

**NOKIA
6670**



CE 168

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RH-67 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2004 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymu.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Xpress-on“ yra įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998–2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994–1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988–98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kurio metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

9234494

1 leidimas LT

Turinys

Jūsų pačių saugumui..... 8

Bendroji informacija 11

Svarbiausi simboliai, rodomi telefonui veikiant laukimo režimu	11
Meniu	12
Programų perjungimas	13
Visoms programoms būdingi veiksmai	13
Garso valdymas	14
Bendroji atmintis	15

Telefonas 16

Skambinimas.....	16
Skambinimas atidarius katalogą „Adresų knyga“	16
Balso pašto dėžutės tikrinimas (tinklo paslauga)	17
Greitasis telefono numerio rinkimas.....	17
Konferencinio ryšio užmezgimas (tinklo paslauga)	18
Atsiliepimas į skambutį.....	18
Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos	19
Skambučio laukimas (tinklo paslauga)	19
Skambučių peradresavimas (tinklo paslauga).....	20

Žurnalas — ryšių duomenys ir bendras žurnalas.....	20
GPRS duomenų skaitiklis	21
Vėliausių skambučių sąrašas.....	21
Ryšių trukmė.....	22
Bendrojo žurnalo peržiūra	22

Asmeninė informacija 24

Adresų knyga.....	24
Adresatų kortelių kūrimas ir taisymas	24
Adresatų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai ...	25
Skambėjimo tono susiejimas su adresato kortele ar grupe	25
Numerio rinkimas balsu	26
Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais	27
Užregistruotų adresatų peržiūra	28
Adresatų grupių tvarkymas	28
Dalyvavimas (tinklo paslauga)	28
Jūsų užimtumo informacijos keitimas	29
Vartotojų, kurie gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją, pasirinkimas	29
Jūsų dalyvavimo informacijos atnaujinimas	32
Dalyvavimo parametrai	33

Padėties nustatymas (tinklo paslauga).....	33
Kalendorius.....	34
Kalendoriaus įrašų kūrimas	34
Darbai.....	36
Duomenų importas iš suderinamų telefonų	
„Nokia“	36

Garsas ir vaizdas37

Vaizdo kamera	37
Fotografavimas	37
Filmavimas	39
Atvaizdų peržiūra	40
Išsaugoto atvaizdo mastelio keitimas	41
Tiesiogiai klavišais valdomos funkcijos	41
RealPlayer™	41
Garso/vaizdo failų atkūrimas	42
Režisierius	43
Galerija.....	45
Failų atidarymas	45
Kiti numatytieji katalogai	46
Failų parsisiuntimas.....	46
Atvaizdų siuntimas į atvaizdų serverį	
(tinklo paslauga).....	47

Pranešimai48

Teksto rašymas	49
Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas	49
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo	
naudojimas	50
Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą	53
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	53
Daugiaformačiams pranešimams	
reikalingi parametrai.....	55
El. paštui reikalingi parametrai.....	55
„Priėmimo dėžutė“ – pranešimų priėmimas.....	55
Garso ir vaizdo failų peržiūra	56
Specialiųjų („smart“) pranešimų priėmimas.....	56
Paslaugų pranešimų priėmimas	
(tinklo paslauga)	57
Mano katalogai	58
Tolimoji pašto dėžutė (tinklo paslauga).....	58
Pašto dėžutės atidarymas.....	58
El. laiškų priėmimas iš pašto dėžutės.....	59
El. laiškų ištrynimasis.....	60
Atsijungimas nuo pašto dėžutės	60
Siunčiamieji.....	60
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra	61
Transliacija (tinklo paslauga)	61
Paslaugų komandų redaktorius	62

Pranešimų parametrai	62
Tekstinių pranešimų parametrai	62
Daugiaformačių pranešimų parametrai	63
El. pašto parametrai	65
Paslaugos pranešimų parametrai	66
Transliacijos parametrai (tinklo paslauga)	66
Katalogo „Kiti“ parametrai	67

Priemonės..... 68

Parametrų nustatymo vedlio naudojimas.....	68
Parametrai	69
Bendrųjų parametrų nustatymas.....	69
Telefono parametrai	70
Skambinimo funkcijos	71
Ryšio parametrai	73
Data ir laikas	76
Skamb. draud. (tinklo paslauga)	77
Tinklo	77
Telef. priedų parametrai	78
Saugumo	78
Telefono ir SIM	78
Pažymų tvarkytuvė	81
Įtaisų valdyklė	82
Failų tvarkytuvė	83
Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra	83

Balso komandos	84
Balso komandos susiejimas su programa	85
Programos įjungimas naudojant balso komandą	86
Balso komandos klausymas, ištrynimasis arba pakeitimas	86
Atminties kortelė	86
Atminties kortelės formatavimas	87
Informacijos kopijavimas atsargai ir jos atkūrimas.....	87
Atminties kortelės užblokavimas.....	87
Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra	88

Telefono pritaikymas įvairioms situacijoms 89

Aplinka	89
Aplinkos keitimas	89
Aplinkų parametrų nustatymas.....	89
Temos	90
Temų redagavimas	91

Kitos programos („Kiti“)..... 93

Piniginė	93
„Piniginės“ kodo įvedimas.....	93
Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas	94

Asmeninių įrašų kūrimas.....	95
„Piniginės“ rinkinio sukūrimas.....	95
Informacijos įkėlimas iš „Piniginės“ į naršyklę.....	96
Bilieto informacijos peržiūra.....	96
„Piniginės“ parametrai.....	96
Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir „Piniginės“ kodo nustatymas.....	97
Skaičiuoklė.....	97
Keitiklis.....	98
Matavimo vienetų keitimas.....	98
Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas.....	98
Užrašai.....	99
Laikrodis.....	99
Laikrodžio parametų nustatymas.....	99
Žadintuvo nustatymas.....	99
Diktofonas.....	100
Pokalbiai (tinklo paslauga).....	101
Programos „Pokalbiai“ parengimas.....	101
Prisijungimas prie pokalbių serverio.....	101
Pokalbių parametų nustatymas.....	102
Tapimas pokalbių grupės nariu ir išėjimas iš grupės.....	102
Pokalbių grupių ir vartotojų paieška.....	103
Bendravimas pokalbių grupėje.....	104

Asmeninių diskusijų užmezgimas ir peržiūra.....	105
Pokalbių adresatai.....	105
Pokalbių grupės parametų nustatymas.....	106
Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai.....	107
Svarbūs.....	108
Naujos nuorodos.....	108

Paslaugos ir programos..... 110

Žiniatinklis (mobilioji naršyklė).....	110
Pagrindinės naudojimosi instrukcijos.....	110
Telefono parengimas naršyklės paslaugoms ..	111
Ryšio užmezgimas.....	111
Žymų peržiūra.....	112
Naršymas.....	113
Parsisiuntimas.....	114
Ryšio užbaigimas.....	116
Naršyklės parametrai.....	116
Programų tvarkytuvė.....	117
Programų įdiegimas – bendroji informacija.....	118
Programos išdiegimas.....	120

Ryšiai..... 121

„Bluetooth“ ryšys.....	121
„Bluetooth“ parametrai.....	122

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu	122	Nesklandumų šalinimas	129
Suporuotų prietaisų sąrašas	124	Klausimai ir atsakymai	130
Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu	125	Informacija apie baterijas	132
„Bluetooth“ išjungimas	125	Priežiūra ir aptarnavimas	133
Ryšų tvarkyklė	125	Papildoma informacija	
Ryšio informacijos peržiūra.....	126	apie saugumą.....	134
Ryšų baigimas.....	126	Rodyklė.....	138
Telefono prijungimas prie suderinamo			
kompiuterio	126		
Sinchronizacija su išoriniais prietaisais.....	127		
Naujas sinchronizacijos rinkinys	127		
Duomenų sinchronizavimas.....	128		

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šiame vadove.



ĮJUNKITE SAUGIAI Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykitės telefoną tik įprastai, kaip paašškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo neliaskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PIEDAI IR BATERIJOS Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS KOPIJOS Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesusuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS

TARNYBOMS Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite klavišą  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną skambučiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir 1900 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti Tinklo Paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis Paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos Tinklo Paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – MMS, naršyklė, el. paštas, nuotolinė sinchronizacija „SyncML“, įvairių failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tuomet, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Įkrovikliai ir priedai



Pastaba: Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: ACP-8, ACP-12, LCH-9 ir LCH-12.



PERSPĖJIMAS! su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Aprobuotų priedų teiraukitės savo pardavėjo. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Bendroji informacija



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai naudojimas jį gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Telefone „Nokia 6670“ įdiegta daug kasdien reikalingų funkcijų, pavyzdžiui, „Kamera“, „Vaizdo įrašytuvas“, „Pranešimai“, „El. paštas“, „Piniginė“, „Laikrodis“, „Skaičiuoklė“, „Kalendorius“.

Etiketės pakuotėje

- Ant etikečių, užklijuotų ant garantinės kortelės, esančios gaminio pakuotėje, pateikta informacija žinotina ir aptarnaujančiam personalui, ir vartotojui. Į prietaiso pakuotę taip pat yra įdėtas paaiškinimas, kaip naudoti šias etiketes.

Svarbiausi simboliai, rodomi telefonui veikiant laukimo režimu



– į programoje „Pranešimai“ esantį katalogą „Priėmimo dėžė“ gavote vieną ar daugiau pranešimų.



– gavote vieną ar keletą balso pranešimų. [Žr. „Balso pašto dėžutės tikrinimas \(tinklo paslauga\)“, 17 psl.](#)



– kataloge „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.



– aktyvioje telefono aplinkoje nustatyta parametro *Skambėjimo būdas* reikšmė *Be garso*, parametro *Pranešimo tonas* reikšmė *Įjungti* ir parametro *Moment. pran. tonas* reikšmė *Išjungti*.



– telefono klaviatūra yra užblokuota. Žr. knygėlę „Telefono paruošimas“.

☛ – įjungtas žadintuvas.

2 – galite skambinti tik 2 telefono linija (tinklo paslauga). [Žr. „Naudojama linija \(tinklo paslauga\)“, 72 psl.](#)

☛ – visi skambučiai į šį telefoną yra peradresuojami. ☛☛ – visi skambučiai į šį telefoną yra peradresuojami į balso pašto dėžutę. [Žr. „Skambučių peradresavimas \(tinklo paslauga\)“, 20 psl.](#) Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis – 1☛, o antrosios – 2☛.

☛ – aktyvus duomenų ryšys.

☛ – šis simbolis rodomas vietoje antenos simbolio ☛ (ekrano viršuje, kairėje pusėje), kai yra užmegztas GPRS ryšys. ☛ – GPRS ryšys laikinai išjungiamas (užlaikomas) balso ryšio metu.

☛ – aktyvus „Bluetooth“ ryšys. Simbolis ☛ rodomas tada, kai „Bluetooth“ ryšiu perduodami duomenys.



Meniu

▶ Meniu funkcijos:
*Atidaryti, Sąrašas | Tinklelis,
 Perkelti, Perkelti į katalogą,
 Naujas katalogas,
 Programos parsis., Atmint.
 informacija, Paaiškinimas ir
 Uždaryti programą.*

Atidarykite pagrindinį meniu paspausdami ☛ (meniu klavišą). Atidarę meniu, galite įjungti bet kurią telefone esančią programą.

Meniu tinklėlio peržiūra

- Norėdami peržiūrėti meniu tinklėlį, spauskite viršutinę ☛, apatinę ☛, kairiąją ☛ arba dešiniąją ☛ (pažymėtas mėlynomis rodyklėmis nuo 1 iki 4) slinkties klavišo dalį.

Programų ir katalogų atidarymas


- Norėdami atidaryti kokią nors programą ar katalogą, pažymėkite tą programą ar katalogą ir paspauskite slinkties klavišo vidurį ☛ (mėlyna rodykle 5 pažymėta kryptimi).

Programų uždarymas

- Spaudinėkite **Atgal** arba **Uždaryti programą**, kol įjungsite laukimo režimą, arba pasirinkite **Funkcijos** → **Uždaryti programą**.

Programų perjungimas

Jei tuo pačiu metu yra atidarytos kelios programos ir norite vietoje ekrane rodomos programos įjungti kitą programą, palaikykite paspaudę  (menu klavišą). Pasirodo įjungtų programų perjungimo langelis. Pažymėkite programą, kurią norite atidaryti, ir paspauskite .



1 pav. Slinkties klavišo naudojimas.

Visoms programoms būdingi veiksmai

- **Atidarymas peržiūrai** – kai matote failų ar katalogų sąrašą, pažymėkite norimą failą ar katalogą ir paspauskite  arba pasirinkite **Funkcijos** → **Atidaryti**.
- **Redagavimas** – jei norite taisyti kokį nors failą ar įrašą (keisti jų turinį), veikiausiai pirmą turėsite atidaryti juos peržiūrai ir tada pasirinkti **Funkcijos** → **Redaguoti**. Iš vieno pasirinkto įrašo laukelio į kitą galite pereiti spausdami slinkties klavišą.
- **Pervardijimas** – jei norite pervardyti failą ar katalogą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → **Pervardyti**.
- **Pašalinimas, ištrynimasis** – pažymėkite, ką norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti** arba paspauskite . Jei norite iškart ištrinti kelis failus (įrašus ar kt.), pirmą turite juos pažymėti. Žr. kitą pastraipą „Žymėjimas“.
- **Žymėjimas** – kai matote sąrašą, jame esančius įrašus galite pažymėti keliais būdais.
 - Jei norite pažymėti vieną įrašą, suraskite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → **Žymėti, nežymėti** → **Žymėti** arba kartu paspauskite  ir . Įrašas pažymimas varnele.
 - Jei norite pažymėti visus sąrašo įrašus, pasirinkite **Funkcijos** → **Žymėti, nežymėti** → **Žymėti visus**.
 - **Kelių failų ar įrašų žymėjimas** – laikykite paspaudę  ir tuo pat metu spauskite apatinę arba viršutinę slinkties klavišo rodyklę. Kai pažymimos kitos rinkmenos ar



Pasirinkti  Atšaukti
2 pav.

Programų perjungimas.

įrašai, šalia jų atsiranda varnelės. Jei norite baigti žymėti failus ar įrašus, paleiskite slinkties klavišą ir klavišą .

Pažymėję visus norimus failus ar įrašus, galite juos perkelti ar ištrinti – pasirinkite **Funkcijos** → *Perkelti į katalogą* arba *Ištrinti*.

- Jei norite palikti failą ar įrašą nepažymėtą, suraskite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → *Žymėti, nežymėti* → *Nežymėti* arba kartu paspauskite  ir .
- **Katalogų kūrimas** – norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos** → *Naujas katalogas*. Telefonas prašo sugalvoti katalogo pavadinimą (ne ilgesnį nei 35 raidžių).
- **Failų įkėlimas į katalogą** – jei norite įkelti failus į katalogą ar perkelti juos iš vieno katalogo į kitą, pasirinkite **Funkcijos** → *Perkelti į katalogą* (ši funkcija nerodoma, kai nėra katalogų). Kai pasirenkate *Perkelti į katalogą*, atidaromas galimų katalogų sąrašas. Šiame vaizde taip pat galite matyti, kuriame katalogų struktūros lygmenyje yra programa (kai norite iškelti failą iš katalogo). Pasirinkite, kur norite perkelti failą, ir paspauskite **Gerai**.
- **Failų siuntimas** – pažymėkite failą, kurį norite siųsti į suderinamą prietaisą, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Siųsti*. Tada pasirinkite, kaip (koku ryšiu) norite siųsti failą: *Daugiaformačiu būdu*, *Bluetooth ryšiu* ar *El. paštu*.
 - Jei pasirenkate el. paštą arba daugiaformatį pranešimą, atidaroma pranešimo rašyklė. Pasirinkite gavėją(-us) iš „Adresų knygos“ paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą į laukelį *Gavėjas*. Parašykite kokį nors tekstą arba pridėkite garso įrašą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Siųsti*. [Žr. „Pranešimų rašymas ir siuntimas“, 53 psl.](#)
 - „Bluetooth“ ryšys. [Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 122 psl.](#)

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Garso valdymas

Kai kalbatės telefonu klausotės kokio nors garso įrašo, paspauskite  arba , jei norite sustiprinti arba susilpninti garsą.

Garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausyti ne glaudžiant telefoną prie ausies, o laikant jį trumpu atstumu nuo savęs, pavyzdžiui, ant šalia esančio stalo. Garsiakalbį galima naudoti ryšio metu, naudojant garso ir vaizdo programas bei peržiūrint daugiaformačius pranešimus. Įjungus garso ar vaizdo programą, garsiakalbis įsijungia automatiškai. Ryšio metu naudojant garsiakalbį, galima lengviau naudotis kitomis programomis.

Kai kalbate telefonu ir norite įjungti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** → *Įjungti garsiakalbį*. Suskamba tonas, naršymo juostelėje pasirodo simbolis , pasikeičia garso stiprumo juostelė.

Kai prie telefono prijungiate laisvų rankų įrangą su mikrofonu, garsiakalbio įjungti negalima.




Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garisas gali būti labai stiprus.

Kai kalbate telefonu ir norite išjungti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** → *Įjungti ragelį*.

Garso lygio piktogramos:

 — ausinės (ragelio) režimas,
 — garsiakalbio režimas.



3 pav. Naršymo juostelėje rodomos ausinės ir garsiakalbio režimų garso stiprumo juostelės.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: adresų knyga, tekstiniai pranešimai, daugiaformačiai pranešimai, atvaizdai ir skambėjimo tonai, vaizdo įrašytuvai, „RealPlayer™“, kalendorius, darbų parsiųstos programos. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug daugiaformačių pranešimų gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, kalendoriui ir darbų programai, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.



Telefonas

Skambinimas

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Žymeklį galite perkelti paspausdami arba . Jei norite ištrinti numerį, paspauskite .
 - Kai skambinate į užsienį, paspauskite + du kartus tarptautiniam kodui įvesti (+ ženklas pakeičia tarptautinį kodą) ir įveskite šalies bei vietovės kodus be 0 bei telefono numerį.
- 2 Paspauskite , kad telefonas pradėtų rinkti šį numerį.
- 3 Paspauskite , norėdami baigti ryšį (arba nustoti skambinę).

ryšys visuomet baigiamas, kai paspaudžiate , netgi tada, kai įjungta ir rodoma kita programa.

Nepaisant to, kad klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite .

Norint surinkti numerį, nebūtina žiūrėti į ekraną – tai galima padaryti balsu. [Žr. „Numerio rinkimas balsu“, 26 psl.](#)

Skambinimas atidarius katalogą „Adresų knyga“

- 1 Norėdami atidaryti katalogą „Adresų knyga“, pasirinkite **Meniu** → **Adresų knyga**.
- 2 Norėdami rasti adresatą, peržiūrėkite sąrašą arba tiesiog pradėkite rašyti pirmas reikiamo vardo raides. Automatiškai atidaromas paieškos laukelis ir pateikiamas tiksliausių atitikmenų sąrašas.
- 3 Jei norite skambinti, paspauskite .



4 pav.
Skambinimas.

Jeigu su vardu susietas daugiau kaip vienas telefono numeris, pažymėkite norimą numerį ir paspauskite , kad telefonas pradėtų jį rinkti.

Balso pašto dėžutės tikrinimas (tinklo paslauga)

Balso pašto dėžutė yra autoatsakiklis, kuriame pranešimus gali palikti jums norintys paskambinti, tačiau nesulaukiantys jūsų atsako žmonės.

- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite  ir .
- Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Šį numerį galite gauti iš paslaugos teikėjo.

[Žr. „Skambučių peradresavimas \(tinklo paslauga\)“, 20 psl.](#)

Kiekvienai telefono linijai galima įsigyti atskirą balso pašto dėžutės numerį.

[Žr. „Naudojama linija \(tinklo paslauga\)“, 72 psl.](#)

Balso pašto dėžutės numerio keitimas

Jei norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu**→ **Priemonės**→ **B. pašto dėžutė** ir **Funkcijos**→ *Pakeisti numerį*. Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir paspauskite **Gerai**.

Greitasis telefono numerio rinkimas

- 1 Susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų ( – ).
- 2 Norėdami surinkti numerį, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir . Jei nustatydami parametrus pasirinkote *Greitas rinkimas* ir *Jungtas*, palaikykite paspaudę atitinkamą greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės numerio rinkimas.

➡ Jei norite patikrinti, kurie numeriai susieti su greitojo rinkimo klavišais, pasirinkite **Meniu**→ **Priemonės**→ **Greit. rink.**



5 pav.
Konferencinis ryšys tarp
dviejų dalyvių.

Konferencinio ryšio užmezgimas (tinklo paslauga)

Naudodamiesi telefono „Nokia 6670“ konferencinio ryšio funkcija, galite užmegzti bendrą ryšį su penkiais pašnekovais. Žr. 5 pav., 18 psl.

- 1 Paskambinkite pirmam dalyviui.
- 2 Norint paskambinti naujam dalyviui, reikia pasirinkti **Funkcijos**→ *Naujas skambutis*. Įrašykite arba suraskite atmintyje dalyvio telefono numerį ir paspauskite **Skamb..** Pirmasis ryšys automatiškai užlaikomas.
- 3 Kai kas nors atsiliepią į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį. Pasirinkite **Funkcijos**→ *Konferencija*.
- 4 Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Konferencija*→ *Įtraukti į konferenc.*
 - Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos**→ *Konferencija*→ *Kalbėti asmeniškai*. Pažymėkite norimą dalyvį ir paspauskite **Asmen.** Jūsų telefone konferencinis ryšys užlaikomas, o kiti dalyviai tuo metu, kai kalbate asmeniškai su vienu dalyviu, gali toliau kalbėtis tarpusavyje. Baigę asmenišką pokalbį, paspauskite **Atšaukti**, kad grįžtumėte į konferencinį ryšį.
 - Jei norite išjungti kurį nors dalyvį iš konferencinio ryšio, pasirinkite **Funkcijos**→ *Konferencija*→ *Išjungti dalyvį*, tada pažymėkite norimą dalyvį ir paspauskite **Išj. dalyvį**.
- 5 Norėdami užbaigti aktyvų konferencinį ryšį, paspauskite .

Atsiliepimas į skambutį

- Kai norite atsiliepti, paspauskite .
- Norėdami baigti ryšį, paspauskite .

Jei nenorite atsiliepti, paspauskite . Skambinantysis girdės „užimtos linijos“ toną.

Jei norite greitai nutildyti telefoną, kai kas nors skambina, paspauskite **Tyliai**.

Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Norėdami ryšio metu pamatyti kai kurias iš toliau išvardytų funkcijų, paspauskite **Funkcijos**.

Išjungti mikrofonus arba *Ij. mikr.*, *Baigti šį skambutį*, *Baigti visus skamb.*, *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Konferencija*, *Asmen.*, *Išjungti dalyvį*, *Atsiliepti* ir *Atmesti*.

Norėdami persijungti iš aktyvaus ryšio į užlaikytą ar atvirkščiai, pasirinkite **Sukeisti skambučius**.

Norėdami tarpusavyje sujungti naują arba užlaikytą ryšį ir aktyvų ryšį bei patys išsijungti iš naujo ryšio, pasirinkite **Aktyvų su užlaikytu**.

Funkcija **Siųsti DTMF** naudojama DTMF tonų sekoms, pavyzdžiui, slaptažodžiams arba banko sąskaitų numeriams, siųsti.

Telefone gali veikti ne visos čia paminėtos funkcijos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

- 1 Skaičius rašykite klavišais **0** **—** **WXYZ9**. Kiekvienu klavišo paspaudimu sukuriamas DTMF tonas, kuris iškart išsiunčiamas aktyvaus ryšio metu. Paspauskite ***+** keletą kartų, norėdami įvesti kurį nors iš šių ženklų: *****, **p** (įterpia maždaug dviejų sekundžių pauzę prieš arba tarp DTMF ženklų) ir **w** (jei naudojate šį ženklą, likusi ženklų seka nesiunčiama, kol dar kartą ryšio metu nepaspausdžiate **Siųsti**). Jei norite įvesti „groteles“ (**#**), paspauskite **o** **#**.
- 2 Norėdami išsiųsti toną, paspauskite **Gerei**.

Skambučio laukimas (tinklo paslauga)

Jei įjungėte skambučio laukimo paslaugą, tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate.

- 1 Norėdami atsiliepti į laukiantį skambutį, aktyvaus ryšio metu paspauskite . Pirmasis ryšys užlaikomas.



6 pav.

Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos.

↩ Pasirinkite **Meniu**→
Parametrai→
Peradresavimas.

- Norėdami persijungti iš vieno ryšio į kitą, paspauskite **Sukeisti**.
 2 Norėdami užbaigti aktyvų ryšį, paspauskite .

Skambučių peradresavimas (tinklo paslauga)

Kai įjungta ši tinklo paslauga, galite nukreipti jums skirtus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, į savo balso pašto dėžutę. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą, pavyzdžiui, **Kai užimta** — balso skambučiams peradresuoti, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti į skambučius.
- Norėdami įjungti peradresavimo sąlyginį parametą, pasirinkite **Funkcijos**→ **Įjungti**. Norėdami išjungti peradresavimo sąlyginį parametą, pasirinkite **Atšaukti**. Norėdami patikrinti, ar įjungtas peradresavimo sąlyginis parametras, pasirinkite **Tikrinti būklę**.
- Jei norite išjungti visus peradresavimo sąlyginius parametrus, pasirinkite **Funkcijos**→ **Neperadr. jokių sk.**

[Žr. „Svarbiausi simboliai, rodomi telefonui veikiant laukimo režimu“, 11 psl.](#)

Tuo pačiu metu negalite įjungti priimamų skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijų.

[Žr. „Skamb. draud. \(tinklo paslauga\)“, 77 psl.](#)



Žurnalas — ryšių duomenys ir bendras žurnalas

↩ Pasirinkite **Meniu**→
Žurnalas.

Žurnale galite peržiūrėti telefone įregistruotus skambučius, tekstinius pranešimus, paketinio duomenų perdavimo ryšio informaciją, taip pat duomenų ryšių informaciją. Taikydami atranką pagal kriterijų, žurnale galite peržiūrėti kurios nors vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresatų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.

Jūsų ryšių su tolīmąja pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi bendrajame ryšių žurnale kaip duomenų ryšiai ar duomenų paketų ryšiai.

GPRS duomenų skaitiklis

Pasirinkę GPRS duomenų skaitiklį, galite patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte, naudodami paketinio duomenų perdavimo ryšį (GPRS). Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už GPRS ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

↩ Pasirinkite **Meniu**→
Žurnalas→ *Pak.
duomenys.*

Vėliausių skambučių sąrašas

Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų ryšių trukmę. Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

↩ Pasirinkite **Meniu**→
Žurnalas→ *Vėliausi skamb.*

Praleisti ir priimti skambučiai


Jei norite peržiūrėti sąrašą 20 telefonų numerių, iš kurių kas nors bandė vėliausiai jums prisiskambinti, tačiau nesėkmingai (tinklo paslauga), pasirinkite **Žurnalas**→ *Vėliausi skamb.*→ *Praleisti skmb.*



Patarimas! Kai telefonui veikiant laukimo režimu matote pranešimą apie praleistus skambučius, jų sąrašą galite atidaryti paspausdami **Rodyti**. Jei norite paskambinti kam nors atgal, pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite .

Jei norite peržiūrėti sąrašą 20 vardų ar telefonų numerių, iš kurių vėliausiai priėmėte skambučius (tinklo paslauga), pasirinkite **Žurnalas**→ *Vėliausi skamb.*→ *Priimti skmb.*

▶ Praleistų, priimtų skambučių ir rinktų numerių sąrašų funkcijos: *Skambinti, Naujas pranešimas, Naudoti numerį, Prašyti dalyv. inform., Ištrinti, Ištrinti įrašus, Įtraukti į Adr. knygą, Paaikškinimas un Uždaryti programą.*



7 pav.

*Rinktų numerių sąrašo
vaizdas.*

➡ Pasirinkite **Meniu**→
Žurnalas→ *Ryšio trukmė*.

➡ Pasirinkite **Meniu**→
Žurnalas ir paspauskite
.

Rinkti numeriai

Jei norite peržiūrėti 20 telefonų numerių, kuriais vėliausiai skambinote arba bandėte skambinti, pasirinkite **Žurnalas**→ *Vėliausi skamb.*→ *Rinkti numeriai*.

Vėliausių skambučių sąrašų ištrynimas

- Jei norite ištrinti visus vėliausių skambučių sąrašus, atidarykite vėliausių skambučių sąrašą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti vėl. skamb.*
- Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti įrašus*.
- Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite .

Ryšų trukmė

Galite peržiūrėti ryšių į šį telefoną ir iš jo trukmę.



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Ryšų trukmės laikmačių rodmenų anuliavimas – pasirinkite **Funkcijos**→ *Anuliuoti laikmačius*. Turėsite įvesti blokavimo kodą. [Žr. „Saugumo“, 78 psl.](#)

Bendrojo žurnalo peržiūra

Kiekviename bendrojo žurnalo ryšio įrašė galite matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą ir kreipties tašką. Žr. 8 pav., 23 psl.

Ryšų įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, taip pat paketinio duomenų perdavimo ryšiai registruojami kaip atskiri ryšiai įvykiai.

Paieška žurnale pagal kriterijų

- 1 Pasirinkite **Funkcijos**→ *Atrinkti*. Atidaromas kriterijų sąrašas.
- 2 Pažymėkite norimą kriterijų ir paspauskite **Pasirinkti**.

Žurnalo turinio ištrynimasis

- Norėdami ištrinti visą žurnalo turinį, vėliausių skambučių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išvalyti žurnalą*. Patvirtinkite šį veiksmą paspausdami **Taip**.

Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis

- Jei norite patikrinti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek truko kuri nors GPRS ryšio sesija, pažymėkite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, šalia kurio rodoma kreipties taško piktograma , ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Žiūrėti informaciją*.

Žurnalo parametrai

- Pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*. Atidaromas parametų sąrašas.
 - *Žurnalo trukmė* – įrašai lieka žurnale (telefono atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui, šie įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų daugiau laisvos atminties. jei pasirinksite *Nesaugoti*, visas žurnalo turinys, vėliausių skambučių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrintos.
 - *Rodyti ryšio trukmę*. Žr. „Ryšio trukmė“, 22 psl.



8 pav.

Bendrasis ryšio įvykių žurnalas.

Asmeninė informacija



Adresų knyga

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos „Adresų knyga“ vaizdą: [Atidaryti](#), [Skambinti](#), [Naujas pranešimas](#), [Naujas adresatas](#), [Atidaryti diskusiją](#), [Redaguoti](#), [Ištrinti](#), [Kartoti vardą](#), [Įtraukti į grupę](#), [Priklauso grupėms](#), [Žymėti](#), [nežymėti](#), [Kopijuoti į SIM kat.](#), [Į tinklalapį](#), [Siųsti](#), [Adr. knygos inform.](#), [SIM katalogas](#), [Paslaugų numeriai](#), [Parametrai](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

„Adresų knygoje“ galite patalpinti ir tvarkyti įvairią informaciją: vardus, telefonų numerius, adresus.

Su adreso kortele taip pat galite susieti atskirą skambėjimo toną, balso žymeklį ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus.

Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.

Adresatų kortelių kūrimas ir taisymas

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite  arba pasirinkite **Meniu**→ **Adresų knyga**.
- 2 Atidarykite „Adresų knygą“ ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Naujas adresatas**.
- 3 Užpildykite norimus laukelius ir paspauskite **Atlikta**.
 - **Adresatų kortelių taisymas.** [Žr. „Visoms programoms būdingi veiksmai“, 13 psl.](#)
 - **Norėdami ištrinti adresato kortelę**, atidarykite adresatų sąrašą, pažymėkite norimą kortelę ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Ištrinti**.
 - **Norėdami pridėti mažą nuotraukėlę (vaizdelį) prie adresato kortelės**, atidarykite adresato kortelę, pasirinkite **Funkcijos**→ **Redaguoti** ir **Funkcijos**→ **Pridėti vaizdelį**. Kai skambins asmuo, kurio kortelėje yra vaizdelis, jis bus rodomas ekrane. Pridėję prie adresato kortelės vaizdelį (nuotrauką), galite pakeisti jį kitu vaizdėliu pasirinkdami [Pridėti vaizdelį](#) arba ištrinti vaizdelį iš adresato kortelės pasirinkdami [Pašalinti vaizdelį](#).

- Norėdami pasirinkti kuriuos nors adresato numerius ar adresus numatytaisiais, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Numatyt. duomenys* Pasirodo langelis su įvairiais duomenimis.

Adresatų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai

- Norėdami nukopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į telefono atmintį, pasirinkite **Funkcijos**→ *SIM katalogas*, pažymėkite vardą (ar kelis vardus), kurį norite nukopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Kopijuoti į Adr. kn.*
- Jei norite nukopijuoti telefono, fakso ar pranešimų gaviklio numerį iš „Adresų knygos“ į SIM kortelę, atidarykite „Adresų knygą“, adresato kortelę, suraskite numerį ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Kopijuoti į SIM kat.*

Skambėjimo tono susiejimas su adresato kortele ar grupe

Su kiekviena adresato kortele ir grupe galite susieti kokį nors skambėjimo toną. Kai tas asmuo ar grupės narys jums skambina, telefonas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų telefonas jį atpažįsta).

- 1 Paspauskite , kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
 - 2 Pasirinkite **Funkcijos**→ *Skambėjimo tonas*. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
 - 3 Slinkties klavišu suraskite ir pažymėkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresu ar grupe, ir paspauskite **Pasirinkti**.
- Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąraše pasirinkite *Numatytasis tonas*.



Adresato kortelės taisymo funkcijos: *Pridėti vaizdelį* / *Pašalinti vaizdelį*, *Nauji duomenys*, *Ištrinti duomenis*, *Keisti laukelio pav.*, *Paaiškinimas*, *Uždaryti programą*.



Patarimas!

Kai skambina asmuo, telefonas visuomet naudoja tą skambėjimo toną, kuris buvo susietas vėliausiai. Taigi, jei pirmą pakeičiate grupės skambėjimo toną, o vėliau – kokio nors asmens, kuris yra tos grupės narys, skambėjimo toną, bus naudojamas to asmens skambėjimo tonas.

Numerio rinkimas balsu

Galite skambinti ištardami frazę (balso žymeklį), susietą su norima adresato kortele. Bet koks ištartas žodis (žodžiai) gali būti balso žymeklis.

- Įrašydami balso žymeklį, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų ir veido. Išgirdę pradžios signalą, aiškiai ištarkite tai, ką norite įrašyti kaip balso žymeklį.

Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklio susiejimas su telefono numeriu

Balso žymeklius galima susieti tik su tais telefonų numeriais, kurie yra išsaugoti telefono atmintyje. [Žr. „Adresatų informacijos kopijavimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai“, 25 psl.](#)

- 1 Atidarę pagrindinį „Adresų knygos“ vaizdą, pažymėkite adresato kortelę, su kuria norite susieti balso žymeklį, ir paspauskite , kad atidarytumėte tą kortelę.
- 2 Pažymėkite numerį, su kuriuo norite susieti balso žymeklį, ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Susieti balso žym.*
- 3 Jei norite įrašyti balso žymeklį, paspauskite **Pradėti**. Išgirdę pradžios signalą, aiškiai ištarkite žodį (žodžius), kurį (kuriuos) norite įrašyti kaip balso žymeklį.
- 4 Po įrašo telefonas pakartoja įrašytą žymeklį ir ekrane pasirodo pranešimas *Atkuria balso žymeklį.*

- 5 Sėkmingai išsaugojus balso žymeklį, ekrane parodomas pranešimas *Balso žymeklis išsaugotas* ir telefonas pypteli. Prie numerio adresato kortelėje galite matyti simbolį .

Skambinimas naudojant balso žymeklį

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę . Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
 - 2 Kai renkate numerį ištardami balso žymeklį, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų ir veido, tada aiškiai ištarkite balso žymeklį.
 - 3 Telefonas atkuria įrašytą balso žymeklį, rodo atitinkamą vardą ir numerį bei po kelių sekundžių pradeda rinkti numerį, su kuriuo yra susietas atpažintas balso žymeklis.
- Jei telefonas atkuria neteisingą balso žymeklį arba jei norite iš naujo rinkti numerį balsu, paspauskite **Iš naujo**.

Numerio rinkti balsu negalima, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais

Greitasis rinkimas — tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais. Su greitojo rinkimo klavišais galite susieti aštuonis telefonų numerius. Numeris **1** paliktas balso pašto dėžutei tikrinti.

- 1 Atidarykite adresato kortelę, kurioje esantį numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Susieti greit. rinkim.* Atidaroma greitojo rinkimo klavišų nuo **1** iki **9** lentelė.
 - 2 Pažymėkite norimą numerį ir paspauskite **Susieti**. Kai grįžtate į adresato informacijos vaizdą, šalia numerio galite matyti greitojo rinkimo piktogramą.
- Jei norite skambinti, naudodami greitojo rinkimo klavišą, įjunkite laukimo režimą, paspauskite greitojo rinkimo klavišą ir .

 **Funkcijos**, kuriomis galite naudotis atidarę užregistruotų adresatų sąrašą: *Atidaryti, Skambinti, Naujas pranešimas, Atidaryti diskusiją, Išregistruoti, Užregistruoti naują, Žymėti, nežymėti, Mano dalyvavimas, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą*.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius grupių sąrašą:

Atidaryti, Nauja grupė, Ištrinti, Pervardyti, Skambėjimo tonas, Adr. knygos inform., Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.



 Pasirinkite **Meniu**→
Meniu→ **Dalyvavim.**

Užregistruotų adresatų peržiūra

Atidarę adresatų sąrašą, pasirinkite dešiniau esantį lapelį „Užregistruoti adresatai“. Atidarę šį sąrašą, galite matyti visų užregistruotų adresatų dalyvavimo informaciją, užimtumą ir galimybę bendrauti per programą „Pokalbiai“. [Žr. „Dalyvavimas \(tinklo paslauga\)“, 28 psl.](#) [Žr. „Pokalbiai \(tinklo paslauga\)“, 101 psl.](#)

Adresatų grupių tvarkymas

Adresatų grupių kūrimas

- 1 Norėdami atidaryti grupių sąrašą, paspauskite , kai atidaryta adresų knyga.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos**→ *Nauja grupė*.
- 3 Kaip nors įvardykite grupę arba naudokite numatytąjį pavadinimą *grupė*, tada paspauskite **Gerei**.

Narių įtraukimas į grupę

- 1 „Adresų knygoje“ pažymėkite adresatą, kurį norite įtraukti į grupę, ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Įtraukti į grupę*: Atidaromas galimų grupių sąrašas.
- 2 Pažymėkite grupę, į kurią norite įtraukti adresatą, ir paspauskite .

Dalyvavimas (tinklo paslauga)

Naudodamiesi funkcija „Dalyvavimas“, galite pranešti kitiems, kada, kur ir kaip norite bendrauti. Atidarę programą „Dalyvavimas“, galite peržiūrėti ir sukurti dinaminį asmeninių duomenų rinkinį, kurį galės matyti kiti paslaugos vartotojai, dalytis informacija ir valdyti paslaugas. Dalyvavimo informacija – tai duomenys apie jūsų užimtumą, norimą bendravimo būdą (balsu ar pranešimais), vietą, kurioje esate, ir apie tai, ką veikiate. Žr. 9 pav., 29 psl.

Norėdami naudotis programa „Dalyvavimas“, turite surasti paslaugą, kuria norėsite naudotis, ir išsaugoti jos parametrus. Parametrus galite gauti specialiuoju tekstinio

pranešimu iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo paslaugą „Dalyvavimas“. [Žr. „Specialiųjų \(„smart“\) pranešimų priėmimas“, 56 psl.](#) Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi programa „Dalyvavimas“, galite savo nuožiūra rinktis informaciją, kuri bus rodoma kitiems vartotojams, ir pasirinkti adresatus, kuriems leidžiate matyti jūsų dalyvavimo informaciją. Norėdami matyti kitų vartotojų dalyvavimo informaciją, turite įjungti programą „Adresų knyga“. [Žr. „Adresų knyga“, 24 psl.](#)

Jūsų užimtumo informacijos keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** → *Mano užimtumas* ir norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- Jei pasirinksite *Galiu bendrauti*, kiti vartotojai galės jums skambinti arba siųsti pranešimus, kai, pavyzdžiui, jūsų telefone įjungta aplinka „Įprastinė“. [Žr. „Aplinka“, 89 psl.](#)
- Jei pasirinksite *Užimta(s)*, kiti vartotojai veikiausiai galės jums skambinti arba siųsti pranešimus, kai, pavyzdžiui, jūsų telefone įjungta aplinka „Susirinkimo“.
- Jei pasirinksite *Negaliu bendrauti*, kiti vartotojai negalės jums skambinti ar siųsti pranešimų, kai, pavyzdžiui, jūsų telefone įjungta aplinka „Bėgarsė“.

Vartotojų, kurie gali matyti jūsų dalyvavimo informaciją, pasirinkimas

Pasirinkite **Funkcijos** → *Stebėtojai* ir norimas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- *Dal. inf. visiems* — rodoma dalis informacijos apie tai, kaip kiti žmonės gali su jumis bendrauti. Ši informacija yra prieinama visiems neužblokuotiems vartotojams.
 - *Mano užimtumas* — pasirinkite *Galiu bendrauti*, *Užimta(s)* arba *Negaliu bendrauti*.
 - Pasirinkus *Stebėtojai*, atidaromas meniu *Dal. inf. visiems* esantis sąrašas *Dabartiniai stebėtojai*. [Žr. „Viešosios informacijos stebėtojai“, 30 psl.](#)

Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius programą „Dalyvavimas“: *Atidaryti, Mano užimtumas, Stebėtojai, Atnaujinti dalyv. inf., Įsiregistruoti, Išsiregistruoti, Parametrai, Paaikškinimas, Uždaryti programą*.



9 pav.

Dalyvavimo informacijos išrinktiesiems vaizdas.

- Pasirinkę [Atnaujinti dalyv. inf.](#), galite atnaujinti savo dalyvavimo informaciją, esančią dalyvavimo paslaugos serveryje.
- Norėdami prisijungti arba atsijungti nuo dalyvavimo paslaugos serverio, atitinkamai pasirinkite [Įsiregistruoti](#) arba [Išsiregistruoti](#). [Žr. „Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai“](#), 107 psl.
- Norėdami nustatyti, kaip turi būti viešinama jūsų dalyvavimo informacija, pasirinkite [Parametrai](#).
- [Dal. inf. išrinkt.](#) – rodoma asmeninė, t. y. smulkesnė, informacija apie jus. Ši informacija yra prieinama tik tiems vartotojams, kuriems suteikėte teisę ją stebėti. Galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas.
 - [Mano užimtumas](#) – pasirinkite [Galiu bendrauti](#), [Užimta\(s\)](#) arba [Negaliu bendrauti](#).
 - [Mano dal. inf. pran.](#) – galite parašyti jūsų dabartinį užimtumą apibūdinantį pranešimą (ne ilgesnį nei 40 rašmenų).
 - [Mano dal. inf. ženkl.](#) – su savo užimtumo informacija galite susieti ženklą (logotipą). Ženklų (logotipų) failai yra meniu „Galerija“. [Žr. „Galerija“](#), 45 psl.
 - Pasirinkus [Stebėtojai](#), atidaromas meniu [Dal. inf. išrinkt.](#) esantis sąrašas [Išrinktieji stebėtojai](#). [Žr. „Asmeninės informacijos stebėtojai“](#), 31 psl.
- Pasirinkę [Atnaujinti dalyv. inf.](#), galite atnaujinti savo dalyvavimo informaciją, esančią dalyvavimo paslaugos serveryje.
- Norėdami prisijungti arba atsijungti nuo dalyvavimo paslaugos serverio, atitinkamai pasirinkite [Įsiregistruoti](#) arba [Išsiregistruoti](#). [Žr. „Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai“](#), 107 psl.
- Norėdami nustatyti, kaip turi būti viešinama jūsų dalyvavimo informacija, pasirinkite [Parametrai](#).
- [Dal. inf. užblok.](#) – asmeniniai duomenys nerodomi. [Žr. „Užblokuoti stebėtojai“](#), 32 psl.

Viešosios informacijos stebėtojai

Norėdami pamatyti vardus, telefonų numerius ar specialiuosius paslaugos adresus stebėtojų, kuriems neleidžiame matyti jūsų asmeninių dalyvavimo pranešimų, tačiau kurie mato jūsų viešąją dalyvavimo informaciją, pasirinkite [Dal. inf. visiems](#), [Funkcijos](#)→

Stebėtojai→ *Dabartiniai stebėtojai*. Pažymėję stebėtoją ir paspaudę **Funkcijos**, galite pasirinkti norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- Jei pasirinksite *Įtr. į išrinktuosius*, stebėtojas taip pat galės matyti ir jūsų asmeninę dalyvavimo informaciją.
- Jei pasirinksite *Užblokuoti*, stebėtojas negalės matyti jūsų dalyvavimo informacijos.
- Jei pasirinksite *Įtr. į Adres. knygą*, stebėtojas bus įtrauktas į jūsų adresatų sąrašą.
- Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio ir atnaujinti stebėtojų sąrašus, pasirinkite *Atnaujinti steb. sgr.*. Ši funkcija veikia tik tada, kai esate atsijungę nuo paslaugos serverio.

Asmeninės informacijos stebėtojai

Norėdami pamatyti vardus, telefonų numerius ar specialiuosius paslaugos adresus stebėtojų, kuriems leidžiate matyti jūsų asmeninius dalyvavimo pranešimus, pasirinkite *Dal. inf. išrinkt.*, **Funkcijos**→ *Stebėtojai*→ *Išrinktieji stebėtojai*. Jei nenorite, kad kuris nors vartotojas matytų jūsų asmeninius dalyvavimo pranešimus, pažymėkite tą vartotoją ir paspauskite . Pažymėję stebėtoją ir paspaudę **Funkcijos**, galite pasirinkti norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- Norėdami įtraukti į sąrašą naują stebėtoją rankiniu būdu arba iš „Adresų knygos“, pasirinkite *Naujas įrašas*. Galite pasirinkti tik tą adresatą, kurio kortelėje yra specialusis paslaugos adresas.
- Jei pasirinksite *Užblokuoti*, stebėtojas negalės matyti jūsų dalyvavimo informacijos.
- Jei pasirinksite *Įtr. į Adres. knygą*, stebėtojas bus įtrauktas į jūsų adresatų sąrašą.
- Norėdami ištrinti stebėtoją iš asmeninės informacijos stebėtojų sąrašo, pasirinkite *Ištrinti iš sąrašo*. Ši funkcija veikia ir tada, kai yra pažymėtų įrašų. Jeigu sąrašas yra tuščias, ši funkcija nerodoma.
- Pasirinkę *Žiūrėti informaciją*, pamatysite stebėtojo informaciją.
- Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio ir atnaujinti stebėtojų sąrašus, pasirinkite *Atnaujinti steb. sgr.*. Ši funkcija veikia tik tada, kai esate atsijungę nuo paslaugos serverio.

Užblokuoti stebėtojai

Norėdami pamatyti sąrašą stebėtojų, kuriems neleidžiame matyti nei viešųjų, nei asmeninių dalyvavimo informacijos pranešimų, pasirinkite **Funkcijos**→ **Stebėtojai**→ **Dal. inf. užblok.** Jei norite, kad kuris nors vartotojas vėl matytų jūsų dalyvavimo informaciją, pažymėkite tą vartotoją ir paspauskite . Pažymėję stebėtoją ir paspaudę **Funkcijos**, galite pasirinkti norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- Jei pasirinksite **[tr. į Išrinktuosius]**, stebėtojas taip pat galės matyti ir jūsų asmeninę dalyvavimo informaciją.
- Norėdami įtraukti į sąrašą naują stebėtoją rankiniu būdu arba iš „Adresų knygos“, pasirinkite **Naujas įrašas**. Galite pasirinkti tik tą adresatą, kurio kortelėje yra specialusis paslaugos adresas.
- Jei pasirinksite **[tr. į Adres. knygą]**, stebėtojas bus įtrauktas į jūsų adresatų sąrašą.
- Pasirinkę **Žiūrėti informaciją**, pamatysite stebėtojo informaciją.
- Norėdami prisijungti prie dalyvavimo informacijos serverio ir atnaujinti stebėtojų sąrašus, pasirinkite **Atnaujinti steb. sąr.**. Ši funkcija veikia tik tada, kai esate atsijungę nuo paslaugos serverio.

Jūsų dalyvavimo informacijos atnaujinimas

Pasirinkite **Meniu**→ **Kiti**→ **Dalyvavim.**

Prisijungę prie serverio, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

- 1 Kad įsiregistruotumėte paslaugai, įveskite savo specialųjį vartotojo adresą, slaptažodį ir paspauskite . Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos**→ **Atnauj. mano dalyv.** Ši funkcija veikia tada, kai įsiregistravote serveryje, pakeitėte savo dalyvavimo informaciją (**Dal. inf. išrinkt.** arba **Dal. inf. visiems**) ir jos neatnaujinate.
- 3 Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos**→ **Išsiregistruoti**.

Dalyvavimo parametrai

Pagrindiniame meniu „Dalyvavimas“ pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*.

Žr. „Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai“, 107 psl.

- Pasirinkite *Rodyti* ir kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.
 - Jei pasirinksite *Viešiams*, bus viešai rodoma ir viešojoji, ir asmeninė dalyvavimo informacija.
 - Jei pasirinksite *Išrinktiesiems*, jūsų dalyvavimo informaciją galės stebėti tik išrinktieji stebėtojai.
 - Jei pasirinksite *Vieš. stebėtojams*, jūsų viešąją dalyvavimo informaciją galės matyti ir viešieji, ir išrinktieji stebėtojai.
 - Jei pasirinksite *Niekam*, jūsų dalyvavimo informacija nebus rodoma.
- Pasirinkę *Sinchr. su aplinkomis*, galėsite nustatyti, kurie dalyvavimo požymiai turi būti pakeisti pasikeitus telefono aplinkai.
 - Jei pasirinksite *Ne*, dalyvavimo informacijos požymiai nepasikeis net tada, kai perjungsite telefono aplinką.
 - Jei pasirinksite *Rodoma*, kai perjungsite telefono aplinką, pasikeis ir *Mano užimtumas*, ir *Mano dal. inf. pran.*
 - Jei pasirinksite *Tik užimtumas*, kai perjungsite telefono aplinką, parametras *Mano dal. inf. pran.* nepasikeis.
 - Jei pasirinksite *Tik asm. raštelis*, kai perjungsite telefono aplinką, parametras *Mano užimtumas* nepasikeis.



Padėties nustatymas (tinklo paslauga)

Funkcija **Padėties nust.** suteikia tinklui galimybę nustatyti jūsų telefono padėtį. Galite pasirinkti (įjungdami ar išjungdami funkciją **Padėties nust.**), kada tinklui teikti informaciją apie telefono padėtį.

Norėdami įjungti funkciją **Padėties nust.**, pasirinkite *Parametrai*→ *Padėties nustat.*→ *Taip*.



Pasirinkite **Meniu**→
Meniu→ **Padėties nust.**

Kai gaunama *Padėties užklausa*, ekrane rodomas pranešimas, kuriame yra nurodyta, kas prašo informacijos. Jei sutinkate išsiųsti savo telefono padėties informaciją, pasirinkite *Priimti*, o jeigu ne, – *Atmesti*.

Kiekviena *Padėties užklausa* įtraukiama į sąrašą *Gautos užkl.* Norėdami peržiūrėti sąrašą, pasirinkite **Meniu**→ **Padėties nust.**→ *Gautos užkl.* Piktograma šalia kiekvienos užklauskos žymi, ar ta užklausa yra nauja, atmesta ar priimta. Jei norite peržiūrėti užklauskos informaciją, pažymėkite užklauską ir paspauskite . Jei norite ištrinti visas užklauskas iš sąrašo *Gautos užkl.*, pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti įrašus*.



Kalendorius

Kalendorių galite naudoti savo priėmimams, susitikimams, gimtadieniams, sukaktims ir kitiems įvykiams pasižymėti. Taip pat galite nustatyti, kad „Kalendorius“ praneštų apie artėjantį įvykį garsiniu signalu. „Kalendorius“ naudoja bendrąją atmintį. [Žr. „Bendroji atmintis“, 15 psl.](#)

Kalendoriaus įrašų kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu**→ **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos**→ *Naujas įrašas* ir:
 - *Susitikimas*, kad „Kalendorius“ primintų, kada įvyks susitikimas;
 - *Pastaba*, norėdami pasižymėti konkrečiai dienai skirtą bendro pobūdžio pastabą;
 - *Sukaktis*, kad „Kalendorius“ primintų apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas (sukakčių įrašai kartojami kasmet).
- 3 Užpildykite laukelius. Nuo laukelio prie laukelio galite pereiti, naudodami slinkties klavišą.
 - *Tema / Proga* – aprašykite įvykį.
 - *Vieta* – susitikimo vieta (nurodyti nebūtina).
 - *Pradžios laikas, Pabaigos laikas, Pradžios data* ir *Pabaigos data*.
 - *Signalas* – paspauskite , kad įjungtumėte laukelius *Signalo laikas* ir *Signalo data*.

- **Kartojimas** — jei norite, kad įrašas kartotųsi, paspauskite . Dienos vaizde simbolis rodo, kad įrašas kartojamas.
- **Kartoti iki** — galite nustatyti įrašo kartojimo pabaigos datą, pavyzdžiui, savaitinių užsiėmimų pabaigos datą. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei nustatėte, kad įrašas turi būti kartojamas.
- **Sinchronizavimas** — jei pasirinksite **Privatus**, po sinchronizacijos kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti (netgi galintys žiūrėti kalendorių) šio įrašo nematys. Jei pasirenkate **Viešas**, kalendoriaus įrašą mato visi, kas gali žiūrėti jūsų kalendorių. Jei pasirenkate **Nėra**, sinchronizuojant kalendorių įrašas nebus kopijuojamas.

4 Norėdami išsaugoti įrašą, paspauskite **Atlikta**.

Jei taisote ar ištrinate kartojamą įrašą, pasirinkite, kuriose dienose turi būti atliktas tas pats veiksmas. Jei pasirenkate **Visose dienose**, įrašas pakeičiamas visose dienose. Jei pasirenkate **Tik šioje dienoje**, įrašas pakeičiamas tik pasirinktoje dienoje.

Kalendoriaus vaizdai

Jei paspaudžiate mėnesio, savaitės ar dienos vaizde, automatiškai paryškinama šiandieninė data.

Jei norite sukurti naują kalendoriaus įrašą, paspauskite bet kurį klavišą (nuo iki), kai rodomas bet kuris kalendoriaus vaizdas. Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų tekstas patalpinamas laukelyje **Tema**.

- Jei norite atidaryti kokią nors konkrečią dieną, pasirinkite **Funkcijos** → **Rodyti datą**. Įrašykite datą ir paspauskite **Gerai**.
- **Piktogramos** dienos ir savaitės vaizduose: — *Pastaba* ir — *Sukaktis*.
- **Sinchronizavimo piktogramos** mėnesio vaizde:
 — *Privatus*, — *Viešas*, — *Nėra* ir — dienoje yra daugiau kaip vienas įrašas.

Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius įvairius kalendoriaus vaizdus:
Atidaryti, Naujas įrašas, Savaitės vaizdas | Mėnesio vaizdas, Ištrinti, Rodyti datą, Siųsti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.

➡ Pasirinkite
Meniu → Darbai.



Darbai

Programoje „Darbai“ galite pasižymėti užduotis, kurias turite atlikti. „Darbai“ naudoja bendrąją atmintį. [Žr. „Bendroji atmintis“, 15 psl.](#)

- 1 Norėdami pradėti rašyti užduotį, paspauskite bet kurį klavišą (nuo iki).
- 2 Atidaromas redaktorius ir žymeklis mirksi po jūsų parašytų raidžių.
 - 2 Laukelyje **Tema** parašykite užduotį. Jei norite įterpti specialųjį ženklą, spauskite .
 - Jei norite nustatyti užduoties terminą, pažymėkite laukelį **Baigti iki** ir įrašykite datą.
 - Jei norite nustatyti darbo atlikimo pirmenybę, pažymėkite laukelį **Pirmenybė** ir paspauskite ☐.
- 3 Norėdami išsaugoti darbą, paspauskite **Atlikta**. Jei ištrinate visą tekstą ir paspausdžiate **Atlikta**, įrašas ištrinamas net ir tuo atveju, kai taisėte anksčiau išsaugotą įrašą.
 - Jei norite atidaryti darbą, pažymėkite jį ir paspauskite ☐.
 - Jei norite ištrinti darbą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti** arba paspauskite .
 - Jei norite pažymėti, kad darbas atliktas, pasirinkite tą darbą ir paspauskite **Funkcijos** → **Žymėti kaip atliktą**.
 - Jei norite atkurti darbą, pasirinkite **Funkcijos** → **Žym. kaip neatliktą**.

Duomenų importas iš suderinamų telefonų „Nokia“

Kalendoriaus įrašus, adresatų informaciją ir darbų aprašus iš suderinamų telefonų „Nokia“ galite įkelti į savo telefoną naudodami kompiuterinę duomenų importo programą „Nokia PC Suite 6.3 Content Copier“. Kaip naudotis programa, aprašyta kompaktiniame diske esančios programos „PC Suite“ žinyne (pagalbos tekstuose).

Garsas ir vaizdas



Vaizdo kamera

Naudodami programą **Kamera**, galite fotografuoti ir filmuoti. Atvaizdai (nuotraukos) automatiškai išsaugomi programoje „Galerija“, kurioje vėliau galite juos pervardyti ir perkelti į įvairius katalogus. Taip pat atvaizdus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Nufotografuoti atvaizdai išsaugomi formatu JPEG, o nufilmuoti vaizdai įrašomi 3GPP formatu ir išsaugomi „3gp“ tipo failuose.

➡ Paspauskite  telefonui veikiant laukimo režimu arba pasirinkite **Meniu** → **Kamera**.

Fotografavimas

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite . Tada, norėdami pereiti į lapelį **Atvz.**, paspauskite  arba . Įsijungus programai **Kamera**, matote vaizdą. Galite matyti vaizdo iškliktį ir linijas, ribojančias vaizdo sritį, kuri bus nufotografuota. Taip pat galite matyti atvaizdų skaitiklį, kuris rodo, kiek atvaizdų, priklausomai nuo pasirinktos kokybės, gali tilpti jūsų telefono atmintyje arba atminties kortelėje (jeigu naudojate).
- 2 Paspausdami  galite padidinti fotografuojamo objekto mastelį. Norėdami sumažinti objekto mastelį, paspauskite . Ekrane specialus simbolis rodo mastelį.
 **Patarimas!** Didesniu masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos raiška yra mažesnė nei nepakeistų masteliu nufotografuoto objekto nuotraukos raiška, tačiau atvaizdo dydis yra toks pat. Atvaizdų kokybės skirtumus galite pastebėti, pavyzdžiui, peržiūrėdami juos kompiuterio ekrane.
- 3 Kai norite užfiksuoti (nufotografuoti) vaizdą, paspauskite . Nejudinkite telefono, kol programa **Kamera** nepradeda išsaugoti nuotraukos. Atvaizdas automatiškai išsaugomas „Galerijoje“. [Žr. „Galerija“, 45 psl.](#)

▶ Fotografavimo funkcijos: *Nufotografuoti, Įjungti naktinį rež. / Išjungti naktinį rež., Atidaryti Galeriją, Fotoapar. laikmatis, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis nufotografavę atvaizdą: *Naujas, Ištrinti, Siųsti, Naudoti fone, Pervardyti atvaizdą, Atidaryti Galeriją, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*



Patarimas! Jei ką nors nufotografavę norite nedelsdami dar ką nors fotografuoti, pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*→ *Atvaizdo*→ *Rodyti užf. atvaizdą*. Pasirinkite *Ne*. Ką nors nufotografavus, nuotrauka išsaugoma kataloge „Galerija“, tačiau ekrane nerodoma, todėl vaizdo kamera galima vėl fotografuoti.

Jeigu vieną minutę nieko nepaspausite, **Kamera** bus perjungta į baterijos taupymo režimą. Jei norite dar fotografuoti, paspauskite .

Kai atvaizdas išsaugotas:

- jei nenorite palikti atvaizdo telefone, pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti*;
- kai norite užfiksuoti naują atvaizdą, paspauskite , kad vėl įjungtumėte vaizdo iešiklio režimą.

Atvaizdą (nuotrauką) galite įterpti į adresato kortelę. [Žr. „Adresatų kortelių kūrimas ir taisymas“, 24 psl.](#)

Vaizdo kameros laikmatis

Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą pasinaudodami vaizdo kameros laikmačio funkcija.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos**→ *Fotoapar. laikmatis*.
- 2 Pasirinkite uždelimo trukmę: *10 sekundžių*, *20 sekundžių* arba *30 sekundžių*.
- 3 Pasirinkite *Įjungti*. Praėjus nustatytai uždelimo trukmei, vaizdo kamera nufotografuos vaizdą.

Parametrai

Atidarę programos **Kamera** parametrų sąrašą, pasirinkite, ar nufotografavę norite iškart ekrane pamatyti nuotrauką, nustatykite atvaizdo kokybę, pakeiskite numatytąjį atvaizdo pavadinimą ir pasirinkite atmintį vaizdams išsaugoti.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*→ *Atvaizdo*.
- 2 Pažymėkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų, kurį norite nustatyti.
 - *Atvaizdo kokybė* — *Aukšta*, *Vidutinė* ir *Žema*. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdui reikia atminties.

- **Rodyti užf. atvaizdą** – jei ką nors nufotografavę norite nedelsdami dar ką nors fotografuoti, pasirinkite **Ne**. Ką nors nufotografavus, nuotrauka išsaugoma kataloge „Galerija“, tačiau ekrane nerodoma, todėl vaizdo kamera galima vėl fotografuoti.
- **Numat. atvaizdo pav.** – nenustačius kitaip, **Kamera** įvardija nuotraukas „Atvaizdas.jpg“. Pasirinkę parametą **Numat. atvaizdo pav.**, galite nustatyti, kaip bus įvardytos naujos nuotraukos.
- **Naudojama atmintis** – pasirinkite, kur norite išsaugoti atvaizdus: telefono atmintyje ar atminties kortelėje, jei tokią naudojate.

Filmavimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Kamera**. Tada, norėdami pereiti į lapelį **Vaizd. įrašas**, paspauskite  arba .

- Norėdami pradėti filmavimą, paspauskite .
- Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite . Norėdami tęsti filmavimą, paspauskite .
- Paspaudę  galite padidinti filmuojamo objekto mastelį. Norėdami sumažinti objekto mastelį, paspauskite .
- Norėdami baigti filmuoti, paspauskite .

Vaizdo įrašas išsaugomas telefono atmintyje arba atminties kortelėje, priklausomai nuo nustatytos parametro **Naudojama atmintis** reikšmės. [Žr. „Vaizdo įrašytuvo parengimas“, 39 psl.](#)

- Norėdami iškart peržiūrėti, ką nufilmavote, pasirinkite **Funkcijos**→**Atkurti**.
- Norėdami peržiūrėti anksčiau išsaugotus vaizdo įrašus, atidarykite „Galeriją“. [Žr. „Galerija“, 45 psl.](#)

Vaizdo įrašytuvo parengimas

Nustatykite įvairius, šiame skyrelyje aprašytus, vaizdo įrašų tvarkymo parametrus.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos**→**Parametrai**→**Vaizdo įrašą**.
- 2 Pažymėkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų, kurį norite nustatyti.

▶ Filmavimo funkcijos: **Įrašyti, Įjungti naktinį rež.** / **Išjungti naktinį rež., Išjungti garsą / Įjungti garsą, Atidaryti Galeriją, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.**

▶ Funkcijos, kuriomis galite naudotis baigę filmuoti: **Naujas, Atkurti, Siųsti, Pervardyti, Ištrinti, Atidaryti Galeriją, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.**

- *Trukmė.*
 - Jei pasirinksite *Ilgiausia*, galėsite filmuoti ne ilgiau nei 10 minučių.
 - Jei pasirinksite *Trumpa*, galėsite filmuoti ne ilgiau nei 10 sekundžių – tokios trukmės vaizdo įrašo dydis yra apie 95 kB, t. y. toks, kokį galima siųsti daugiaformačiu pranešimu.
- *Vaizdo įrašo raiška* – pasirinkite „128 x 96“ arba „176 x 144“.
- *Numat. v. įraš. pavad.* – nustatykite numatytąjį pavadinimą.
- *Naudojama atmintis* – nurodykite, kurią atmintį norite naudoti. Galite pasirinkti telefono arba atminties kortelės atmintį (jei naudojate).

Atvaizdų peržiūra

Kamera nufotografuotos nuotraukos patalpinamos grafiniu formatu „Galerijoje“. [Žr. „Galerija“, 45 psl.](#) Atvaizdus galima gauti daugiaformačiu ar grafiniu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Gavę atvaizdą į priėmimo dėžutę, turite išsaugoti jį telefono atmintyje arba atminties kortelėje. Grafiniais pranešimais atsiųstus paveikslėlius galite išsaugoti kataloge „Grafiniai pranešimai“. [Žr. „Grafinių pranešimų katalogas“, 46 psl.](#)

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis, kai atidarytas atvaizdas:
Siųsti, Naudoti fone, Pasukti, Didinti vaizdą, Mažinti vaizdą, Per visą ekraną, Ištrinti, Pervardyti, Žiūrėti informaciją, Įtraukti į Svarbius, Paaiškinimas, Uždaryti programą.

Norėdami peržiūrėti atvaizdą, pasirinkite norimą atvaizdą iš katalogo „Galerija/*Atvaizdai*“ ir atidarykite vaizdų žiūrklę.

Kai peržiūrite atvaizdą, paspausdami  arba  galite atidaryti sekantį arba ankstesnį atvaizdą atidarytame kataloge.

Kai ekrane rodomos miniatiūrinės atvaizdų kopijos:

- 1 Norėdami vietoje telefono atminties atidaryti atminties kortelės atmintį arba atvirkščiai, paspauskite  arba .
- 2 Norėdami peržiūrėti atvaizdų sąrašą, spauskite  ir .
- 3 Norėdami atidaryti atvaizdą, paspauskite . Kai atvaizdas yra atidarytas, galite matyti jo pavadinimą.

Animacinius GIF failus galite peržiūrėti tokiu pačiu būdu kaip ir kitus atvaizdus.

Išsaugoto atvaizdo mastelio keitimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** → *Didinti vaizdą* arba *Mažinti vaizdą*. Mastelis rodomas ekrano viršuje. [Žr. „Tiesiogiai klavišais valdomos funkcijos“, 41 psl.](#)
- 2 Paspauskite , jei norite vėl atidaryti pradinį vaizdą. Mastelis neišsaugomas.

Vaizdas per visą ekraną

Kai pasirenkate **Funkcijos** → *Per visą ekraną*, aplink atvaizdą esantys rėmeliai pašalinami, kad galėtumėte matyti didesnę jo dalį. Paspauskite , jei norite vėl atidaryti pradinį vaizdą.

Kitos dalies rodymas

Kai didinate vaizdą, naršymo mygtuku galite pasirinkti, kurią atvaizdo dalį (pavyzdžiui, viršutinį dešinįjį kampą) norite atidžiau peržiūrėti.

Tiesiogiai klavišais valdomos funkcijos

- Pasukimas 90 laipsnių:  – prieš laikrodžio rodyklę,  – pagal laikrodžio rodyklę. Atmintyje neišsaugoma informacija, kaip buvo pasuktas atvaizdas.
-   – didinti vaizdą,   – mažinti vaizdą, palaikykite paspaudę, jei norite grįžti į normalų vaizdą.
-   – perjungti vaizdą per visą ekraną į normalų vaizdą ir atvirkščiai.



RealPlayer™

Naudodami programą „RealPlayer™“, galite atkurti garso ir vaizdo failus, išsaugotus telefono atmintyje ir atminties kortelėje, arba priimti srautines garso ir vaizdo transliacijas iš interneto svetainių. Srautinės transliacijos nuorodą galima įjungti naršant internete arba pasirinkti iš telefono atminties ar atminties kortelės.

 Pasirinkite **Meniu** → **RealPlayer**.

 „RealPlayer“ funkcijos, kuriomis galima naudotis, kai yra pasirinktas įrašas (gali veikti ne visos čia išvardytos funkcijos):
[Atkurti](#), [Tęsti](#), [Stabdyti](#),
[Išjungti garsą](#), [Ijungti garsą](#),
[Įrašo informacija](#), [Siųsti](#),
[Parametrai](#), [Paaiškinimas](#),
[Uždaryti programą](#).

Garso ir vaizdo failais gali būti vadinami vaizdo, muzikos ir garso įrašai. „RealPlayer™“ atpažįsta „3gp“, „amr“, „mp4“, „ra“, „rv“, „rm“ ir „ram“ formatų failus.

„RealPlayer™“ gali neatpažinti visų failų formatų ar jų versijų. Pavyzdžiui, „RealPlayer™“ bandys atidaryti visus „mp4“ failus. Tačiau kai kurių „mp4“ failų turinys gali neatitikti 3GPP standartų ir tokie failai gali neveikti šiame telefone. Tokiu atveju telefonas gali tinkamai nevykdyti komandos ir atkurti tik dalį failo arba parodyti klaidos pranešimą.

„RealPlayer™“ naudoja bendrąją atmintį. [Žr. „Bendroji atmintis“, 15 psl.](#)

Garso/vaizdo failų atkūrimas

- Norėdami atkurti garso/vaizdo failą, saugomą jūsų telefono atmintyje arba atminties kortelėje, pasirinkite [Funkcijos](#)→[Atidaryti](#) ir:
 - [Vėliaus. atk. įrašus](#), norėdami atkurti kurį nors iš vėliausiai programoje „RealPlayer™“ atkurtų failų, arba
 - [Išsaugotą įrašą](#), norėdami atkurti „Galerijoje“ išsaugotą failą. [Žr. „Galerija“, 45 psl.](#)
- Pažymėkite failą ir paspauskite , kad prasidėtų atkūrimas.
- Srautinės transliacijos priėmimas:
 - Pasirinkite kurią nors „Galerijoje“ išsaugotą srautinės transliacijos nuorodą. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, telefonas užmigs ryšį su svetaine ir įsikraus failą.
 - Atidarykite failo nuorodą naršyklėje.

Norėdami priimti srautinės transliacijos, turite nustatyti numatytąjį kreipties tašką. [Žr. „Kreipties taškai“, 73 psl.](#)

Daugelis paslaugų teikėjų gali reikalauti, kad interneto kreipties tašką (IAP) nustatytumėte kaip numatytąjį kreipties tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP kreipties tašką. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Grotuve „RealPlayer™“ galite atidaryti tik adresą „rtsp://internetu adresas“. Adreso „http://internetu adresas“ negalite atidaryti, tačiau „RealPlayer™“ gali atpažinti „http“ nuorodą į „ram“ failą, kadangi „ram“ failas yra tekstinis failas, kuriame yra „rtsp“ nuoroda.

Greitas funkcijų jungimas atkūrimo metu

Kai atkuriamas garso/vaizdo failas, slinkties klavišu galite greitai ieškoti norimos failo vietos arba išjungti garsą.

Norėdami ieškoti norimos garso/vaizdo failo vietos pirmyn, palaikykite paspaudę , atgal — palaikykite paspaudę .

Norėdami išjungti garsą, palaikykite paspaudę , kol pasirodys simbolis .

Norėdami įjungti garsą, palaikykite paspaudę , kol pasirodys simbolis .

Parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai*, tada — *Vaizdas*, *Garsas* arba *Ryšys*.

Norėdami nustatyti toliau išvardytus parametrus, pasirinkite *Vaizdas*.

- *Kontrastingumas* — atidaryti šliaužiklį, kuriuo galėsite nustatyti kontrastingumą.
- *Kartoti* — pasirinkite *Taip*, jei norite, kad pasibaigus vaizdo failui, jis būtų kartojamas iš naujo.

Norėdami nustatyti toliau išvardytus parametrus, pasirinkite *Garsas*.

- *Kartoti* — pasirinkite *Taip*, jei norite, kad pasibaigus garso failui, jis būtų kartojamas iš naujo.
- *Atkurti atsit. tvarka* — pasirinkite *Taip*, jei norite, kad įrašai iš sąrašo būtų atkuriami atsitiktine tvarka.

Norėdami nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite *Ryšys*.



Režisierius

Programa **Kino režisierius** suteikia galimybę iš sukauptos vaizdo ir garso medžiagos, taip pat naudojant tekstą, kurti savo filmukus. Filmukas suredaguojamas automatiškai, pagal pasirinktą stilių. Nuo pasirinkto stiliaus priklauso filmuke naudojamų perėjimų ir kiti vaizdo efektai.

 Pasirinkite **Menu** → **Kino režisierius**.

Atidarykite programą **Kino režisierius** ir paspauskite  arba , norėdami atidaryti lapelį  vietoje lapelio  arba atvirkščiai.

Pasirinkę lapelį , galite pasirinkti toliau aprašytas funkcijas.

- Pasirinkę *Greit. „muvee“*, galėsite sukurti vaizdo įrašus, tinkamus siųsti daugiaformačiu (MMS) pranešimu. Galite pasirinkti kelis vaizdo įrašus ir bendrą filmuko stilių. Įprasta vaizdo įrašo *Greit. „muvee“* trukmė yra mažesnė nei 10 sekundžių.
- *Indiv. „muvee“* – pasirinkti vaizdo įrašus, iš kurių gaminsite filmuką, pritaikyti jiems norimą stilių, įterpti muzikos ir teksto, nustatyti trukmę ir peržiūrėti filmuką prieš išsaugodami jį. Nustatykite toliau aprašytus parametrus.
 - *Vaizdo įrašai* – pasirinkite failą (ar failus), kurį norite naudoti. Pasirinkite *Žymėti, nežymėti, Atkurti* arba *Fotografuoti*.
 - *Stilius* – pasirinkti stilių iš sąrašo. Nuo stilių priklauso efektai ir tekstai. Su kiekvienu stiliumi naudojama skirtinga muzika ir pranešimai.
 - *Muzika* – pasirinkti muzikos įrašą iš sąrašo.
 - *Tekstas* – paruošti tekstą, kurį galėsite įterpti filmuko pradžioje ir pabaigoje. Galite parašyti savo tekstą arba pasirinkti kurį nors iš išsaugotų tekstų. Numatytąjį tekstą galite taisyti.
 - Pasirinkę *Sukurti „muvee“*, pamatysite prašymą nustatyti filmuko trukmę. Norėdami sukurti filmuką, tinkamą siųsti daugiaformačiu (MMS) pranešimu, pasirinkite *Daugiaf. pranešimui*. Norėdami sukurti tokios pačios kaip pasirinkto muzikos įrašo trukmės filmuką, pasirinkite *Kaip ir muzikos*. Norėdami įvesti kitokią trukmę, pasirinkite *Nustatyta vartotojo*. Paruošus filmuką, atidaromas vaizdas *Peržiūrėti „muvee“*. Tada galite *Atkurti, Perdaryti* (sukurti naują versiją) ir *Išsaugoti* naują filmuką.
- Pasirinkę *Parsisiųsti stilius*, galite parsisiųsti ir įdiegti naujų stilių.
- Pasirinkę *Parametrai*, pažymėkite kurį nors iš toliau išvardytų parametru, kurį norite nustatyti.
 - *Naudojama atmintis* – pasirinkite *Telefono atmintis* arba *Atminties kortelė*.
 - *Raiška* – pasirinkite *Didelė, Maža* arba *Automatinė*.
 - *Numat. „muvee“ pav.* – įveskite numatytąjį vaizdo įrašų pavadinimą.

Lapelyje  pateiktas sąrašas vaizdo įrašų, kuriuos galite *Atkurti, Siųsti, Pervardyti* ir *Ištrinti*.



Galerija

Atvaizdus, garso įrašus, grojaraščius ir vaizdo įrašus, srautinių transliacijų nuorodas ir RAM failus galite išsaugoti ir rūšiuoti kataloge „Galerija“.

„Galerija“ naudoja bendrąją atmintį. [Žr. „Bendroji atmintis“, 15 psl.](#)

Norėdami pamatyti telefono atmintyje esančių katalogų sąrašą, atidarykite „Galeriją“. Norėdami pamatyti atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančių katalogų sąrašą, paspauskite .

Pasirinkite katalogą *Atvaizdai*, *Garso įrašai* arba *Vaizdo įrašai* (ar kitą pačių sukurtą katalogą) ir atidarykite jį paspausdami .

Atidarytame kataloge galite matyti:

- kataloge esančių failų rūšių piktogramas arba mažus vaizdelius, jei atitinkami failai yra atvaizdai,
- failų pavadinimus,
- failo išsaugojimo datą ir laiką arba dydį,
- žemesnių lygių katalogus (jeigu yra tokių).

Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. [Žr. „Visoms programoms būdingi veiksmai“, 13 psl.](#) Funkcijos priklauso nuo garso/vaizdo failų sąrašo turinio.

Failų atidarymas

Pasirinkite bet kurį failą ir atidarykite jį paspausdami . Kiekvienas failas atidaromas atitinkamoje programoje:

- Atvaizdai atidaromi „Atvaizdų žiūryklėje“. [Žr. „Atvaizdų peržiūra“, 40 psl.](#)

 Pasirinkite **Meniu**→ **Galerija**.

 Funkcijos: *Atidaryti* (katalogą ar failą), *Siųsti*, *Ištrinti*, *Sukurti naują*, *Perkelti į katalogą*, *Kopijuoti į katalogą*, *Naujas katalogas*, *Žymėti*, *nežymėti*, *Redaguoti*, *Pervardyti*, *Parsisiųsti į galeriją*, *Atvaizdų siuntyklė*, *Žiūrėti informaciją*, *Ištraukti į Svarbius*, *Parametrai*, *Paiškinimas*, *Uždaryti programą*.

 Katalogo „Grafiniai pranešimai“ funkcijos: *Atidaryti, Siųsti, Ištrinti, Žymėti, nežymėti, Pervardyti, Žiūrėti informaciją, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

- Garso įrašai atidaromi ir atkuriami programoje „RealPlayer“. [Žr. „RealPlayer“, 41 psl.](#)
- Vaizdo įrašai, RAM failai ir srautinės transliacijos atidaromi ir atkuriami programoje „RealPlayer“. [Žr. „RealPlayer“, 41 psl.](#)
- Žemesniojo lygmens katalogai atidaromi ir rodomas jų turinys.

Kiti numatytieji katalogai

Grafinių pranešimų katalogas

Šiame kataloge galite patalpinti su grafiniais pranešimais atsiųstus paveikslėlius.

- Pasirinkite katalogą [Atvaizdai](#)→ [Graf. praneš.](#)

Norėdami išsaugoti su grafinių pranešimu atsiųstą paveikslėlį, pasirinkite [Pranešimai](#)→ [Gautieji](#), atidarykite pranešimą ir pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Išsaugoti paveikslėlį](#).

Fono paveikslėlių katalogas

Šiame kataloge galite patalpinti paveikslėlius, kuriuos naudojate daugiaformačių pranešimų fone.

- Pasirinkite katalogą [Atvaizdai](#)→ [Fono paveiksl.](#)

Dalyvavimo informacijos ženklų (logotipų) katalogas

Šiame kataloge galite patalpinti dalyvavimo informacijos ženklus (logotipus).

[Žr. „Dalyvavimas \(tinklo paslauga\)“, 28 psl.](#)

- Pasirinkite katalogą [Atvaizdai](#)→ [Būkl. logotipai](#).

Failų parsisiuntimas

Failų parsisiuntimas į „Galeriją“ naudojant naršyklę:

- pasirinkite [Funkcijos](#)→ [Parsisiųsti į galeriją](#) ir [Parsisiunč. atvaizdai](#), [Parsis. vaizdo įrašai](#) arba [Parsisiunčiami tonai](#). Atidaroma naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą tinklalapio, iš kurio norėsite parsisiųsti failą. [Žr. „Žymų peržiūra“, 112 psl.](#)

Norėdami parsisiųsti failų, turite nustatyti numatytąjį kreipties tašką. [Žr. „Kreipties taškai“, 73 psl.](#)

Pasibaigus failų parsisiuntimui, naršyklė užsidaro ir vėl atidaromas „Galerijos“ vaizdas.

Atvaizdų siuntimas į atvaizdų serverį (tinklo paslauga)

Jei norite, kad ir kiti žmonės galėtų peržiūrėti jūsų atvaizdus (nuotraukas), galite nusiųsti juos į atvaizdų serverį.

Norėdami siųsti atvaizdus, turite nustatyti atvaizdų serverio parametrus. [Žr. „Atvaizdų serverio parengimas“, 47 psl.](#) Parametrų reikšmės jums gali pranešti paslaugų teikėjas.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** → *Atvaizdų siuntyklė*.
- 2 Norėdami pradėti siųsti failus, pažymėkite norimus atvaizdus ir pasirinkite *Siųsti*.
- 3 Įvadykite atvaizdų serveryje esantį katalogą, į kurį ketinate įkelti atvaizdus, ir paspauskite .

Atvaizdų serverio parengimas

- 1 Pasirinkite **Parametrai** → *Atvaizdų serveriai* ir paspauskite . Kiekviename laukelyje įveskite reikiamus duomenis. [Žr. „Kreipties taškai“, 73 psl.](#)
- 2 Paspauskite .



Pranešimai

➡ Pasirinkite **Meniu**→
Pranešimai.

Programoje „Pranešimai“ galite kurti, siųsti, priimti, peržiūrėti, taisyti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. laiškus ir specialiuosius tekstinius pranešimus. Specialieji pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kuriuose gali būti paveikslėlių, skambėjimo tonų, sąrankos parametrų, žymų, adresatų informacijos ar kalendoriaus įrašų. Be to, galite priimti pranešimus ir duomenis „Bluetooth“ ryšiu, priimti paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, taip pat siųsti paslaugų komandas.



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai (MMS) naudoja bendrąją atmintį. [Žr. „Bendroji atmintis“, 15 psl.](#)

Kai atidarote programą „Pranešimai“, rodoma funkcija [Naujas praneš.](#) ir toliau aprašytų numatytųjų katalogų sąrašas.



Gautieji – į šį katalogą patalpinami visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus. El. laiškai patalpinami [Pašto dėžutėje](#). Pasirinkę **Funkcijos**→[Transliacija](#), galite skaityti transliacinius pranešimus.



Mano katalogai – savo pranešimus galite suskirstyti į šiame kataloge esančius pakatalogius.



Pašto dėžutė – kai atidarote šį katalogą, galite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus, neužmezgę ryšio. Kai nustatote naujos pašto dėžutės parametrus, tai dėžutei suteiktas pavadinimas pakeis pavadinimą [Pašto dėžutė](#) pagrindiniame vaizde. [Žr. „El. pašto parametrai“, 65 psl.](#)

► Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį programos „Pranešimai“ vaizdą: [Naujas praneš.](#), [Jungti](#) (funkcija rodoma, jei nustatėte pašto dėžutės parametrus), [Baigti ryšį](#) (ši funkcija rodoma, kai yra užmegztas ryšys su pašto dėžute), [SIM pranešimai](#), [Transliacija](#), [Paslaugos komanda](#), [Parametrai](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).



Juodraščiai — šiame kataloge patalpinami nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.



Išsiųstieji — šiame kataloge patalpinami 20 vėliausiai išsiųstų pranešimų. Galite nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota. [Žr. „Katalogo „Kiti“ parametrai“, 67 psl.](#)

Pranešimai ar duomenys, išsiųsti „Bluetooth“ ryšiu, neišsaugomi nei kataloge „Juodraščiai“, nei „Išsiųstieji“.



Siunčiamieji — šiame kataloge laikinai patalpinami pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.



Ataskaitos (tinklo paslauga) — šiame kataloge patalpinamos jūsų tekstinių, specialiųjų ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos. Norėdami įjungti siuntimo ataskaitų priėmimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** → **Tekstinis pranešimas** arba **Daugiaformatis pran.**, pažymėkite **Gavimo ataskaita** ir pasirinkite **Taip**.

Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai **Duomenys išsiųsti**. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą, rašydami el. laišką ar užmegzdami ryšį su savo tolimąja pašto dėžute, turite nustatyti teisingus parametrus. [Žr. „El. paštui reikalingi parametrai“, 55 psl.](#) [Žr. „Daugiaformačiams pranešimams reikalingi parametrai“, 55 psl.](#)

Teksto rašymas

Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, simbolis  rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.

- Paspauskite skaičiaus klavišą ( – ) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Turėkite galvoje, kad kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta.
-  **Piktogramos**  ir  rodo, kokios raidės, didžiosios ar mažosios, yra pasirinktos.  reiškia, kad pirmoji sekančio žodžio raidė bus didžioji, o sekančios raidės – mažosios.  rodo skaičių rašymo režimą.
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą .
- Jei kitai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba paspauskite , kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.
- Jei padarote klaidą, paspauskite , kad ištrintumėte rašmenį. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę .
- Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu . Jei norite rasti kokią nors skyrybos ženklą, paspauskite  keletą kartų. Jei norite atidaryti specialiųjų rašmenų sąrašą, paspauskite . Sąrašą galite peržiūrėti naudodami slinkties klavišą. Pažymėję norimą rašmenį, paspauskite **Pasirinkti**.
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite . Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite  tris kartus.
- Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite .

Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas

Įjungę nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, paspauskite  ir pasirinkite *Įjungti žodyną*. Šiuo veiksmu įjungsite nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visuose telefono redaktoriuose. Simbolis  rodomas ekrano viršuje. Žr. 10 pav., 51 psl.

- 1 Parašykite norimą žodį klavišais nuo **2 abc** iki **wxyz 9**. Kad įrašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.
Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos (English) žodynas, paspauskite

mno 6 – „N“, **mno 6** – „o“, **5 jkl** – „k“, **4 ghi** – „i“, **2 abc** – „a“.

Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo. Žr. 10 pav., 51 psl.

- 2 Baigę rašyti žodį, patikrinkite, ar jis teisingas.
- Jei žodis teisingas, galite patvirtinti jį, paspausdami  arba įterpdami tarpą klavišo **0**  paspaudimu. Žodis nebėra pabrauktas ir galite pradėti rašyti naują žodį.
 - Jei žodis neteisingas, galite atlikti toliau aprašytus veiksmus.
 - Paspauskite *** +** kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.
 - Jei norite peržiūrėti atitikmenų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Žodynas** → **Atitikmenys**. Suraskite norimą žodį ir pasirinkite jį paspausdami .
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, paspauskite **Rašyba**, parašykite žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių) tradiciniu būdu ir paspauskite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujusias žodis pakeičia seniausiai įvestąjį.
 - Norėdami ištrinti klaustuką (?) ir žodžio raides (po vieną), paspauskite **C**.

Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimo patarimai

- Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite **C**. Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę **C**.



10 pav.

Nuspėjamasis teksto įvedimas.

- Norėdami perjungti įvairius raidžių rašymo režimus: **Abc**, **abc** ir **ABC**, paspauskite . Turėkite galvoje, kad du kartus greitai paspaudę , išjungsite nuspėjamąjį teksto įvedimo režimą.
- Jei norite įterpti skaičių, kai yra įjungtas raidžių rašymo režimas, palaikykite paspaudę norimą skaičiaus klavišą arba paspauskite , pasirinkite skaičių rašymo režimą, parašykite skaičius ir paspauskite **Gerai**.
- Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu . Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite  keletą kartų. Jei norite atidaryti specialiųjų rašmenų sąrašą, paspauskite . Sąrašą galite peržiūrėti naudodami slinkties klavišą. Pažymėję norimą rašmenį, paspauskite **Pasirinkti**. Arba paspauskite  ir pasirinkite **Įterpti simbolį**. Naudojant nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, telefonas bandys spėti, kurį dažniausiai naudojamą skyrybos ženklą („?!“) reikia įterpti. Skyrybos ženklai ir jų tvarka priklauso nuo žodyno kalbos.
- Paspauskite  kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.

Parašę žodį nuspėjamuoju teksto įvedimo režimu, galite paspausti , pasirinkti **Žodynas** ir pasirinkti kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

- Norėdami peržiūrėti sąrašą žodžių, atitinkančių jūsų paspaudimus, pasirinkite **Atitikmenys**. Suraskite norimą žodį ir paspauskite .
- Jei naudodami tradicinį teksto įvedimo būdą, norite įtraukti į žodyną naują žodį (ne ilgesnį nei 32 raidžių), pasirinkite **Įterpti žodį**. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.
- Pasirinkę **Redaguoti žodį**, galite atidaryti vaizdą, kuriame galėsite redaguoti žodį (ši funkcija veikia tik tada, kai žodis yra aktyvus, t. y. pabrauktas).
- Pasirinkdami **Išjungtas**, galite išjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą visuose telefono redaktoriuose.

Sudurtinių žodžių rašymas

- Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami .
Parašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį ir baikite sudurtinį žodį, klavišu  įterpdami tarpą.

Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą

Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, pasinaudokite toliau aprašytais paprasčiausiais metodais.

- Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę . Tuo pačiu metu paspauskite  arba . Žymimas tekstas yra paryškinamas.
Jei norite pasirinkti teksto eilutes, palaikykite paspaudę . Tuo pačiu metu paspauskite  arba .
- Norėdami baigti žymėti, paleiskite slinkties klavišą, tačiau toliau laikykite paspaudę .
- Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, laikykite paspaudę  ir paspauskite **Kopijuoti**.
Arba atleiskite  ir vėl paspauskite šį klavišą vieną kartą, kad atidarytumėte taisymo komandų sąrašą, tokių kaip **Kopijuoti** ar **Iškirpti**.
Jei norite ištrinti pažymėtą tekstą iš dokumento, paspauskite .
- Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę  ir paspauskite **Įterpti iškarpa**.
Arba galite vieną kartą paspausti  ir pasirinkti **Įterpti iškarpa**.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą, rašydami el. laišką ar užmegzdami ryšį su savo tolimąja pašto dėžute, turite nustatyti teisingus parametrus. [Žr. „El. paštui reikalingi parametrai“, 55 psl.](#) [Žr. „Daugiaformačiams pranešimams reikalingi parametrai“, 55 psl.](#)

- Pasirinkite **Naujas praneš.** Atidaromas pranešimų funkcijų sąrašas.

 Tekstinių pranešimų redaktoriaus funkcijos: *Siųsti, Įrašyti gavėją, Įterpti, Ištrinti, Tikrinti adresatus, Pranešimo inform., Siuntimo funkcijos, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

**Patarimas!**

Pradėkite rašyti vardą laukelyje **Gavėjas**: ir pasirinkite **Funkcijos** → **Tikrinti adresatus**. Telefonas suras visus atitikmenis „Adresų knygoje“. Jei randamas tik vienas įrašas, jis automatiškai įrašomas į laukelį. Jei surasta daugiau adresatų, pasirinkite norimą iš jų.

- Jeigu norite sukurti tekstinį pranešimą, pasirinkite **Pranešimo rūšis**: → **Tekstinis pranešimas**. Norėdami išsiųsti grafinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** → **Įterpti** → **Paveikslėlių**. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.
 - Jeigu norite išsiųsti daugiaformatį (MMS) pranešimą, pasirinkite **Pranešimo rūšis**: → **Daugiaform. pranešimas**. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.
 - Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Pranešimo rūšis**: → **El. paštas**. Jeigu nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti.
- 2 Jei siunčiate MMS ar el. laišką, pasirinkite gavėją(-us) iš „Adresų knygos“ paspausdami  arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą į laukelį **Gavėjas**. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti klavišu .
 - 3 Norėdami pereiti į pranešimo lauką, paspauskite .
 - 4 Parašykite pranešimą. Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius už įprastus 160 rašmenų tekstinius pranešimus. Jeigu jūsų pranešimą sudaro daugiau nei 160 rašmenų, jis bus išskaidytas ir išsiųstas dviem ar daugiau pranešimų. Naršymo juostelėje galite matyti pranešimo ilgio rodiklį, kuris mažėja nuo 160. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais. Turėkite galvoje, kad specialieji (unikodiniai) rašmenys, pavyzdžiui, è, ä, j, ğ, iš tikrųjų užima daugiau vietos nei paprastieji rašmenys.
 - Norėdami įterpti garso ar vaizdo failą į daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** → **Įterpti naują** → **Atvaizdą**, **Garso įrašą**, **Vaizdo įrašą** arba **Skaidrę**. Pasirinkite tai, ką norite įterpti.
 - 5 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** → **Siųsti** arba paspauskite .

Daugiaformačiams pranešimams reikalingi parametrai

Parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. [Žr. „Specialiųjų \(„smart“\) pranešimų priėmimas“, 56 psl.](#)

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis duomenų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

- Pasirinkite **Pranešimai** → **Funkcijos** → **Parametrai** → **Daugiaformatis pran.** Pasirinkite **Naud. kreipt. taškas** ir nustatykite kreipties tašką. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“, 63 psl.](#)

El. paštui reikalingi parametrai

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus į atskirą el. pašto dėžutę, turite:

- teisingai nustatyti interneto kreipties tašką (IAP) [Žr. „Ryšio parametrai“, 73 psl.](#)
- nustatyti teisingas savo el. pašto parametrų reikšmes [Žr. „El. pašto parametrai“, 65 psl.](#)

Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė tolimosios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas.



„Priėmimo dėžutė“ – pranešimų priėmimas

Jei „Priėmimo dėžutėje“ yra neskaitytų pranešimų, vietoje ankstesnės piktogramos pasirodo .

„Priėmimo dėžutėje“ pranešimo piktograma rodo, kokios jis rūšies. Čia parodytos kai kurios galimos piktogramos:

– neskaitytas tekstinis pranešimas, o – neskaitytas specialusis („smart“) pranešimas,

– neskaitytas daugiaformatis pranešimas,

 Katalogo „Priėmimo dėžutė“ funkcijos: *Atidaryti, Naujas praneš., Ištrinti, Pranešimo informac., Perkelti į katalogą, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius vaizdą „Objektai“: *Atidaryti, Išsaugoti, Siųsti, Skambinti, Uždaryti programą.*

-  – neskaitytas paslaugos pranešimas,
-  – „Bluetooth“ ryšiu gauti duomenys,
-  – nežinomos rūšies pranešimas.

Garso ir vaizdo failų peržiūra

- Jei norite patikrinti, kokių rūšių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Objektai*. Vaizde „Objektai“ galite peržiūrėti failus, kurie buvo įterpti daugiaformačiame pranešime. Failą galite išsaugoti savo telefone arba siųsti, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšiu į kitą suderinamą prietaisą.



Svarbu žinoti: daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti virusus ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

[Žr. „Pažymų tvarkytuvė“, 81 psl.](#)

Specialiųjų („smart“) pranešimų priėmimas

Jūsų telefonas gali priimti įvairius specialiuosius, taip pat tekstinius pranešimus su duomenimis (dar vadinamus nuotoliniais („Over-The-Air“ arba OTA) pranešimais). Jei norite atidaryti gautą specialių pranešimą, atidarykite „Priėmimo dėžutę“, pažymėkite specialių pranešimą () ir paspauskite .

- *Grafinis pranešimas.* Norėdami išsaugoti paveikslėlį „Galerijos“ kataloge *Grafiniai pranešimai*, pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti paveikslėlį.*
- *Vizitinė kortelė.* Jei norite išsaugoti adresato informaciją, pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti viz. kort.*



Patarimas: jeigu prie vizitinių kortelių yra pridėtos pažymos ar garso failai, jie nebus išsaugoti.

- *Skambėjimo tonas.* Norėdami išsaugoti skambėjimo toną „Galerijoje“, pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti.*

- *Operatoriaus simbolis.* Norėdami išsaugoti simbolį, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaugoti*. Tada telefonui veikiant laukimo režimu, ekrane operatoriaus simbolį galėsite matyti vietoje tinklo operatoriaus pavadinimo.
- *Kalendoriaus įrašas.* Norėdami išsaugoti kvietimą „Kalendoriuje“, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaug. Kalendoriuje*.
- *Žiniatinklio pranešimas.* Norėdami išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaugoti žymų sąr.* Žyma įtraukiama į naršyklės žymų sąrašą. Jeigu pranešime yra ir naršyklės kreipties taško parametrai, ir žymos, visus šiuos duomenis galite išsaugoti, pasirinkdami **Funkcijos**→ *Išsaugoti visus*. Jei norite atskirai peržiūrėti žymą ir kreipties taško informaciją, pasirinkite **Funkcijos**→ *Žiūrėti informaciją*. Jei visų duomenų išsaugoti nenorite, pasirinkite parametną ar žymą, atidarykite informacijos vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaugoti Parametr.* arba *Išsaugoti žymų sąr.*, priklausomai nuo to, ką matote ekrane.
- *Pranešimas apie el. laišką.* Šiame pranešime nurodyta, kiek naujų el. laiškų gavote į savo tolimąją pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau informacijos, t. y. tema, siuntėjas, priedai ir t. t.
- Be to, galite gauti tekstinių pranešimų paslaugos numerį, balso pašto dėžutės numerį, sinchronizacijos parametrus, naršyklės, daugiaformačių pranešimų ir el. pašto kreipties taškų parametrus, įsiregistravimo nustatytu kreipties tašku programos parametrus ir el. pašto parametrus. Norėdami išsaugoti parametrus, pasirinkite **Funkcijos**→ *Išsaugoti SMS par.*, *Išsaugoti Balso pšt.*, *Išsaugoti Parametr.* arba *Išsaugoti el. p. par.*

Paslaugų pranešimų priėmimas (tinklo paslauga)

Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba naršyklės paslaugos adresas. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Mano katalogai

Kataloge „Mano katalogai“ galite suskirstyti savo pranešimus į katalogus, sukurti naujus katalogus, pervardyti arba ištrinti esamus.



Tolimoji pašto dėžutė (tinklo paslauga)

Atidarę šį katalogą, galite užmegzti ryšį su savo tolیمaja pašto dėžute,

- norėdami priimti iš jos naujus el. laiškus ar jų antraštes, arba
- norėdami peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus ar jų antraštes išjungę ryšį.

Jei pasirenkate [Naujas praneš.](#) → [Pranešimo rūšis](#): → [El. paštas](#) arba [Pašto dėžutė](#) pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde, neparengę (neužsisakę) savo el. pašto dėžutės, pamatysite prašymą tai padaryti. [Žr. „El. paštui reikalingi parametrai“, 55 psl.](#)

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde automatiškai pakeičia ankstesnį pavadinimą [Pašto dėžutė](#). Galite turėti kelias pašto dėžutes (ne daugiau kaip šešias).

Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote pašto dėžutę, galite pasirinkti, ar norite peržiūrėti anksčiau priimtus elektroninius laiškus ir jų antraštes, neužmezgę ryšio su el. pašto serveriu, ar visgi norite su juo užmegzti ryšį.

- Kai pažymite savo pašto dėžutę ir paspaudžiate , telefono ekrane pasirodo klausimas [Užmegzti ryšį su pašto dėžute?](#) Pasirinkite [Taip](#), jei norite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, arba [Ne](#), jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio.
- Ryšį taip pat galima užmegzti pasirenkant [Funkcijos](#) → [Jungti](#).

El. laiškų priėmimas iš pašto dėžutės

- Jei neužmezgėte ryšio su tolیمaja pašto dėžute, užmezgkite jį pasirinkdami **Funkcijos**→ *Jungti*.
 - 1 Kai ryšys su tolیمaja pašto dėžute yra aktyvus, pasirinkite **Funkcijos**→ *Priimti el. laiškus*→:
 - *Naujus* — jei į savo telefoną norite priimti visus naujus el. laiškus.
 - *Pasirinktus* — jei norite priimti tik pažymėtus el. laiškus. Norėdami po vieną pasirinkti el. laiškus, naudokite komandas *Žymėti, nežymėti*→ *Žymėti / Nežymėti*. *Žr. „Visoms programoms būdingi veiksmai“, 13 psl.*
 - *Visus* — jei norite iš pašto dėžutės priimti visus pranešimus. Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, paspauskite **Atšaukti**.
 - 2 Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos įjungto ryšio režimu. Jei norite peržiūrėti pranešimus išjungę ryšį, pasirinkite **Funkcijos**→ *Baigti ryšį*.
 - 3 Norėdami atidaryti el. laišką, pažymėkite laišką, kurį norite peržiūrėti, ir paspauskite . Jei nepriėmėte el. laiško (rodyklė piktogramoje nukreipta į išorę), ryšys su serveriu yra išjungtas ir pasirenkate *Atidaryti*, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.
 - Norėdami peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite laišką, prie kurio rodomas priedo simbolis  ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Priedai*. Atidarę sąrašą „Priedai“, galite priimti, atidaryti ir išsaugoti tinkamų formatų priedus. Taip pat galite siųsti priedus „Bluetooth“ ryšiu.
- Jeigu jūsų pašto dėžutėje naudojamas protokolas IMAP4, galite pasirinkti, ką norite priimti į telefoną: tik el. laiškų antraštes, tik el. laiškus ar laiškus kartu su priedais. Naudojant POP3 protokolą, galima priimti tik el. laiškų antraštes arba el. laiškus kartu su priedais. *Žr. „El. pašto parametrai“, 65 psl.*



Svarbu žinoti: daugiaformacių pranešimų objektai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.

El. laiškų ištrynimasis

- El. laiško ištrynimasis iš telefono, paliekant jį tolimojoje pašto dėžutėje:
pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti*→ *Telefona*.

Telefonas tik rodo tolimoje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors ištrinate el. laiško turinį, jo antraštė lieka telefone. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma turite ištrinti el. laišką iš savo tolimosios pašto dėžutės, tada turite vėl užmegzti ryšį tarp savo telefono ir tolimosios pašto dėžutės, kad atsinaujintų duomenys.

- El. laiško ištrynimasis ir iš telefono, ir iš tolimosios pašto dėžutės:
pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti*→ *Telefono ir serverio*
Jei ryšys su pašto dėžute neužmegztas, pirma bus ištrinti jūsų telefone esantys el. laiškai. Kitą kartą užmezgus ryšį su tolimąja pašto dėžute, bus automatiškai ištrinti joje esantys el. laiškai.
Jei naudojate POP3 protokolą, ištrynimui pažymėti pranešimai bus ištrinti tik tada, kai baigsite ryšį su tolimąja pašto dėžute.

Ištrintų el. laiškų atkūrimas išjungto ryšio režimu

Norėdami atšaukti el. laiškų ištrynimą iš telefono ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip ištrintini kitos ryšio sesijos metu (☒), ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Atkurti ištrintus*.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Kai ryšys užmegztas ir norite baigti įprastą duomenų ryšį arba GPRS ryšį su tolimąja pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos**→ *Baigti ryšį*.



Siunčiamieji

„Siunčiamieji“ – tai laikina el. laiškų ir pranešimų, kurie turi būti išsiųsti, talpykla.

Kataloge „Siunčiamieji“ esančių pranešimų būklė

- *Siunčia* – įjungtas ryšys ir telefonas siunčia el. laišką ar pranešimą.
- *Laukia* / *Laukia eilės* – pavyzdžiui, jei kataloge „Siunčiamieji“ yra dviejų panašių rūšių el. laiškai ar pranešimai, vienos rūšies el. laiškai ar pranešimai laukia, kol bus išsiųsti kitos.
- *Siųsti pakartotinai* (koku nors laiku) – išsiųsti nepavyko. Telefonas bandys vėl išsiųsti el. laišką ar pranešimą po nustatytos pertraukos. Paspauskite *Siųsti*, jei norite vėl siųsti el. laišką ar pranešimą be pertraukos.
- Pasirinkę *Atidėtas*, galite „užlaikyti“ kataloge „Siunčiamieji“ esančius dokumentus. Pažymėkite siunčiamą el. laišką ar pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Atidėti siuntimą*.
- Jei rodoma *Nepavyko*, el. laiško ar pranešimo nepavyko išsiųsti maksimaliu bandymų skaičiumi. Jei bandėte siųsti tekstinį pranešimą, atidarykite pranešimą ir patikrinkite, ar nustatėte teisingas siuntimo parametrų reikšmes.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į telefono katalogą.

[Žr. „Visoms programoms būdingi veiksmai“, 13 psl.](#)



Transliacija (tinklo paslauga)

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame vaizde galite matyti:

- temos būklė:  – nauji, užsakyti pranešimai;  – nauji, neužsakyti pranešimai.

 Pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde pasirinkite **Funkcijos** → *Transliacija*.

Programos „Transliacija“ funkcijos:
[Atidaryti](#), [Užsakyti](#) /
[Nebeužsakyti](#), [Aktuali tema](#)
 / [Neaktuali tema](#),
[Tema](#), [Parametrai](#),
[Paaiškinimas](#),
[Uždaryti programą](#).



- temos numerį, temos pavadinimą ir, ar buvo pažymėta (✎), kad norite gauti naujus pranešimus šia tema. Telefonas praneš, kai gausite naujus pranešimus pažymėta tema.

Pakietinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą. Dėl teisingų GPRS parametrų kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Paslaugų komandų redaktorius

Pasirinkite [Pranešimai](#) → [Funkcijos](#) → [Paslaugos komanda](#). Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomus kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Pranešimų parametrai

Tekstinių pranešimų parametrai

Jei norite atidaryti toliau aprašytų parametrų sąrašą, pasirinkite [Pranešimai](#) ir [Funkcijos](#) → [Parametrai](#) → [Tekstinis pranešimas](#).

Pranešimų centro parametrų redagavimo funkcijos: [Naujas pr. centras](#), [Redaguoti](#), [Ištrinti](#), [Paaiškinimas](#), [Uždaryti programą](#).

- Norėdami pamatyti visų nustatytų pranešimų centrų sąrašą, pasirinkite [Pranešimų centrai](#).
- Norėdami nustatyti, kuris pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams, taip pat ir tokiems specialiesiems pranešimams, kaip grafiniai pranešimai, siųsti, pasirinkite [Naud. pran. centras](#) (naudojamas pranešimų centras).
- Jei pasirenkate tinklo paslaugos [Gavimo ataskaita](#) (pristatymo ataskaita) reikšmę [Taip](#), išsiųsto pranešimo būklė ([Siunčiamas](#), [Nepavyko](#), [Nusiųstas](#)) rodoma „Ataskaitose“ (tinklo paslauga). Daugiaformacio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.
- [Pranešimo galiojimas](#) — jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš pranešimų centro.

Norint naudotis šia funkcija, reikia patikrinti, ar tinklas ją vykdo. *Ilgiausiai* – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.

- *Siunc. pran. formatas* – galimos reikšmės: *Tekstas*, *Faksograma*, *Praneš. į gaviklį* ir *El. laiškas*. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.



Patarimas: nustatyti kitokią šio parametro reikšmę galite tik tuomet, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais.

- Norėdami siųsti tekstinius pranešimus įprastu GSM ryšiu arba GPRS ryšiu (jei tinklas teikia tokias paslaugas), pasirinkite *Pageidaujamas ryšys*.
- *Ats. per tą patį cntr.* (tinklo paslauga) – jei pasirenkate šios funkcijos reikšmę *Taip*, jūsų pranešimo gavėjas gali siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą. Turėkite galvoje, kad ši funkcija gali veikti ne tarp visų operatorių.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Jei norite atidaryti toliau aprašytų parametų sąrašą, pasirinkite **Pranešimai** ir **Funkcijos** → *Parametrai* → *Daugiaform. pranešimas*.

- *Naud. kreipt. taškas (Būtina užpildyti)* – pasirinkite, kuris kreipties taškas bus naudojamas pageidaujama ryšiui su daugiaformačių pranešimų centru užmegzti. [Žr. „Daugiaformačiams pranešimams reikalingi parametrai“, 55 psl.](#)

Jei daugiaformačių pranešimų parametrus gaunate specialiuoju pranešimu ir juos išsaugote, šie parametrai automatiškai naudojami užmezgant ryšį per pasirinktą kreipties tašką. [Žr. „Specialiųjų \(„smart“\) pranešimų priėmimas“, 56 psl.](#)

- *MMS priėmimas*.
 - Jei norite priimti daugiaformačius pranešimus tik tada, kai esate savo namų tinkle, pasirinkite *Tik namų tinkle*. Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų negalite priimti.
 - Jei norite visuomet priimti daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Nuolat įjungtas*.

- Jei visiškai nenorite gauti daugiaformačių pranešimų ar reklamos, pasirinkite *Išjungtas*.



Patarimas: jei pasirinkote *Tik namų tinkle* arba *Nuolat įjungtas*, telefonas gali užmegzti įprastą duomenų arba GPRS ryšį be jūsų žinios.

- *Gavus pranešimą.*
 - Jei norite, kad telefonas nedelsdamas bandytų priimti daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Priimti nedelsiant*. Jei yra atidėtų pranešimų, jie taip pat bus priimti.
 - Jei norite, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimą kitam kartui, pasirinkite *Priimti vėliau*. Norėdami priimti pranešimą, nustatykite parametro *Gavus pranešimą* reikšmę *Priimti nedelsiant*.
 - Jei norite atmesti daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Atmesti praneš.* Daugiaformačių pranešimų centras ištrins pranešimus.
- *Priimti anon. praneš.* Pasirinkite *Ne*, jei norite atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.
- *Priimti reklamą* Galite pasirinkti, ar norite priimti reklamą daugiaformačių pranešimų pavidalu.
- Pasirinkę *Ataskaitos*, nustatykite *Taip*, jei norite, kad „Ataskaitose“ būtų rodoma siunčiamo pranešimo būklė (*Siunčiamas*, *Nepavyko*, *Nusiųstas*).
- Jei nenorite, kad jūsų telefonas siųstų daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitas, pasirinkite *Atsisak. siųsti atask.* ir *Taip*.
- Jei su pranešimo gavėju nepavyksta užmegzti ryšio per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį (tinklo paslauga *Pranešimo galiojimas*), pranešimas ištrinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. *Ilgiausiai* – didžiausia tinklo leidžiama pranešimo galiojimo trukmė.
- Pasirinkę *Atvaizdo dydį*, nustatykite daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį. Galimos reikšmės: *Mažas* (maks. 160 x 120 taškelių) ir *Didelis* (maks. 640 x 480 taškelių).

El. pašto parametrai

Pasirinkite **Pranešimai** ir **Funkcijos** → *Parametrai* → *El. paštas*.

Norėdami pasirinkti naudojamą pašto dėžutę, atidarykite *Naudojama p. dėžutė*.

Pašto dėžučių parametrai

Norėdami atidaryti nustatytų pašto dėžučių sąrašą, pasirinkite *Pašto dėžutės*. Jei pašto dėžučių nenustatėte, pamatysite prašymą tai padaryti. Rodomas toliau išvardytų parametų sąrašas (šią informaciją turėtų pateikti jūsų el. pašto paslaugos teikėjas).

- Pasirinkę *P. dėž. pavadinimas*, parašykite kokį nors pašto dėžutės pavadinimą.
- Pasirinkę *Naud. kreipt. taškas* (**Būtina užpildyti**), nustatykite interneto kreipties tašką (IAP), naudojamą ryšiui su pašto dėžute užmegzti. Pasirinkite kreipties tašką iš pateikto sąrašo. *Žr. „Ryšio parametrai“, 73 psl.*
- Pasirinkę *Mano el. pašto adr.* (**Būtina užpildyti**), parašykite el. pašto adresą, kurį jums praneš paslaugų teikėjas. Adrese būtinai turi būti ženklas @. Atsakymai į jūsų laiškus bus siunčiami šiuo adresu.
- Pasirinkę *Siunč. pašto serveris*: (**Būtina užpildyti**), parašykite jūsų el. paštą siunčiančio kompiuterio IP adresą arba pavadinimą.
- Norėdami nustatyti, kaip turi būti siunčiami el. laiškai iš jūsų telefono, pasirinkite *Siųsti pranešimą* (tinklo paslauga). Jei nustatysite *Nedelsiant* – ryšys su pašto dėžute bus užmegztas nedelsiant, pasirinkus *Siųsti*. Jei nustatysite *Užmezgus ryšį*, el. laiškai bus išsiųsti, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo tolیمaja pašto dėžute.
- *Siųsti kopiją sau* – pasirinkite *Taip*, jei norite išsaugoti el. laiško kopiją savo tolیمojoje pašto dėžutėje ir nusiųsti adresu, nurodytu meniu *Mano el. pašto adr.*
- *Pridėti parašą* – pasirinkite *Taip*, jei prie savo el. laiškų norite pridėti parašą bei pradėti rašyti ar taisyti savo parašo tekstą.
- *Vartotojo vardas*: – parašykite savo vartotojo vardą, kurį jums praneš paslaugos teikėjas.
- *Slaptažodis*: – įrašykite savo slaptažodį. Jei paliekate šį laukelį tuščią, slaptažodį turėsite įvesti, kai bandysite užmegzti ryšį su savo tolیمaja pašto dėžute.

 El. pašto parametų nustatymo funkcijos: *Redag. funkcijos*, *Nauja pašto dėžutė, Ištrinti, Paaiškinimas, Uždaryti programą*.

- *Priim. pašto serveris: (Būtina užpildyti)* — jūsų el. paštą priimančio kompiuterio IP adresas arba pavadinimas.
- *Pašto dėžutės rūšis:* — čia reikia nurodyti el. pašto protokolą, kurį pataria naudoti jūsų tolimosios pašto dėžutės teikėjas. Galimos reikšmės: *POP3* ir *IMAP4*. Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus.
- *Saugumas* — pasirinkus šį parametą, apsaugomas ryšys su tolimąja pašto dėžute, kai naudojami POP3, IMAP4 ir SMTP protokolai.
- *APOP saugus įjung.* — naudojamas su POP3 protokolu į tolimą el. pašto serverį siunčiamiems slaptažodžiams šifruoti. Nerodomas, jei nustatydami parametą *Pašto dėžutės rūšis:* pasirenkate IMAP4.
- *Priimti priedus* (ši funkcija nerodoma, jei nustatytas el. pašto protokolai POP3) — el. laiškas su priedais arba be priedų priimti.
- *Priimti antraštes* — galite apriboti į savo telefoną priimamų el. laiškų antraščių skaičių. Galimos reikšmės: *Visas* ir *Nustat. vartotoja*. Ši funkcija naudojama tik su IMAP4 protokolu.

Paslaugos pranešimų parametrai

Kai pasirenkate **Pranešimai** ir **Funkcijos** → *Parametrai* → *Paslaugos pranešimas*, atidaromas toliau aprašytų parametų sąrašas.

- *Paslaugų pranešimai* — galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus.
- *Reikalinga atpažintis* — pasirinkite, jei norite gauti paslaugų pranešimus tik iš atpažįstamų šaltinių.

Transliacijos parametrai (tinklo paslauga)

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, ar tinkle siunčiami transliaciniai pranešimai, kokios jų temos ir temų numeriai. Norėdami pakeisti toliau išvardytus parametrus, pasirinkite **Pranešimai** → **Funkcijos** → *Parametrai* → *Transliacija*.

- *Priėmimas* – *Įjungtas* arba *Išjungtas*.
- *Kalba* – *Visomis* – galite gauti transliacinius pranešimus visomis įmanomomis kalbomis. *Pasirinktomis* – galite pasirinkti gaunamų transliacinių pranešimų kalbas. Jei sąraše nėra norimos kalbos, pasirinkite *Kitomis*.
- *Temų pasirinkimas* – jei gaunate pranešimą, kurio tema neatitinka nė vienos iš esamų temų, galite automatiškai išsaugoti temos numerį – pasirinkite *Temų pasirinkimas*→ *Įjungtas*. Temos numeris išsaugomas temų sąraše ir rodomas be pavadinimo. Pasirinkite *Išjungtas*, jei nenorite, kad naujų temų numeriai būtų išsaugomi automatiškai.

Katalogo „Kiti“ parametrai

Jei norite atidaryti toliau aprašytų parametrų sąrašą, pasirinkite **Pranešimai** ir **Funkcijos**→ *Parametrai*→ *Kiti*.

- *Išsaug. išsiųstus pr.* – pasirinkite, jei norite išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge „Išsiųstieji“.
- *Išsaug. pran. skaičius* – nurodykite, kiek vienu metu kataloge „Išsiųstieji“ galima saugoti išsiųstų pranešimų. Iš anksto nustatytas maksimalus 20 pranešimų skaičius. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- *Naudojama atmintis* – nurodykite, kurią atmintį norite naudoti. Galite pasirinkti telefono arba atminties kortelės atmintį (jei naudojate).

Priemonės



↩ Pasirinkite **Meniu**→
Setting Wizard.

Parametrų nustatymo vedlio naudojimas

Kai naudodamiesi parametrų nustatymo vedliu nustatysite telefono parametrus, galėsite naudotis naršykle, siųsti ir priimti daugiaformačius pranešimus bei el. laiškus. Parametrų nustatymo vedlys nustato GPRS ir kitus WAP, MMS ir interneto prieigos parametrus, todėl programą būtina įjungti prieš nustatant bet kuriuos kitus naršyklės ar pranešimų parametrus rankiniu būdu.

Nustatant parametrus, visos kitos programos turi būti uždarytos.

Pasirinkite **Funkcijos**→ **Atidaryti**. Įjungę programą pirmą kartą, pamatysite prašymą patvirtinti, kad sutinkate su galutinio vartotojo licencijos sutartyje pateikto atsakomybės apribojimo sąlygomis.

Patvirtinę atsakomybės apribojimą, parametrų nustatymo vedlio lange pamatysite paaiškinimus. Norėdami toliau naudotis programa, paspauskite **Gerai**. Norėdami grįžti į programų meniu, paspauskite **Uždaryti programą**.

Parametrų nustatymo vedlys automatiškai nustato jūsų tinklo operatorių pagal SIM kortelėje esančią informaciją. Jeigu parametrų nustatymo vedlys neatpažįsta jūsų SIM kortelės, pamatysite prašymą sąraše pasirinkti savo šalį ir tinklo operatorių.

Norėdami atidaryti šalių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos**→ **Pakeisti**. Pasirinkę šalį, galite pasirinkti tinklo operatorių.

Paryškinkite „Operatorius“. Norėdami atidaryti tinklo operatorių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos**→ **Pakeisti**.

Pasirinkę šalį ir operatorių, pasirinkite **Funkcijos**→ **Gerai**.

Parametrų nustatymo vedlys tada paprašys patvirtinimo, kad tikrai norite sukurti pasirinkto tinklo operatoriaus parametrus. Jei norite patvirtinti, pasirinkite **Gerai**. Jei norite grįžti į šalių ir tinklų operatorių sąrašus, pasirinkite **Atšaukti**.


Parametrų nustatymo vedlys užprogramuos jūsų telefoną. Eigos juosteles matysite maždaug 5–10 sekundžių. Telefonas paruoštas MMS, WAP ir interneto prieigai. Parametrų nustatymo vedlį galite uždaryti paspausdami **Gerai**.

Turėkite galvoje, kad šiomis paslaugomis veikiausiai galėsite naudotis tik tada, kai dėl GPRS paslaugos įjungimo kreipsitės į savo tinklo operatorių ar paslaugų teikėją. Jei įmanoma, parametrų nustatymo vedlys parodys telefono numerį, kuriuo reikėtų skambinti.

Turėkite galvoje, kad tinklų operatoriai gali apskritai neteikti kai kurių paslaugų.

El. pašto sąrankos parametrus galite parsisiųsti tiesiai į savo telefoną iš „Nokia“ telefono parametrų nustatymo svetainės <http://www.nokia.com/phonesettings>.

Jei atsirastų problemų naudojant parametrų nustatymo vedlį, aplankykite „Nokia“ telefono parametrų nustatymo svetainę <http://www.nokia.com/phonesettings> ir užsisakykite, kad naujausi jūsų tinklo operatoriaus parametrai būtų atsiųsti tiesiai į jūsų telefoną tekstiniu pranešimu.



Parametrai

Bendrųjų parametrų nustatymas

- 1 Pažymėkite norimą parametrų grupę ir atidarykite paspausdami .
- 2 Pažymėkite norimą parametras, nustatykite jo reikšmę ir paspauskite , kad
 - pasirinktumėte kurią nors iš dviejų reikšmių, kai jų yra tik dvi (pavyzdžiui, **Ijungtas/Išjungtas**),
 - atidarytumėte funkcijų sąrašą arba redaktorių,

 Pasirinkite **Meniu** → **Parametrai**.

- atidarytumėte šliaužiklį. Jei norite sumažinti arba padidinti reikšmę, atitinkamai paspauskite  arba .

Žr. 11 pav., 70 psl. Kai kuriuos parametrus trumpuoju pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. [Žr. „Specialiųjų \(„smart“\) pranešimų priėmimas“, 56 psl.](#)



Telefono parametrai

Bendri

- **Telefono kalba** – galite pasirinkti, kokia kalba turi būti rodomi tekstai telefono ekrane. Nuo šio pakeitimo taip pat gali priklausyti datos ir laiko formatai, skiriamieji ženklai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetinėse operacijose. Jei nustatėte reikšmę **Nust. automatišk.**, telefonas pasirenka kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, turite iš naujo įjungti telefoną.

Nuo kalbos parametru (**Telefono kalba** ir **Rašomoji kalba**) pakeitimų priklauso visos telefono programos. Šie pakeitimai galioja tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametru reikšmių.

- **Rašomoji kalba** – galite nustatyti, kokia kalba bus rašomi tekstai jūsų telefone. Nuo kalbos pakeitimo priklauso:
 - rašmenys, kuriuos galėsite rašyti paspaudę bet kurį klavišą ( – ),
 - naudojamas nuspėjamojo teksto įvedimo būdo žodynas,
 - galimi specialieji ženklai, rašomi paspaudus klavišą  ir .
- **Žodynas** – galite nustatyti, kad visuose telefono redaktoriuose nuspėjamas tekstas įvedimo būdas būtų **Įjungtas** arba **Išjungtas**. Iš pateikto sąrašo išsirinkite kalbą, kuria rašysite naudodami nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą. Taip pat šį parametru galite nustatyti, atidarę bet kurį redaktorių. Paspauskite  ir pasirinkite **Žodynas** → **Įjungti žodyną** arba **Išjungtas**.
- **Sveik. tekst. ar žinkl.** – sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiame telefoną. Pasirinkite **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį paprastą ar animacinį paveikslėlį. Pasirinkite **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinimą (ne daugiau



11 pav.

Pagrindinis programos „Parametrai“ vaizdas.

nei 50 raidžių). Pasirinkite *Atvaizdas*, jei norite pasirinkti nuotrauką ar paveikslėlį iš „Galerijos“.

- *Prad. tel. parametrų* – galite atkurti kai kurių parametrų pradinę reikšmę. Šiam tikslui reikalingas blokavimo kodas. Žr. „Saugumo“, 78 psl. Atkūrus parametrus, telefonas gali įsijungti lėčiau. Visi jūsų sukurti dokumentai ir failai lieka nepakitę.

Laukimo režimas

- *Kair. pasirink. klaviš.* ir *Deš. pasirink. klaviš.* – galite pakeisti funkcijas, rodomas virš kairiojo  ir dešiniojo  pasirinkimo klavišų telefonui veikiant laukimo režimu. Šiais klavišais galite valdyti (taip pat ir susieti) ne tik programas, bet ir funkcijas, pavyzdžiui, *Naujas praneš.*
- *Narš. mygt. dešinèn, Narš. mygt. kairèn, Narš. mygt. žemyn, Narš. mgt. aukštyn* ir *Pasirinkimo klavišas* – kad telefonui veikiant laukimo režimu galėtumėte greitai įjungti kai kurias funkcijas ar programas naršymo mygtuku, pažymėkite norimą programą ar funkciją ir paspauskite naršymo mygtuką.

Ekranas

- *Neveiklumo trukmė* – kai baigiasi nustatyta telefono neveiklumo trukmė, įsijungia ekrano užsklanda. Kai įjungta ekrano užsklanda, duomenys neberodomi ir galite matyti tik ekrano užsklandos juostelę.
 - Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kurį klavišą.



Skambinimo funkcijos

Siųsti mano duomenis (tinklo paslauga)

- Ši funkcija leidžia nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų (*Taip*) arba nematytų (*Ne*) asmuo, kuriam skambinate. Jei norite, šio parametro reikšmę gali nustatyti tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą.

Skambučio laukimas (tinklo paslauga)

- Tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate telefonu. Norėdami, kad tinklas įjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite *Įjungti*. Norėdami, kad tinklas išjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite *Atšaukti*. Norėdami patikrinti, ar skambučio laukimo funkcija įjungta, pasirinkite *Tikrinti būklę*.

Automat. perrinkimas

- Kai ši funkcija įjungta, nepavykus prisiskambinti, telefonas bandys vėl skambinti iki dešimties kartų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite .

Duomenys po skamb.

- Įjunkite šį parametą, jei norite, kad telefonas trumpai parodytų apytikslę vėliausio ryšio trukmę.

Greitas rinkimas

- Pasirinkę *Įjungtas*, su greitojo rinkimo klavišais  –  susietus numerius galėsite rinkti, palaikę paspaustą atitinkamą klavišą. [Žr. „Greitojo rinkimo klavišų susiejimas su numeriais“, 27 psl.](#)

Ats. bet kuriuo klav.

- Pasirinkę *Įjungtas*, galėsite į skambutį atsiliiepti, trumpai paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus ,  ir .

Naudojama linija (tinklo paslauga)

- Šis parametras rodomas tik tuo atveju, kai SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją (*1 linija* arba *2 linija*), kuria norite skambinti ir siųsti trumpuosius pranešimus. Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliiepti į skambučius abiejomis linijomis.

Jei pasirinksite *2 linija* ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti.

Norėdami išjungti linijos pasirinkimo funkciją, pasirinkite *Linijos keitimas*→ *Išjungti*, jei šią funkciją atlieka SIM kortelė. Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.



Ryšio parametrai

Kreipties taškai

Čia galite matyti trumpus paaiškinimus apie kiekvieną parametą, kurio gali prireikti įvairiems duomenų ryšiams ir kreipties taškams. Jeigu dar nė karto savo telefonu nebuvote užmezgę WAP ryšio, prieš bandydami užmegzti ryšį veikiausiai turėsite prašyti paslaugos teikėjo pagalbos arba apsilankyti svetainėje www.nokia.com/phonesettings.

Daugelis paslaugų teikėjų gali reikalauti, kad interneto kreipties tašką (IKT) nustatytumėte kaip numatytąjį kreipties tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP kreipties tašką. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Parametrus pradėkite nustatyti nuo viršaus, kadangi kai kurie sąrašo pabaigoje esantys parametrai bus rodomi ar nerodomi, priklausomai nuo pasirinkto ryšio tipo (*Duomenų nešmena*).

- Pasirinkite *Ryšio pavadinimas* ir sugalvokite kokį nors ryšio parametų pavadinimą.
- *Duomenų nešmena* — galimos reikšmės: *Paket. duomenys* arba *Duomenų ryšys*. Priklausomai nuo pasirinkto duomenų ryšio, gali būti reikalingi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba žvaigždutė. Kitus laukelius galima palikti tuščius, jei negavote kitokių nurodymų iš savo paslaugų teikėjo.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo operatorius ar paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

- *Kreipties taško pav.* (tik paketiniams duomenims) — norint užmegzti ryšį su GPRS tinklu, reikalingas kreipties taško pavadinimas. Kreipties taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.
- *Prisijungimo numeris* (tik GSM duomenų ryšiui) — kreipties taško modemo numeris.

- *Vartotojo vardas* – jei vartotojo vardo prašo paslaugos teikėjas, įrašykite jį čia. Vartotojo vardas gali būti reikalingas, norint užmegzti duomenų ryšį. Įprastai šį vardą praneša paslaugos teikėjas. Vartotojo varde dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.
- *Prašyti slaptažodžio* – jei turite įvesti naują slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite telefone išsaugoti savo slaptažodžio, pasirinkite *Taip*.
- Norint užmegzti duomenų ryšį, gali būti reikalingas *Slaptažodis*, kurį įprastai galite sužinoti iš paslaugų teikėjo. Slaptažodyje dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės. Kai rašote slaptažodį, jūsų įvesti rašmenys trumpai parodomi ir netrukus paverčiami žvaigždutėmis (*). Lengviausias būdas rašyti skaitmenis – palaikyti paspaudus atitinkamo skaitmens klavišą ir toliau rašyti raides.
- *Atpažinimas* – *Paprastas* / *Saugus*.
- *Pradinis tinklalapis* – priklausomai nuo to, ką nustatote, galite rašyti:
 - svetainės adresą arba
 - daugiaformačių pranešimų centro numerį.
- *Duom. perdav. tipas* (tik paprastam duomenų ryšiui) – *Analoginis*, *ISDN v.110* arba *ISDN v.120*, priklausomai nuo to, kokį ryšį, analoginį ar skaitmeninį, naudoja telefonas. Šis parametras priklauso ir nuo jūsų GSM tinklo operatoriaus, ir nuo interneto paslaugų teikėjo (IPT), kadangi kai kuriuose GSM tinkluose nėra įmanoma užmegzti tam tikrų rūšių ISDN ryšio. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo IPT. Jei ISDN ryšys įmanomas, jis užmezgamas greičiau nei taikant analoginius metodus.
- *Maks. duom. greitis* (tik paprastam duomenų ryšiui) – galimos reikšmės yra 9600 arba 14400, priklausomai nuo parametro *Duom. perdav. tipas* reikšmės. Šis parametras leidžia apriboti maksimalią ryšio spartą, kai naudojamas GSM ryšys. Priklausomai nuo paslaugų teikėjo, už didesnę duomenų perdavimo spartą gali tekti mokėti daugiau.

Aukščiau pateiktos maksimalios spartos, kuriomis gali būti perduodami duomenys. Ryšio metu duomenų perdavimo sparta gali būti mažesnė, priklausomai nuo tinklo būklės.

Funkcijos → Papildomi parametrai

- *Telefono IP adresas* – jūsų telefono IP adresas.

- *Pirm. sr. vardų serv.* – pirminio DNS serverio IP adresas.
- *Antr. sr. vardų serv.* – antrinio DNS serverio IP adresas.
- *Pag. server. adresas* – pagalbinio serverio IP adresas.
- *Pag. serv. priev. Nr.* – pagalbinio serverio prievado numeris.

Jei privaloma nustatyti šiuos parametrus, dėl jų pasiteiraukite savo interneto paslaugų teikėjo.

Toliau išvardyti parametrai rodomi tuomet, kai pasirenkate duomenų ryšį kaip ryšio tipą.

- Įjungus funkciją *Naud. Nr. atsakymui*, serveris gali paskambinti jums po to, kai jūs pirmą paskambinate į serverį. Jei norite užsisakyti šią paslaugą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Telefonas atsakomojo skambučio metu tikisi tokių pačių duomenų ryšio parametrų, kurie buvo naudojami skambinant su prašymu paskambinti atgal. Tinkle turi būti vykdoma tokios rūšies ryšio abiem kryptimis, t. y. į ir iš telefono, funkcija.

- Pasirinkę *Atgalinio ryšio tipas*, galėsite nustatyti *Naudoti serv. Nr.* arba *Naudoti kitą Nr.* Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kokias parametrų reikšmes naudoti; jos priklauso nuo paslaugų teikėjo sąrankos.
- Norėdami nustatyti savo telefono duomenų ryšio skaitinį numerį, kuriuo turi atgal skambinti serveris, pasirinkite *Numeris atsakymui*. Įprastai šis numeris yra jūsų telefono duomenų ryšio numeris.
- Pasirinkus *Naud. PPP glaudinimą* ir *Taip*, paspartėja duomenų perdavimas, jei šią funkciją vykdo tolimasis PPP serveris. Jei nepavyksta užmegzti ryšio, bandykite nustatyti reikšmę *Ne*. Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo.
- Pasirinkę *Naud. registr. progr.*, galite nustatyti *Taip* arba *Ne*.
- Jei reikia įvesti įsiregistravimo į serverį komandų seką, pasirinkite *Registr. programa*.
- Funkcija *Pradin. modemo nust.* (modemo įkrovimo seka) valdo jūsų telefoną modemo AT komandomis. Jei reikia, įrašykite jūsų paslaugų teikėjo ar interneto paslaugų teikėjo nurodytas komandas.

 Pasirinkite
Parametrai → *Ryšio* →
Paketiniai duomenys.

Paketiniai duomenys

Nuo GPRS parametrų priklauso visi kreipties taškai, naudojami užmezgant packetinį duomenų ryšį.

Jei pasirenkate *Pak. duomenų ryšys*, *Kai įmanoma* ir esate tinkle, kuriame galima duomenis perduoti packetiniu būdu, telefonas įregistruojamas GPRS tinkle ir galite siųsti trumpuosius pranešimus GPRS ryšiu. Aktyvaus packetinio duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei pasirenkate *Pagal poreikį*, telefonas naudoja packetinį duomenų ryšį tik tuomet, kai įjungiate programą ar pradodate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Kai nei viena programa nebenaudoja GPRS ryšio, jis gali būti išjungtas.

Jei ten, kur esate, nėra GPRS ryšio ir pasirenkate reikšmę *Kai įmanoma*, telefonas periodiškai bandys užmegzti packetinį duomenų ryšį.

Kreipties taškas turi būti nustatytas tada, kai dirbdami kompiuteriu norite naudoti savo telefoną kaip packetinio duomenų ryšio modemą.

Duomenų ryšys

Nuo meniu *Duomenų ryšys* parametrų priklauso visi kreipties taškai, naudojami užmezgant GSM duomenų ryšį.

Pasirinkę *Aktyvaus ryšio laikas*, galite nustatyti laiką, kurį neatliekant jokių veiksmų, duomenų ryšys bus automatiškai išjungtas. Galimos reikšmės: *Nustat. vartotojo* (trukmę turite įvesti patys) arba *Neribotas*.

 Pasirinkite
Parametrai → *Ryšio* →
Duomenų ryšys.



Data ir laikas

Atidarę *Datos ir laiko* parametrų sąrašą, galite nustatyti jūsų telefone naudojamą datą ir laiką, taip pat nustatyti datos ir laiko formatą bei skyriklius.

- Norėdami nustatyti laikrodžio, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu, rūšį, pasirinkite *Laikrodžio tipas* → *Analoginis* arba *Skaitmeninis*. Žr. „Laikrodžio“, 99 psl.

- Norėdami, kad laiką, datą ir laiko juostos informaciją jūsų telefone tikslintų tinklas, pasirinkite *Laiko autotikslinimas* (tinklo paslauga). Kad veiktų funkcija *Laiko autotikslinimas*, telefoną būtina išjungti ir įjungti iš naujo. Patikrinkite įvairių telefone nustatytų signalų laiką, nes jis gali pasikeisti veikiant funkcijai *Laiko autotikslinimas*.
- Norėdami nustatyti telefono žadintuvo skambėjimo toną, pasirinkite *Žadintuvo tonas*.
- Norėdami nustatyti laiko juostą, pasirinkite *Skirtumas nuo GMT*.
- Norėdami įjungti arba išjungti vasaros laiką, pasirinkite *Vasaros laikas*.



Skamb. draud. (tinklo paslauga)

Skambučių draudimo paslaugos dėka galite uždrausti skambučius į jūsų telefoną ir iš jo. Šiai funkcijai reikalingas draudimo slaptažodis, kurį galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.

- 1 Pažymėkite kurį nors draudimo parametą.
- 2 Jei norite, kad tinklas įjungtų skambučių draudimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos**→ *Įjungti*. Jei norite, kad tinklas išjungtų skambučių draudimo funkciją, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite patikrinti, ar skambučiai uždrausti, pasirinkite *Tikrinti būklę*.
- Jei norite pakeisti draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos**→ *Red. draud. slaptaž.*
- Jei norite išjungti visas skambučių draudimo funkcijas, pasirinkite **Funkcijos**→ *Panaik. visus draud.*

Nepaisant to, kad skambučiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.



Tinklo

Operat. pasirinkimas

- Jei norite, kad telefonas automatiškai ieškotų ir pasirinktų kurį nors iš jūsų vietovėje galimų korinio ryšio tinklų, pasirinkite *Automatinis*.
- Jei norite patys išsirinkti norimą tinklą iš pateikto sąrašo, pasirinkite *Rankinis*. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir telefonas

prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų telefone.

Tinklo pazonės inf.

- Jei pasirinksite *Rodoma*, telefonas praneš, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir priims pazonės informaciją (tinklo paslauga).



Telef. priedų parametrai

Pažymėję telefono priedų katalogą, galite atidaryti toliau aprašytų parametų sąrašą.

- Jei norite nustatyti aplinką, kuri bus įjungta, kai prijungsite kokią nors telefono priedą, pasirinkite *Numatytoji aplinka*. Žr. „Aplinkos keitimas“, 89 psl.
- Pasirinkite *Automatinis atsiliep.*, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus penkioms sekundėms po pasirinkto priedo prijungimo prie telefono. Jei nustatyta parametro *Įspėj. apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija nenaudojama, todėl turite atsiliepti rankiniu būdu.



Saugumo

Telefono ir SIM

Čia pateikti įvairių apsaugos kodų, kurių gali prireikti naudojant telefoną, paaiškinimai.

- **PIN kodas (4–8 skaitmenų)** – PIN kodas (asmeninis atpažinimo numeris) saugo jūsų SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele.

Kai tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN kodą, jis yra užblokuojamas. Jei PIN kodas yra užblokuotas, SIM kortelės negalėsite naudoti, kol jo neatblokuosite. Žr. informaciją apie PUK kodą.

- **PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)** – PIN2 kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurioms funkcijoms.
- **Blokavimo kodas (5 skaitmenų)** – blokavimo kodą galima naudoti telefonui ir jo klaviatūrai užblokuoti nuo neleistino naudojimo.
Gamykloje nustatytas blokavimo kodas **12345**. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų telefonu, pakeiskite blokavimo kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas.
- **PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų)** – PUK kodas (asmeninis atblokavimo kodas) reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, dėl jų kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų telefone.

Galite pakeisti blokavimo, PIN ir PIN2 kodus. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, pavyzdžiui, 112, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Kai įjungtas *PIN reikalavimas*, šį kodą reikia įvesti kaskart, kai įjungiamas telefonas. Turėkite galvoje, kad kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.

PIN kodas / *PIN2 kodas* / *Blokavimo kodas* – pasirinkite kodą, kurį norite pakeisti.

Pasirinkę *Autoblok. laikotarpis*, galite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus telefonas bus automatiškai užblokuotas. Tada telefoną bus galima naudoti tik įvedus teisingą blokavimo kodą. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite *Nėra*, jei norite nenaudoti autoblokavimo laikotarpio.

- Norėdami atblokuoti telefoną, įveskite blokavimo kodą.

Nepaisant to, kad prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę apriboto rinkimo sąrašą: *Atidaryti, Skambinti, Įjungti aprib. rink. | Išjungti aprib. rink., Naujas adresatas, Redaguoti, Ištrinti, Įtraukti į Adr. knygą, Iš Adresų knygos, Ieškoti, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Jei norite, kad telefonas prašytų įvesti blokavimo kodą, kai į telefoną įdedama nežinoma nauja SIM kortelė, pasirinkite *Blokuoti pakeitus SIM* ir *Taip*. Telefone yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Pasirinkę *Apribotas rinkimas*, galite neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją. Šiai funkcijai reikalingas PIN2 kodas. Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik tais telefonų numeriais, kurie yra įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą arba prasideda tais pačiais skaitmenimis, kaip sąrašė esantis telefono numeris.

- Norėdami įjungti funkciją *Apribotas rinkimas*, paspauskite .

Nepaisant to, kad įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

- Jei norite įtraukti naujų numerių į apriboto rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** → *Naujas adresatas* arba *Iš Adresų knygos*.

Pasirinkę *Uždara vartot. grupė* (tinklo paslauga), galite nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Pasirinkite *Numatytoji*, jei norite įjungti numatytąją grupę, dėl kurios naudojimo sutarėte su tinklo operatoriumi, *Įjungta*, jei norite naudoti kitą grupę (turite žinoti grupės numerį), arba *Išjungta*.

Nepaisant to, kad galite skambinti arba priimti skambučius tik iš uždarytų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės funkcijas, pasirinkite *Tvirtinti SIM funkc.* (tinklo paslauga).

Pažymų tvarkytuvė

Pagrindiniame pažymų tvarkytuvės vaizde galite matyti telefone patalpintų atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, paspauskite .

Atpažinimo pažymas, skirtas parašams, serverių pažymoms ar kitoms atpažinimo pažymoms tikrinti, naudoja įvairios tarnybos, pavyzdžiui, teikiančios bankines paslaugas.

Serverio pažymos yra naudojamos ryšio tarp telefono ir tinklo sąsajos saugumui padidinti. Serverio pažymą telefonas gauna iš paslaugų teikėjo prieš bandant užmegzti ryšį. Jos galiojimas tikrinamas naudojant atpažinimo pažymas, išsaugotas telefone. Serverio pažymos neišsaugomos.

Serverio pažymos gali būti reikalingos, kai, pavyzdžiui,

- norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija,
- norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Pažymos turėjimas pats savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas *Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas* arba *Pažyma dar negalioja* rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

 Pažymų tvarkytuvės funkcijos:
Pažymos inform., Ištrinti, Pasitikėjimo param., Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas ir Uždaryti programą.

Atpažinimo pažymos pasitikėjimo parametrų keitimas

- Pažymėkite atpažinimo pažymą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Pasitikėjimo param.* Priklausomai nuo pažymos, parodomas sąrašas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą. Pavyzdys:
Programų tvarkytuvė / *Taip* — pažyma tinka tikrinti naujos programinės įrangos kilmę.
Internetas / *Taip* — pažyma tinka tikrinti el. pašto ir atvaizdų serverius.



➡ Pasirinkite
Meniu→ **Priemonės**→
Įtaisų valdyklė

► Funkcijos,
kuriomis galite naudotis
atidarę pagrindinį įtaisų
valdyklės vaizdą: *Pradėti
sąranką, Naujasserv.rinkin.,
Redaguoti rinkinį, Ištrinti,
Įjungti konfigūr. / Išjungti
konfigūr., Žiūrėti žurnalą,
Paaiškinimas ir Uždaryti
programą.*

Įtaisų valdyklė

Įtaisų valdyklė leidžia trečiajai šaliai, pavyzdžiui, jūsų paslaugų teikėjui, tiesiogiai padėti jums nustatyti telefono parametrus. Kad trečioji šalis galėtų valdyti jūsų prietaisą, jį turite prijungti ir sinchronizuoti su trečiosios šalies serveriu. Sinchronizacijos sesiją galite pradėti iš savo telefono. Tada galėsite priimti arba atmesti serverio pradėtus sinchronizavimo veiksmus.

Ši funkcija priklauso nuo operatoriaus ir gali neveikti kai kuriuose telefonuose. Dėl informacijos ir galimybių kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš prisijungdami prie serverio, turite nustatyti prietaisų valdyklės parametrų rinkinį. Jums padedanti trečioji šalis gali padėti nustatyti parametrus:

Server. pavadinimas — ekrane rodomas serverio pavadinimas.

Serv. identifikatorius — tolimojo, įtaisus valdančio, serverio identifikatorius.

Serverio slaptažodis — slaptažodis, kurį reikia įvesti serveriui prašant. Įveskite slaptažodį, kurį turi pateikti įtaisus valdantis serveris, sinchronizuodamasis su jūsų telefonu.

Kreipties taškas — interneto kreipties taškas, per kurį telefonas užmezga ryšį su serveriu. Pasirinkite kurį nors iš kreipties taškų, nustatytų jūsų telefone.

Pagr. įreng. adresas — įtaisus valdančio serverio interneto adresas.

Prievadas — įtaisus valdančio serverio prievadas.

Vartotojo vardas – vartotojo vardas, kurį naudojate su šiuo parametru rinkiniu.

Serverio slaptažodis – slaptažodis, kurį naudojate su šiuo parametru rinkiniu.

Serveris pradės konfigūraciją. Tęsti? – pasirinktam serveriui suteikiama teisė nustatyti prietaiso parametrus. Pasirinkite *Taip* arba *Ne*.

Autom. užkl. priėmim. – priklausomai nuo šio parametro, serveris gali nustatyti prietaiso parametrus automatiškai arba tik gavęs vartotojo leidimą. Pasirinkite *Taip*, jei norite, kad sinchronizacija vyktų be jūsų leidimo, arba pasirinkite *Ne*, jei norite, kad jūsų klausytų dėl kiekvieno sinchronizacijos bandymo.



Failų tvarkytuvė

Naudodami programą „Failų tvarkytuvė“, galite peržiūrėti, atidaryti ir tvarkyti telefono atmintyje arba atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančius failus bei katalogus.

Norėdami pamatyti telefono atmintyje esančių katalogų sąrašą, atidarykite „Failų tvarkytuvę“. Norėdami pamatyti atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančių katalogų sąrašą, paspauskite .

Galite peržiūrėti, atidaryti ir sukurti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. [Žr. „Visoms programoms būdingi veiksmai“, 13 psl.](#)

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Jei į telefoną yra įdėta atminties kortelė, galėsite matyti dviejų atminčių vaizdus: telefono ir atminties kortelės.

Perėiti iš vieno atminties lapo į kitą galite paspausdami  arba .

- Norėdami patikrinti, kiek užimta pasirinktos atminties, pasirinkite **Funkcijos** → *Atmint. informacija*.

 Pasirinkite **Meniu** → **Priemonės** → **Failų tvarkytuvė**.

 Pagrindinės failų tvarkytuvės funkcijos:
Atidaryti, Siųsti, Ištrinti, Perkelti į katalogą, Kopijuoti į katalogą, Naujas katalogas, Žymėti, nežymėti, Pervardyti, Ieškoti, Žiūrėti informaciją, Atmint. informacija, Paaiškinimas, Uždaryti programą.

Telefonas apytiksliai suskaičiuoja, kiek liko laisvos atminties naujiems duomenims ir programoms.

Atminčių vaizduose galite matyti, kiek atminties naudojama įvairioms duomenų grupėms: *Kalendorius, Adr. knyga, Dokumentai, Pranešimai, Atvaizdai, Garso failai, Vaizdo įrašai, Programos, Naudoj. atm., Laisva atm.*

Jei pritrūksta vietos telefono atmintyje, ištrinkite arba perkeltkite į atminties kortelę kai kuriuos failus. [Žr. „Nesklaidumų šalinimas“, 129 psl.](#)



Balso komandos

➡ Pasirinkite
Meniu → **Priemonės** →
Balso komandos.

► Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį programos „Balso komandos“ vaizdą: *Nauj. bals. komanda, Atidaryti, Nauja programa, Atkurti, Pakeisti, Ištrinti, Ištrinti visas, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Naudodami balso komandas, galite nežiūrėdami į telefono ekraną įjungti programas ir aplinkas, rinkti adresų knygoje esančius numerius. Turite ištarti ir įrašyti žodį ar žodžius (balso komandą). Tada, išstardami šią balso komandą, galėsite atidaryti programą, aplinką ar surinkti numerį.

Su vienu objektu (programa, aplinka ar kt.) galima susieti tik vieną balso komandą.

Bet koks ištartas žodis (žodžiai) gali būti balso komanda.

- Įrašydami balso komandą, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų ir veido. Išgirdę pradžios signalą, aiškiai ištarkite žodį (žodžius), kurį (-iuos) norite įrašyti kaip balso komandą.

Prieš naudodami balso žymeklius atkreipkite dėmesį į toliau išvardytas pastabas.

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso komandos susiejimas su programa

- 1 Atidaryę pagrindinį programos „Balso komandos“ vaizdą, pažymėkite programą, su kuria norite susieti balso komandą, ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Nauj. bals. komanda*. Norėdami susieti balso komandą su aplinka, turite atidaryti katalogą „Aplinka“ ir pasirinkti norimą aplinką.
- 2 Ekrane pasirodo pranešimas *Paspauskite Pradėti ir kalbėkite po signalo*.
 - Jei norite įrašyti balso komandą, paspauskite **Pradėti**. Suskamba pradžios signalas ir pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
- 3 Išstarkite balso komandą. Telefonas sustabdys įrašymą maždaug po 5 sekundžių.
- 4 Po įrašo telefonas pakartoja įrašytą komandą ir ekrane pasirodo pranešimas *Atkuria balso komandą*. Jei nenorite išsaugoti įrašo, paspauskite **Baigti**.
- 5 Sėkmingai išsaugojus balso komandą, ekrane parodomas pranešimas *Balso komanda išsaugota* ir telefonas pypteli. Šalia programos pavadinimo rodomas simbolis ☎.

Programos įtraukimas į sąrašą

Balso komandas taip pat galite susieti su programomis, kurių nėra sąrašė „Balso komandos“.

- 1 Atidaryę pagrindinį programos „Balso komandos“ vaizdą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Nauja programa*.
- 2 Rodomos galimos programos. Pažymėkite programą, kurią norite įtraukti į sąrašą, ir paspauskite **Pasirinkti**.
- 3 Susiekite balso komandą su nauja programa. Žr. „Balso komandos susiejimas su programa“, 85 psl.

Programos įjungimas naudojant balso komandą

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę . Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas *Kalbėkite*.
- 2 Kai bandote įjungti programą išstardami balso komandą, laikykite telefoną truputį atokiau nuo lūpų, tada aiškiai išstarkite balso komandą.
- 3 Telefonas atkuria įrašytą balso komandą ir įjungia programą. Jeigu telefonas atkuria neteisingą balso komandą, paspauskite **Iš naujo**.

Balso komandos klausymas, ištrynimasis arba pakeitimas

Jei norite paklausti, ištrinti arba pakeisti balso komandą, pažymėkite objektą (programą, aplinką ar kt.), su kuriuo susieta balso komanda (pažymėta ) , pasirinkite **Funkcijos** ir:

- *Atkurti*, norėdami dar kartą atkurti balso komandą,
- *Ištrinti*, norėdami ištrinti balso komandą,
- *Pakeisti*, norėdami įrašyti naują balso komandą (norėdami pradėti įrašymą, paspauskite **Pradėti**).



➡ Pasirinkite
Meniu → **Kiti** → **Atmint.**
kortelė.

Atminties kortelė

Išsamiai apie atminties kortelės įdėjimą į telefoną paaiškinta leidinyje „Telefono paruošimas“. Atminties kortelėje galite išsaugoti įvairių formatų failus, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, garso įrašus, nuotraukas, pranešimų informaciją, taip pat išsaugoti atsargai informaciją iš telefono atminties.

Su telefonu „Nokia 6670“ pateikiama kortelė RS-MMC, kurioje gali būti įvairių nepriklausomų tiekėjų programų. Šios programos yra specialiai sukurtos jūsų telefonui.

Kaip naudoti atminties kortelę su kitomis telefono funkcijomis ir programomis, paaiškinta skyriuose, kuriuose pateikti tų funkcijų ir programų aprašymai.

Visas atminties kortelės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.

Su šiuo prietaisu naudokite tik suderinamas daugiaformačių failų kortelės (MMC). Kitos atminties kortelės, pavyzdžiui, „Secure Digital“ (SD) kortelės, netelpa į MMC kortelės lizdą ir nėra suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą atminties kortelę, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei nesuderinamoje kortelėje esančius duomenis.

Atminties kortelės formatavimas

Formatuojant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

Kai kurios atminties kortelės tiekiamos suženklintos, o kitas reikia ženklinti. Kad atminties kortelė veiktų sklandžiai, ją reikėtų ženklinti tik jūsų telefone „Nokia 6670“. Negarantuojama, kad suženklintus atminties kortelę kitoje operacinėje sistemoje bus įmanoma kreiptis į jos atmintį ir tinkamai ją naudoti.

- Pasirinkite **Funkcijos**→ *Format. atm. kort.*

Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**. Pasibaigus formatavimui, įrašykite atminties kortelės pavadinimą (ne ilgesnį nei 11 raidžių ar skaitmenų).

Informacijos kopijavimas atsargai ir jos atkūrimas

Norėdami atsargai išsaugoti telefono atmintyje esančius duomenis atminties kortelėje, pasirinkite **Funkcijos**→ *Atsrg. tel. atm. kop.* Norėdami atkurti telefono atmintyje buvusius duomenis iš atminties kortelės, pasirinkite **Funkcijos**→ *Atkurti iš kortelės.*

Galite sukurti tik vidinės telefono atminties atsarginę kopiją ir atkurti iš jos duomenis tik tame pačiame telefone.

Atminties kortelės užblokavimas

Norėdami slaptažodžiu apsaugoti savo atminties kortelę nuo neleistino naudojimo, pasirinkite **Funkcijos**→ *Nustatyti slaptažodį.*

Atminties kortelės funkcijos: *Atsrg. tel. atm. kop., Atkurti iš kortelės, Format. atm. kort., Atm. kort. pavadin., Nustatyti slaptažodį, Keisti slaptažodį, Pašalinti slaptažodį, Atblok. atm. kortelę, Atmint. informacija, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Pamatysite prašymą įvesti ir patvirtinti slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni rašmenys.

Slaptažodis saugomas telefone, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu telefonu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

Atminties kortelės atblokavimas

Jei į savo telefoną įdėsite kitą slaptažodžiu apsaugotą atminties kortelę, pamatysite prašymą įvesti kortelės slaptažodį. Norėdami atblokuoti kortelę:

- Pasirinkite **Funkcijos** → *Atblok. atm. kortelę*.

Kai ištrinate slaptažodį, atminties kortelė atblokuojama, ir ją bet kuriame telefone galima naudoti be slaptažodžio.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Galite patikrinti, kiek atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės, taip pat kiek atminties liko naujoms programoms.

- Pasirinkite **Funkcijos** → *Atmint. informacija*.

Telefono pritaikymas įvairioms situacijoms



Aplinka

Programoje „Aplinka“ galite susieti ir pritaikyti telefono tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Pasirinktą aplinką galite matyti ekrano viršuje, telefonui veikiant laukimo režimu. Kai naudojama aplinka „Įprastinė“, rodoma tik data.

Aplinkos keitimas

- 1 Pasirinkite **Meniu** → **Aplinka**. Atidaromas aplinkų sąrašas.
- 2 Aplinkų sąrašė pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** → **Įjungti**.



Greitas įjungimo būdas! Jei norite pakeisti aplinką, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite pažymėkite aplinką, kurią norite įjungti, ir paspauskite **Gerai**.

Aplinkų parametrų nustatymas

- 1 Norėdami nustatyti aplinkos parametrus, sąrašė suraskite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos** → **Konfigūruoti**. Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** → **Sukurti naują**. Atidaromas aplinkos parametrų sąrašas.
- 2 Pažymėkite parametą, kurį norite nustatyti, ir atidarykite galimų reikšmių sąrašą paspausdami .
- Norėdami iš sąrašo išsirinkti skambėjimo toną balso skambučiams, pasirinkite **Skambėjimo tonas**. Išjunkite garsą paspausdami bet kurį klavišą. Jei naudojate atminties kortelę, prie joje išsaugotų tonų pavadinimų rodoma piktograma .



Pasirinkite **Meniu** → **Aplinka**.



Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę programą „Aplinka“: **Įjungti**, **Konfigūruoti**, **Sukurti naują**, **Ištrinti aplinką**, **Parsisiūnčiami tonai**, **Paiškinimas**, **Uždaryti programą**.



Patarimas! Kai peržiūrite sąrašą ir trumpai stabtelite prie kiekvieno tono, galite paklausti jo prieš nuspėdami, kurį pasirinkti.

Skambėjimo tonai naudoja bendrąją atmintį. [Žr. „Bendroji atmintis“, 15 psl.](#) Taip pat skambėjimo tonus galite nustatyti atidarę „Adresų knygą“. [Žr. „Skambėjimo tono susiejimas su adresato kortele ar grupe“, 25 psl.](#)

- Jei pasirinksite *Skambėjimo būdas* ir *Garsėjantis*, telefonas skambės vis garsiau nuo pirmo iki nustatyto garso lygio.
- Pasirinkę *Skambėjimo garsas*, galite nustatyti skambėjimo ir pranešimų tonų garso stiprumą.
- Pasirinkę *Pranešimo tonas*, galite nustatyti pranešimų toną.
- Pasirinkę *Moment. pran. tonas*, galite nustatyti momentinių pranešimų toną.
- Pasirinkę *Vibracija*, galite nustatyti, kad telefonas vibruotų, pranešdamas apie skambutį arba gautą pranešimą.
- Pasirinkę *Klaviatūros tonai*, galite nustatyti klaviatūros tonų garso stiprumą.
- Jei norite, kad telefonas suskambėtų specialiu tonu, pavyzdžiui, kai išsikrauna baterija, pasirinkite *Įspėjamieji tonai*.
- Jei norite, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas iš pasirinktos adresatų grupės telefono, pasirinkite *Skambėj. pagal grup.* Jei jums skambins kas nors nepriklausantis pasirinktai grupei, telefonas neskambės. Galimos reikšmės: *Skambės visi* / (adresatų grupių sąrašas, jeigu jį sukūrėte). [Žr. „Adresatų grupių kūrimas“, 28 psl.](#)
- Pasirinkę *Užimtumas*, nustatykite *Galiu bendrauti*, *Užimta(s)* arba *Negaliu bendrauti*. [Žr. „Dalyvavimo parametrai“, 33 psl.](#)
- Pasirinkę *Asmeninis raštelis*, parašykite pranešimą, kurį matys kiti vartotojai. [Žr. „Dalyvavimo parametrai“, 33 psl.](#)
- Norėdami pervardyti aplinką, pasirinkite *Aplinkos pavadinimas*. Aplinkos „Įprastinė“ pervardyti negalima.



Temos



Pasirinkite **Meniu**→
Ekrano temos.

Pasirinkę kokią nors temą, galite pakeisti telefono ekrane rodomų elementų išvaizdą. Ekrano temoje gali būti tuščiame ekrane rodomas fono paveikslėlis, spalvų gama, ekrano

užsklanda ir programoje „Svarbūs“ naudojamas fono paveikslėlis. Jei norite, galite atskirai nustatyti kiekvieną ekrano temos elementą.

Ijungus programą **Ekrano temos**, atidaromas galimų temų sąrašas. Aktyvi tema pažymėta varnele. Norėdami pamatyti atminties kortelėje (jeigu naudojate) esančių temų sąrašą, paspauskite .

- Norėdami peržiūrėti temą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** → *Žvilgtelėti*. Ijunkite temą paspausdami . Atidarę pagrindinį programos vaizdą, galite įjungti temą neperžiūrėdami jos. Pasirinkite **Funkcijos** → *Taikyti*.




Patarimas! Parsisiųstas ekrano temas galite kopijuoti. Norėdami nukopijuoti ekrano temą iš atminties kortelės į telefono atmintį, pažymėkite norimą ekrano temą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Kopij. į telef. atmintį*. Norėdami nukopijuoti ekrano temą iš telefono atminties į atminties kortelę, pažymėkite norimą ekrano temą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Kopij. į atm. kortelę*.

Temų redagavimas

Temas galite patobulinti, sugrupuodami kitų temų elementus ir atvaizdus iš „Galerijos“.

- Pažymėkite temą, pasirinkite **Funkcijos** → *Redaguoti* ir pasirinkite toliau aprašytus parametrus.
 - Norėdami iš kurios nors temos arba iš „Galerijos“ pasirinkti atvaizdą, kuris bus naudojamas kaip fono paveikslėlis telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite *Fono paveikslėlis*.
 - Norėdami pakeisti ekrane naudojamą spalvų gamą, pasirinkite *Spalvų gama*.
 - Pasirinkę *Ekrano užsklanda*, nustatykite, kas turi būti rodoma ekrano užsklandos juostelėje — laikas, data ar tekstas, kurį patys parašėte. Ekrano užsklandos juostelės vieta ir fono spalva keičiasi kas minutę. Ekrano užsklanda taip pat keičiasi ir rodo naujų pranešimų ar praleistų skambučių skaičių. Galite nustatyti, kiek laiko turi praeiti, kad įsijungtų ekrano užsklanda. [Žr. „Telefono parametrai“, 70 psl.](#)

 **Funkcijos**, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos „Ekrano temos“ vaizdą: *Žvilgtelėti, Taikyti, Redaguoti, Kopij. į atm. kortelę, Kopij. į telef. atmintį, Parsis. ekr. temas, Paaiškinimas, Uždaryti programą*.



12 pav.

Pagrindinis programos „Ekrano temos“ vaizdas.

- Norėdami iš kurios nors temos arba iš „Galerijos“ pasirinkti atvaizdą, kuris bus naudojamas kaip fono paveikslėlis programoje „Svarbūs“, pasirinkite [Svarbūs atvaizdas](#).
- 2 Pažymėkite tai, ką norite taisyti, ir pasirinkite **Funkcijos**→ [Pakeisti](#).
 - 3 Norėdami pasirinkti pažymėtą reikšmę, pasirinkite **Funkcijos**→ [Rinktis](#). Taip pat galite peržiūrėti pasirinktą elementą. Pasirinkite **Funkcijos**→ [Žvilgtelėti](#). Turėkite galvoje, kad visų elementų peržiūrėti negalima.

Temų atkūrimas

Norėdami atkurti pasirinktos temos parametrų reikšmes, redaguodami temą pasirinkite **Funkcijos**→ [Atkurti prad. temą](#).

Kitos programos („Kiti“)



Piniginė

„Piniginėje“ galite patalpinti savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui, kreditinių ir debetinių kortelių numerius, adresus ir kitus naudingus duomenis, pavyzdžiui, vartotojo vardus ir slaptažodžius.

Jei naršydami atidarote tinklalapį su forma, į kurią reikia įrašyti, pavyzdžiui, kreditinės kortelės duomenis, reikalinga informacija bus paimta iš „Piniginės“ ir automatiškai įterpta į formos laukelius. „Piniginėje“ saugomi duomenys yra užšifruoti ir apsaugoti jūsų nustatyto „Piniginės“ kodu.

Kad galėtumėte lengviau pasinaudoti „Piniginės“ duomenimis, reikalingais kam nors pirkti per internetą, galite sugrupuoti juos į rinkinius.

Jei „Piniginės“ nenaudojate 5 minutes, ji užsidaro. Norėdami vėl naudotis „Piniginėje“ išsaugota informacija, įveskite „Piniginės“ kodą. Šį išsijungimo laiką galima pakeisti. [Žr. „Piniginės“ parametrą, 96 psl.](#)

„Piniginės“ kodo įvedimas

Kaskart, bandydami atidaryti „Piniginę“, pamatysite prašymą įvesti „Piniginės“ kodą.


Kai atidarote „Piniginę“ pirmą kartą, turite sukurti savo kreipties kodą.

- 1 Įveskite norimą kodą (4–10 raidžių ir skaitmenų) ir paspauskite **Gerai**.
- 2 Pamatysite prašymą dar kartą įvesti kodą. Įveskite tą patį kodą ir paspauskite **Gerai**.
Pasistenkite, kad niekas nesužinotų jūsų „Piniginės“ kodo.

Įveskite savo sukurtą kodą ir paspauskite **Gerai**.

↔ Pasirinkite **Meniu**→
Kiti→ **Naudoti piniginę**.

► Funkcijos,
kuriomis galima naudotis
atidarius pagrindinį
„Piniginės“ vaizdą:
*Atidaryti, Parametrai,
Paiškinimas ir Uždaryti
programą.*



13 pav.

Pagrindinis programos „Piniginė“ vaizdas.

Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą „Piniginės“ kodą, programa užsiblokuos penkioms minutėms. Jei dar keliskart įvesite neteisingus kodus, užblokovimo laikotarpis pailgės.

Jei pamiršite savo „Piniginės“ kodą, turėsite jį anuliuoti. Tada prarasite visą „Piniginėje“ išsaugotą informaciją. [Žr. „Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir „Piniginės“ kodo nustatymas“, 97 psl.](#)

Asmeninių kortelių informacijos išsaugojimas

- 1 Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją *Kortelės* ir paspauskite .
- 2 Sąrašą pasirinkite kortelės rūšį ir paspauskite .
 - *Mokėj. kortelės* – kredito ir debeto kortelės.
 - *Nuolaidų kortelės* – įvairių prekybos ir kitų paslaugų įstaigų pateiktos kortelės.
 - *Prieigos kortelės* – vartotojo vardai ir slaptažodžiai, naudojami prisijungiant prie įvairių paslaugų tinklų.
 - *Adresų kortelės* – pagrindinė namų/darbo informacija.
 - *Vart. inf. kortelės* – asmeninės nuostatos, reikalingos naudojantis įvairiomis tinklo paslaugomis.
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** → *Nauja kortelė*. Atidaroma tuščia forma.
- 4 Užpildykite laukelius ir paspauskite **Atlikta**.

Kortelės ar paslaugos teikėjas gali atsiųsti kortelės informaciją tiesiai į telefoną (jeigu jie teikia tokią paslaugą). Jums praneš, kuriai kategorijai priklauso kortelė. Kortelę galite išsaugoti arba ištrinti. Išsaugotą kortelę galite tik peržiūrėti arba pervardyti – jos turinio keisti negalite.

Galite atidaryti, redaguoti arba ištrinti kortelės laukelius. Pakeitimai išsaugomi uždarant kortelę.

Asmeninių įrašų kūrimas

Asmeniniuose įrašuose gali būti saugoma slapta informacija, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris. Asmeniniame įrašė esančius duomenis galite peržiūrėti naudodami naršyklę. Taip pat galite siųsti įrašą kaip pranešimą.

- Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją [Asmenin. įrašai](#) ir paspauskite .
- Pasirinkite [Funkcijos](#) → [Nauja kortelė](#). Atidaromas tuščias įrašas.
- Pradėkite rašyti paspausdami   –  . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite . Norėdami išsaugoti, paspauskite [Atlikta](#).

 **Funkcijos**, kuriomis galima naudotis peržiūrint arba taisant kortelės informaciją:
[Ištrinti](#), [Paiškinimas](#),
[Uždaryti programą](#).

„Piniginės“ rinkinio sukūrimas

Išsaugoję asmeninius duomenis, galite sugrupuoti juos į „Piniginės“ rinkinius. Naudodami „Piniginės“ rinkinius, galėsite lengviau perkelti įvairiose kortelėse ir kategorijose esančius duomenis į naršyklę.

- Atidarę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją [Pinig. rinkiniai](#) ir paspauskite .
- Pasirinkite [Funkcijos](#) → [Nauja kortelė](#). Atidaroma nauja „Piniginės“ rinkinio forma.
- Užpildykite laukelius (kaip nurodyta toliau) ir paspauskite [Atlikta](#).
Į kai kuriuos laukelius būtina įkelti duomenis iš „Piniginės“. Prieš kurdami „Piniginės“ rinkinį, turite išsaugoti duomenis atitinkamoje kategorijoje. Priešingu atveju negalėsite sukurti rinkinio.
 - [Rinkinio pavadinimas](#) – sugalvokite ir įveskite rinkinio pavadinimą.
 - [Mokėjimo kortelė](#) – pasirinkite kortelę iš kategorijos „Mokėjimo kortelės“.
 - [Nuolaidų kortelė](#) – pasirinkite kortelę iš kategorijos „Nuolaidų kortelės“.
 - [Prieigos kortelė](#) – pasirinkite kortelę iš kategorijos „Prieigos kortelės“.
 - [Prekių gavėjo adresas](#) – pasirinkite adresą iš kategorijos „Adresų kortelės“.
 - [Sąskaitos gavėjo adresas](#) – nenustačius kitaip, naudojamas prekių gavėjo adresas. Jei reikia kito adreso, paieškokite jo kategorijoje „Adresų kortelės“.

- *Vartotojo informacijos kortelė* — pasirinkite kortelę iš kategorijos „Vartotojo informacijos kortelės“.
- *Gauti el. kvitą* — pasirinkite adresą iš kategorijos „Adresų kortelės“.
- *Siųsti el. kvitą* — pasirinkite *Telefonu*, *El. paštu* arba *Tel. ir el. paštu*.
- *Siųsti RFID kodą* — nustatykite *Taip* arba *Ne*. Nuo šio parametro reikšmės priklauso, ar su „Piniginės“ rinkiniu bus siunčiamas jūsų telefono unikalus kodas (ateityje taikant bilietų tikrinimo pagal radijo dažnių atpažinimo lustus technologiją).

Informacijos įkėlimas iš „Piniginės“ į naršyklę

Kai naudojate mobiliojo interneto paslaugomis, suderintomis su „Piniginės“ paslaugomis, pildydami tinklalapyje pateiktą formą, galite automatiškai įterpti į ją duomenis iš savo „Piniginės“. Pavyzdžiui, nusiuntę savo mokėjimo kortelės duomenis, neturėsite kiekvieną kartą įvesti kortelės numerio ir galiojimo pabaigos datos (priklausomai nuo atidaryto tinklalapio ar svetainės turinio). Jei prisijungiant prie mobiliosios paslaugos serverio reikalingas vartotojo vardas ir slaptažodis, šiuos duomenis galite paimti iš „Piniginėje“ išsaugotos kreipties kortelės. [Žr. „Pirkimas“, 115 psl.](#)

Bilieto informacijos peržiūra

Į naršyklę galite gauti patvirtinimus apie internetu įsigytus bilietus. Gauti patvirtinimai patalpinami „Piniginėje“. Patvirtinimų peržiūra:

- 1 Atidaryę pagrindinį „Piniginės“ meniu, pasirinkite kategoriją *Bilietai* ir paspauskite .
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** → *Žiūrėti*.

„Piniginės“ parametrai

Pagrindiniame „Piniginės“ meniu pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai*:

- *Piniginės kodas* — nustatykite savo „Piniginės“ kodą. Turėsite įvesti dabartinį kodą, sukurti naują kodą ir dar kartą įvesti naują kodą.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis pasirinkus kategoriją „Bilietai“: *Žiūrėti, Ištrinti, Pervardyti, Žymėti, nežymėti, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

- **RFID kodas** – nustatykite telefono kodą, rušį ir siuntimo parametrus (ateityje taikant bilietų tikrinimo pagal radijo dažnių atpažinimo lustus technologiją).
- **Autom. uždarymas** – nustatykite trukmę iki automatinio „Piniginės“ išsijungimo (nuo 1 iki 60 minučių). Praėjus nustatytam laikui, „Piniginėje“ saugoma informacija galėsite pasinaudoti tik iš naujo įvedę „Piniginės“ kodą.

Pradinės „Piniginės“ būsenos atkūrimas ir „Piniginės“ kodo nustatymas

Norėdami atkurti pradinę „Piniginės“ būseną ir „Piniginės“ kodą:

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu surinkite *#7370925538#.
- 2 Įveskite telefono blokavimo kodą ir paspauskite **Gerai**. [Žr. „Saugumo“, 78 psl.](#)
- 3 Pamatysite prašymą patvirtinti, kad norite ištrinti duomenis. Paspauskite **Gerai**.

Atidarydami „Piniginę“, turėsite įvesti naują jos kodą. [Žr. „Piniginės“ kodo įvedimas“, 93 psl.](#)



Skaičiuoklė

- 1 Įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei padarote klaidą, paspauskite , kad ištrintumėte ją.
- 2 Pažymėkite aritmetinį veiksma ir pasirinkite jį paspausdami .
- 3 Parašykite antrą veiksmo skaičių.
- 4 Norėdami gauti rezultatą, pažymėkite  ir paspauskite .



Pastaba: „Skaičiuoklės“ tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų, ypač didelių skaičių dalybos veiksmuose.

- Norėdami įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite .
- Norėdami ištrinti ankstesnį rezultatą, palaikykite paspaudę .
- Jei norite peržiūrėti ankstesnius rezultatus ir kitą lapo dalį, naudokite klavišus  ir .

 Pasirinkite **Meniu**→
Kiti→ **Skaičiuoklė**.

 Skaičiuoklės funkcijos: *Pask. rezultatas, Atmintis, Išvalyti ekraną, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*



Keitiklis

Programoje „Keitiklis“ galite versti įvairių parametų (pavyzdžiui, *Ilgis*) vienas reikšmes kitomis (pavyzdžiui, *Jardai* į *Metrai*).

➡ Pasirinkite **Meniu** →
Kiti → **Keitiklis**.

„Keitiklio“
funkcijos: *Konvertavimo*
rūšis, *Valiutų kursai*
(netaikomi kitiems
vienetams), *Paaškinimas*,
Uždaryti programą.

Matavimo vienetų keitimas

Norėdami išreikšti vienas valiutas kitomis, turite nustatyti jų kursus. [Žr. „Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas“. 98 psl.](#)

- 1 Pažymėkite laukelį *Rūšis* ir atidarykite matų sąrašą paspausdami . Suraskite matą, kurį norite naudoti, ir paspauskite **Gerei**.
- 2 Pažymėkite pirmą laukelį *Vienetas* ir atidarykite galimų matavimo vienetų sąrašą paspausdami . Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką **žinote**, ir paspauskite **Gerei**.
- 3 Pažymėkite kitą laukelį *Vienetas* ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite **rasti**.
- 4 Pažymėkite pirmą laukelį *Kiekis* ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje *Kiekis* automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite . Paspausdami galite įterpti +, – (temperatūrai išreikšti) ir E (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).

išraiškos (keitimo) kryptis keičiama, kai parašote kokią nors skaičių antrame laukelyje *Kiekis*. Rezultatas tada rodomas pirmame laukelyje *Kiekis*.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Prieš atlikdami valiutų konvertavimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą (dažniausiai savo šalies valiutą) ir nustatyti keitimo kursus.

bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

- 1 Rinkdamiesi matą, pasirinkite **Valiuta**. Tada pasirinkite **Funkcijos**→ *Valiutų kursai*. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta yra pateikta pirma.
- 2 Jei norite pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite norimą valiutą (dažniausiai savo šalies valiutą) ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Nustat. baz. valiutą*.



Patarimas: kai pakeičiate bazinę valiutą, visi anksčiau nustatyti valiutų keitimo kursai anuliuojami (nustatomi 0). Tada turite nustatyti naujus kursus.

- 3 Nustatykite valiutų kursus, pažymėkite valiutą, įrašykite naują kursą, t. y. nurodykite, kiek valiutos vienetų priylgsta vienam pasirinktos bazinės valiutos vienetui.
- 4 Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita. [Žr. „Matavimo vienetų keitimas“, 98 psl.](#)



Užrašai

Užrašų nuorodas galite įkelti į katalogą „Svarbūs“. Užrašus taip pat galite siųsti į kitus prietaisus. Gaunamus paprasto teksto (TXT formato) failus galite išsaugoti „Užrašuose“.

- Norėdami rašyti, paspauskite – . Jei norite ištrinti raides, paspauskite . Norėdami išsaugoti, paspauskite **Atlikta**.



Pasirinkite **Meniu**→ **Kiti**→ **Užrašai**.



Laikrodis

Laikrodžio parametrų nustatymas

- Jei norite nustatyti laiką ar datą, atidarę „Laikrodį“ pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*.



Pasirinkite **Meniu**→ **Kiti**→ **Laikrodis**.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Nustatyti signalą*.

► Programos „Laikrodis“ funkcijos:
Nustatyti signalą, Iš naujo nust. sign., Išjungti signalą, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.

- Įrašykite skambėjimo laiką ir paspauskite **Gera!**. Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis .
- Jei norite išjungti žadintuvą, įjunkite programą „Laikrodis“ ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Išjungti signalą.*

Žadintuvo signalo išjungimas

- Norėdami, kad žadintuvas liautųsi skambėti, paspauskite **Išjungti**.
- Paspauskite **Kartoti**, kad signalas vėl skambėtų po penkių minučių. Tai galite padaryti ne daugiau kaip penkis kartus.

Jei vidinio žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai telefonas išjungtas, telefonas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Išjungti**, ekrane pasirodys klausimas, ar skambučių priėmimui norite įjungti telefoną. Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti telefoną, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsilipti į skambučius. Nespauskite **Taip**, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Signalų tono pasirinkimas

- Norėdami pasirinkti signalo toną, pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*.
- Pažymėkite **Žadintuvo tonas** ir paspauskite .
- Kai peržiūrėte tonų sąrašą ir trumpai sustojate prie kiekvieno tono, galite paklausti jo prieš nuspręsdami, kurį pasirinkti. Norėdami pasirinkti pažymėtą toną, paspauskite **Pasirinkti**.



Diktofonas

↔ Pasirinkite **Meniu**→
Kiti→ **Diktofonas**.

Diktofonu galite įrašyti pokalbius telefonu ir balso atmintines. Jei įrašote pokalbį telefonu, abu pašnekovai įrašymo metu kas penkias sekundes girdės pyptelėjimą.

Įrašyti failai yra patalpinami „Galerijoje“. [Žr. „Galerija“, 45 psl.](#)

- Pasirinkite **Funkcijos**→ *Naujas garso įrašas*, pažymėkite norimą funkciją ir pasirinkite ją, paspausdami . Garso failo valdymas:  – įrašymas,  – pertrauka,  – sustabdymas,  – praleidimas pirmyn,  – praleidimas atgal,  – atkūrimas.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.



Pokalbiai (tinklo paslauga)

Naudodamiesi paslauga „Pokalbiai“, galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių diskusijų forumų (pokalbių grupių). Užsisakę pokalbių paslaugą, galite prisijungti prie paslaugų teikėjo pokalbių serverio. Žr. 14 pav., 102 psl.

Apie galimybę naudotis pokalbių paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Programos „Pokalbiai“ parengimas

Norėdami naudotis pokalbių paslauga, turite išsaugoti šios paslaugos parametrus. Parametrus galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo šią paslaugą. Žr. „Specialiųjų („smart“) pranešimų priėmimas“, 56 psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai“, 107 psl.


Prisijungimas prie pokalbių serverio

- 1 Norėdami prisijungti prie pokalbių serverio, pasirinkite **Meniu**→ **Mom. pranešimai**. Jei norite galite pakeisti (pasirinkti kitą) pokalbių serverį. Žr. „Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai“, 107 psl.

► „Diktofono“ funkcijos: *Naujas garso įrašas, Ištrinti, Pervard. gars. įrašą, Siųsti, Atidaryti Galeriją, Parametrai, Įtraukti į Svarbius, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

➡ Pasirinkite **Meniu**→ **Kiti**→ **Mom. pranešimai**.

► Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį programos „Pokalbiai“ vaizdą: *Atidaryti, Įsiregistruoti, Išsiregistruoti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*



14 pav.

Pagrindinis programos „Pokalbiai“ vaizdas.



15 pav.

Pokalbių grupių vaizdas.

- Užmezgę ryšį su serveriu, įveskite savo specialųjį pokalbių paslaugos vartotojo adresą bei slaptažodį ir paspauskite  arba **Atšaukti** (jei norite likti atsijungę). Kai esate atjungę telefoną nuo pokalbių serverio, negalite nei siųsti, nei priimti pranešimų. Norėdami įsiregistruoti vėliau, pasirinkite **Funkcijos** → **Įsiregistruoti**. Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.

Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos** → **Išsiregistruoti**.

Pokalbių parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** → **Parametrai** → **MP parametrai**.

- Norėdami nustatyti slappyvardį (iki 10 rašmenų), pasirinkite **Naudoti slappyvardį** ir **Taip**.
- Jei nenorite, kad kiti matytų, kai įsijungiate (galite bendrauti), pasirinkite **MP dalyvavimas** ir **Ne**.
- Pasirinkę **Priimti pranešimus iš**, nustatykite **Visų, Iš MP adresatų** arba **Nėra**.
- Pasirinkę **Priimti kvietimus iš**, nustatykite **Visų, Iš MP adresatų** arba **Nėra**.
- Pasirinkite **Žinučių sparta** ir nustatykite spartą, kuria pateikiami nauji pranešimai.
- Norėdami pasirinkti, kaip turi būti atnaujinama informacija apie jūsų sąraše esančių adresatų įsijungimą (galimybę bendrauti), pasirinkite **Užimtumo atnaujinim.** Pasirinkite **Automatinis** arba **Rankinis**.
- Pasirinkę **Atnaujinti užimtumą**, nustatykite **Visų adresatų** arba **Pasir. adresatų**.

Tapimas pokalbių grupės nariu ir išėjimas iš grupės

Pasirinkite vaizdą **MP grupės**. Rodomas sąrašas pokalbių grupių, kurias išsaugojote arba kurių narys esate. Žr. 15 pav., 102 psl. Grupių piktogramų reikšmės:

-  – grupė, kurią sukūrėte arba kurios narys esate.
-  – grupė, kurią sukūrėte, tačiau nesate jos narys.
-  – grupė, kurią išsaugojote arba kurios narys esate.

-  – grupė, kurią išsaugojo, tačiau nesate jos narys.
-  – grupė, kurios narys esate, tačiau neišsaugojo tos grupės.

Norėdami tapti grupės nariu, sąraše pažymėkite norimą grupę ir paspauskite . Jeigu grupės, kurios nariu norite tapti, sąraše nėra, tačiau žinote jos specialųjį adresą, pasirinkite **Funkcijos** → *Jungtis į grupę*. Įrašykite specialųjį grupės adresą ir paspauskite .

Galite pažymėti grupę, paspausti **Funkcijos** → *MP grupė* ir pasirinkti *Išsaugoti grupę*, *Ištrinti, Žiūrėti narius* (norėdami patikrinti, kas šiuo metu yra grupėje), *MP informacija* (norėdami patikrinti specialųjį grupės adresą, temą, narius, redagavimo teises, taip pat ar leidžiama grupės nariams siųsti asmeninius pranešimus) bei *MP grupės parametrai* (norėdami peržiūrėti ir nustatyti pokalbių grupės parametrus). [Žr. „Pokalbių grupės parametru nustatymas“, 106 psl.](#)

Norėdami išeiti iš pokalbių grupės, pasirinkite **Funkcijos** → *Išeiti iš MP grupės*.

Pokalbių grupių ir vartotojų paieška

Atidarę vaizdą **MP grupės**, galite pasirinkti **Funkcijos** → *Ieškoti* → *Grupių* arba *Dalyvių*.

- Galite ieškoti **Grupių** pagal *Grupės pavadinimą*, *Temą* arba *Narius* (specialiuosius paslaugos vartotojų adresus). Suradę kokias nors grupes, galite pasirinkti *Nauja paieška*, *Tapti nariu(-e)* ir *Išsaugoti grupę*.
- Galite ieškoti **Dalyvių** pagal *Dalyvio vardą*, *Vartotojo adresą*, *Telefono numerį* arba *El. pašto adresą*. Suradę kokius nors vartotojus, galite pasirinkti *Nauja paieška*, *Atidaryti diskusiją*, *Į MP adresatus* (jei norite išsaugoti adresatą), *Siųsti kvietimą* arba *Į užblokuotuosius* (jei norite užblokuoti arba atblokuoti pasirinkto adresato pranešimus).

Kai ekrane rodomi paieškos rezultatai, galite pasirinkti **Funkcijos** → *Nauja paieška*, *Daugiaus rezultatus* arba *Ankstesni rezultatai* (norėdami pamatyti ankstesnės paieškos rezultatus).

 **Funkcijos**, kuriomis galite naudotis atidarę pokalbių grupių vaizdą: *Atidaryti, Jungtis į grupę, Kurti naują grupę, Išeiti iš MP grupės, MP grupė, Ieškoti, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą*.

Bendraudami galite naudotis šiomis funkcijomis: *Siųsti, Siųsti asmen. žinutę, Atsakyti, Siųsti kvietimą, Išėiti iš MP grupės, Išsaugoti grupę, Įrašyti pokalbį, Baigti įrašymą, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*



16 pav.

Diskusijų vaizdas.

Bendravimas pokalbių grupėje

Tapęs grupės nariu, iš grupės narių galite gauti bei jiems siųsti savo pranešimus.

- Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį ir paspauskite .
 - Norėdami nusiųsti pranešimą kuriam nors grupės nariui asmeniškai (jei tai leidžiama daryti grupėje), pasirinkite **Funkcijos** → *Siųsti asmen. žinutę*, pasirinkite gavėją, parašykite pranešimą ir paspauskite .
- Norėdami atsakyti į jums asmeniškai atsiųstą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** → *Atsakyti*.

Norėdami pakviesti prie pokalbių paslaugos serverio prisijungusius adresatus tapti grupės nariais (jei leidžiama tai daryti grupėje), pasirinkite **Funkcijos** → *Siųsti kvietimą*, pasirinkite adresatus, kuriuos norite pakviesti, parašykite kvietimą ir paspauskite **Atlikta**.

Pranešimų įrašymas

Norėdami įrašyti pokalbių grupėje viešai platinamus pranešimus arba asmeninį pokalbį, pasirinkite **Funkcijos** → *Įrašyti pokalbį*. Parašykite pranešimo failo pavadinimą ir paspauskite . Norėdami baigti įrašymą, pasirinkite **Funkcijos** → *Baigti įrašymą*.

Įrašyti pranešimų failai išsaugomi programoje „Užrašai“. [Žr. „Užrašai“, 99 psl.](#)

Pranešimų blokavimas

Jei nenorite gauti pranešimų iš kurių nors pokalbių paslaugos vartotojų, pasirinkite **Funkcijos** → *Blokavimo funkcijos* ir kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.

- Norėdami užblokuoti pranešimus iš pasirinkto vartotojo, pasirinkite *Užblokuotuosius*.
- Galite pasirinkti *Įtr. į sqr. rank. būdu*. Tada įrašykite specialųjį vartotojo adresą ir paspauskite .
- Norėdami patikrinti, kurių vartotojų pranešimai yra užblokuoti, pasirinkite *Žr. Užblokuotuosius*.
- Norėdami atblokuoti kurį nors vartotoją, pasirinkite *Atblokuoti*, vartotoją, kurį norite išbraukti iš užblokuotųjų vartotojų sąrašo, ir paspauskite .

Asmeninių diskusijų užmezgimas ir peržiūra

Norėdami pamatyti sąrašą vartotojų, su kuriais užmezgėte diskusijas, pasirinkite vaizdą **Diskusijos**. Žr. 16 pav., 104 psl.

Norėdami užmegzti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** → *Nauja diskusija* ir pasirinkite kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.

- Norėdami pamatyti sąrašą išsaugotų adresatų, kurie yra įsijungę (gali bendrauti), pasirinkite *Rinktis gavėją*. Pažymėkite adresatą ir paspauskite .
- Galite pasirinkti *Įvesti vart. adresą*. Tada įrašykite specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir paspauskite . Paslaugos teikėjas suteikia paslaugos vartotojo adresą visiems, kas užsisako paslaugą.

Norėdami stebėti aktyvią diskusiją, pažymėkite vartotoją ir paspauskite . Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir paspauskite . Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, paspauskite **Atgal**.

Norėdami baigti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** → *Baigti diskusiją*.

Aktyvios diskusijos automatiškai uždamos, kai uždarete programą „Pokalbiai“.

Norėdami išsaugoti vartotoją savo pokalbių adresatų sąrašė, pažymėkite vartotoją ir pasirinkite **Funkcijos** → *Į MP adresatus*.

Jei norite, kad, gavus pranešimą, jo siuntėjui būtų išsiųstas automatinis atsakymas, pasirinkite **Funkcijos** → *Įjungti autoatsak.* Parašykite tekstą, kuris bus siunčiamas automatiškai, ir paspauskite **Atlikta**.

Pokalbių adresatai

Norėdami pamatyti sąrašą išsaugotų pokalbių adresatų, pasirinkite vaizdą **MP adresatai**. Prie įsijungusių (galinčių bendrauti) adresatų rodoma piktograma , o prie neįsijungusių (negalinčių bendrauti) – .

 **Funkcijos**, kuriomis galite naudotis atidarę diskusijų vaizdą: *Siųsti, Į MP adresatus, Persiųsti, Įrašyti pokalbį, Baigti įrašymą, Blokavimo funkcijos, Baigti diskusiją, Paaikškinimas, Uždaryti programą*.

Šalia vartotojo rodoma **piktograma**  reiškia, kad gavote naują pranešimą iš to vartotojo.

Norėdami įrašyti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos**→ *Nauj. MP adresatas*. Užpildykite laukelius *Vardas*, *Vartotojo adresas* ir paspauskite **Atlikta**.

Norėdami peržiūrėti adresato informaciją, pažymėkite norimą adresatą ir paspauskite . Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite norimą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- Norėdami taisyti adresato informaciją, pasirinkite *Redaguoti*.
- Norėdami pradėti naują ar tęsti aktyvią diskusiją su adresatu, pasirinkite *Atidaryti diskusiją*.
- Norėdami žinoti, kada pokalbių adresatas įsijungia ar išsijungia, pasirinkite *Įjungti sekimą*.
- Norėdami patikrinti, kurių grupių narys yra pasirinktas pokalbių adresatas, pasirinkite *Priklauso grupėms*.
- Norėdami atnaujinti adresatų užimtumo informaciją, pasirinkite *Atnaujinti užimtumą*. Ši funkcija nerodoma, jei atidarę meniu **MP parametrai** pasirinkote funkcijos *Užimtumo atnaujinim*. reikšmę *Automatinis*.

Pokalbių grupės parametrų nustatymas

Pokalbių grupės parametrus galite nustatyti tik tada, kai patys sukūrėte grupę arba jums parametrų nustatymo teisę suteikė grupės kūrėjas. Pasirinkite vaizdą **MP grupės**, pažymėkite norimą grupę ir pasirinkite **Funkcijos**→ *MP grupė*→ *MP grupės parametrai*. Žr. „Naujos pokalbių grupės sukūrimas“, 106 psl.

Naujos pokalbių grupės sukūrimas

Pasirinkite vaizdą **MP grupės** ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Kurti naują grupę*. Nustatykite toliau išvardytus grupės parametrus.

- *Grupės pavadinimas*, *Grupės tema*, *Sveikinimas* — juos pamatys grupės nariais tapę dalyviai.
- *Grupės dydis* — didžiausias leistinas grupės narių skaičius.

- *Leisti paiešką* — nuo šio parametro priklauso, ar kiti vartotojai, pasirinkę paieškos funkciją, gali rasti šią pokalbių grupę.
- *Redagavimo teisės* — pažymėkite pokalbių grupės narius, kuriems norite suteikti parametrų nustatymo teises ir leidimą kviesti adresatus tapti grupės nariais.
- *Grupės nariai*. Žr. „Prisijungimo prie pokalbių grupės apribojimas“, 107 psl.
- *Atribot* — rodomas atribotų vartotojų sąrašas.
- *Leisti asmen. žinutes* — galite leisti arba neleisti grupės nariams siųsti asmeninius pranešimus.
- *Grupės adresas* sukuriamas automatiškai ir jo pakeisti negalima.

Prisijungimo prie pokalbių grupės apribojimas

Uždarydami pokalbių grupę galite sukurti sudarydami sąrašą **Grupės nariai**. Prie grupės gali prisijungti tik į sąrašą įtraukti vartotojai. Pasirinkite vaizdą **MP grupės**, pažymėkite grupę ir pasirinkite **Funkcijos** → *MP grupė* → *MP grupės parametrai* → *Grupės nariai* → *Tik išrinktieji*.

- Norėdami įtraukti vartotoją į sąrašą, pasirinkite *Priskirti* ir *MP adresatas* arba *Jveskite vart. adresą*.
- Norėdami išbraukti vartotoją iš sąrašo, pažymėkite vartotoją ir pasirinkite *Pašalinti*.
- Norėdami ištrinti sąrašą ir vėl leisti visiems pokalbių paslaugos vartotojams tapti grupės nariais, pasirinkite *Pašalinti visus*.

Paslaugų „Pokalbiai“ ir „Dalyvavimas“ serveriai

Pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai* → *Server. param.*. Parametrus galite gauti specialiuoju pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo pokalbių paslaugą.

- Norėdami prisijungti prie kito pokalbių ar dalyvavimo informacijos paslaugų serverio, pasirinkite *Numatyta serveris*.
- Norėdami pakeisti įsiregistravimo dalyvavimo informacijos paslaugai būdą, pasirinkite *Įregistravimo būdas*, *Automatinis*, *Aut. namų tinklė* arba *Automatinis*.
- Norėdami pakeisti įsiregistravimo pokalbių paslaugai būdą, pasirinkite *Įregistravimo būdas*, *Automatinis* arba *Automatinis*.

 Pokalbių adresatų sąrašo funkcijos: *Atidaryti*, *Atidaryti diskusiją*, *Ijungti sekimą*, *Priklauso grupėms*, *Nauji MP adresatai*, *Redaguoti*, *Ištrinti*, *Atnaujinti užimtumą*, *Blokavimo funkcijos*, *leškoti*, *Parametrai*, *Paaiškinimas*, *Uždaryti programą*.



➡ Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite **Svarbūs** arba pasirinkite **Meniu**→ **Kiti**→ **Svarbūs**.

► Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę pagrindinį programos „Svarbūs“ vaizdą: *Atidaryti, Red. nuorodos pav., Perkelti, Srašas | Tinklelis, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

- Norėdami nustatyti naujo serverio parametrus, pasirinkite **Funkcijos**→ *Naujas serveris*. Nustatykite arba pasirinkite šiuos parametrus: *Server. pavadinimas* ir *Naud. kreipt. taškas* (reikalingi norint prisijungti prie serverio), *Interneto adresas* (pokalbių serverio), jūsų *Vartotojo adresas* ir įsiregistravimo *Slaptažodis*. Žr. „Ryšio parametrai“, 73 psl. Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir slaptažodį jums turi pranešti paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą. Jei nežinote savo specialiojo vartotojo adreso ar slaptažodžio, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Svarbūs

Kataloge (programoje) „Svarbūs“ galite patalpinti nuorodas, kurias pasirinkus, atidaromos svarbios nuotraukos, vaizdo įrašai, užrašai, „Diktofonu“ įrašyti garso įrašai, naršyklės žymos ir išsaugoti tinklalapiai.

Numatytosios nuorodos:  – atidaro rašyklę „Užrašai“,  – atidaro „Kalendorių“ su šiandienine diena,  – atidaro katalogą „Pranešimai“/„Priėmimo dėžutė“.

Naujos nuorodos

Kataloge galima sukurti tik telefono gamintojo įdiegtų programų ir funkcijų nuorodas. Ši funkcija veikia ne visose programose.

- Atidarykite programą ir pažymėkite failą (ar ką kita), kurio nuorodą norite įtraukti į katalogą „Svarbūs“.
- Pasirinkite **Funkcijos**→ *Įtraukti į Svarbius* ir paspauskite **Gerei**.



Greitas nuorodos atnaujinimo būdas! Nuoroda kataloge „Svarbūs“ automatiškai atnaujinama, kai perkeliate atitinkamą failą (ar ką kita), pavyzdžiui, iš vieno katalogo į kitą.

Nuorodų naudojimas:

- Jei norite atidaryti nuorodą, pažymėkite jos piktogramą ir paspauskite . Failas atidaromas atitinkamoje programoje.

- **Jei norite ištrinti nuorodą**, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Ištrinti nuorodą*. Nuorodos ištrynimasis neturi jokios įtakos failui, kuris buvo atidaromas pasirenkant tą nuorodą. Numatytyjų nuorodų negalima ištrinti.
- **Norėdami pervardyti nuorodą**, pasirinkite **Funkcijos**→ *Red. nuorodos pav.* Parašykite naują pavadinimą. Šiuo veiksmu pakeičiama tik nuoroda, o ne failas ar kas nors kita, kas buvo atidaroma pasirinkus tą nuorodą.

Paslaugos ir programos



Žiniatinklis (mobilioji naršyklė)



Pasirinkite

Meniu → **Žiniatinklis**

arba palaikykite paspaudę



telefonui veikiant
laukimo režimu.

Įvairūs paslaugų teikėjai turi tinklalapius, kurie yra specialiai skirti mobiliems telefonams. Šiuose tinklalapiuose teikiamos įvairios paslaugos ir informacija: naujienos, orų prognozės, bankų operacijos, kelionių informacija, pramogos ir žaidimai. Naudodami mobiliąją naršyklę, galite peržiūrėti šių paslaugų WAP tinklalapius, parašytus WML kalba, XHTML tinklalapius, parašytus XHTML kalba, arba abiem kalbomis parašytus tinklalapius. Jeigu dar nė karto savo telefonu nebuvote užmezgę WAP ryšio, prieš bandydami užmegzti ryšį veikiausiai turėsite prašyti paslaugos teikėjo pagalbos arba apsilankyti svetainėje www.nokia.com/phonesettings.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** → **Naršymo funkcijos** → **Valyti laikin. atmintį**.

Apie galimybę naudotis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Pagrindinės naudojimosi instrukcijos

- Išsaugokite parametrus, kurių reikia norint naudotis naršyklės paslauga. [Žr. „Telefono parengimas naršyklės paslaugoms“, 111 psl.](#)
- Užmegzkite ryšį su paslaugos serveriu. [Žr. „Ryšio užmezgimas“, 111 psl.](#)
- Pradėkite tinklalapių peržiūrą. [Žr. „Naršymas“, 113 psl.](#)

- Baikite ryšį su paslaugos serveriu. [Žr. „Ryšio užbaigimas“, 116 psl.](#)

Telefono parengimas naršyklės paslaugoms

Parametrų priėmimas specialiuoju pranešimu

Paslaugos parametrus galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. [Žr. „Specialiųjų \(„smart“\) pranešimų priėmimas“, 56 psl.](#) Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Rankinis parametrų nustatymas


Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- 1 Pasirinkite *Parametr.*→ *Ryšio*→ *Kreipties taškai* ir nustatykite kreipties taško parametrus. [Žr. „Ryšio parametrai“, 73 psl.](#)
- 2 Pasirinkite *Žiniatinklis*→ *Funkcijos*→ *Žymų tvarkytuvė*→ *Priskirti žymą*. Parašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam kreipties taškui priskirto tinklalapio adresą.

Ryšio užmezgimas

Įrašę visus reikalingus ryšio parametrus, galite atidaryti tinklalapius.

Tinklalapius galima atidaryti trimis būdais:

- pasirinkite savo paslaugos teikėjo interneto svetainę (),
- žymų vaizde pasirinkite žymą,
- pradėkite rašyti paslaugos adresą, spausdami . Ekraną apačioje esantis laukelis „Į tinklalapį“ automatiškai įjungiamas, adresą galite rašyti jame.

Kai pasirenkate tinklalapį ar parašote adresą, pradėkite krauti tinklalapį paspausdami .

Programos „Žymos“ funkcijos (kai pasirinkta žyma ar katalogas): *Atidaryti, Parsisiųsti, Atgal į tinklalapį, Žymų tvarkytuvė, Žymėti, nežymėti, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Siųsti, Ieškoti žymos, Informacija, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

Žymų peržiūra

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymų vaizde galite matyti žymas, susietas su įvairiais tinklalapiais. Žymų piktogramos:



— su kreipties tašku susietas pradinis tinklalapis. Jei naršymui naudojate kitą naršyklės kreipties tašką, pradinis tinklalapis atitinkamai pakeičiamas.



— vėliausiai aplankytas tinklalapis. Kai telefonas atjungiamas nuo paslaugos, paskutinio aplankyto tinklalapio adresas saugomas atmintyje, kol kitą kartą užmezgę ryšį neaplinkote kito tinklalapio.

Kai peržiūrite žymas, galite matyti paryškintos žymos adresą laukelyje „Į tinklalapį“, ekrano apačioje.



— pavadinimo žyma.


Naujų žymų sukūrimas rankiniu būdu

- 1 Žymų vaizde pasirinkite **Funkcijos** → *Žymų tvarkytuvė* → *Priskirti žymą*.
- 2 Pradėkite pildyti laukelius. Tik adresą nurodyti yra privaloma. Su žyma susiejamas numatytasis kreipties taškas, jei nepasirenkamas joks kitas. Jei norite įvesti specialiuosius ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite .
- 3 Pasirinkite **Funkcijos** → *Išsaugoti*, norėdami išsaugoti žymą.

Naršymas

Tinklalapyje naujos nuorodos pabraukiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie tuo pačiu yra ir nuorodos, rodomi su mėlynu rėmeliu.

Naršant naudojami klavišai ir komandos


- Norėdami atidaryti nuorodą, paspauskite .
- Tinklalapio vaizdą galite stumdyti slinkties klavišu.
- Raidės ir skaičius į laukelius galite rašyti klavišais  – . Jei norite įvesti specialiuosius ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite . Jei norite ištrinti teksto, paspauskite .
- Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, paspauskite **Atgal**. Jei funkcijos **Atgal** nėra, atidarykite chronologine tvarka surūšiuotą naršymo seanso metu aplankytų tinklalapių sąrašą, pasirinkdami **Funkcijos**→ **Naršymo funkcijos**→ **Istorija**. Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiamas naršymo seansas.
- Langelius ir kitus elementus galite žymėti paspausdami .
- Norėdami iš serverio priimti naujausią informaciją, pasirinkite **Funkcijos**→ **Naršymo funkcijos**→ **Atnaujinti**.
- Norėdami atidaryti rodomo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos**→ **Paslaugos funkcijos**.
- Norėdami baigti ryšį su naršyklės paslaugos serveriu ir baigti tinklalapių peržiūrą, palaikykite paspaudę .

Žymų išsaugojimas

- Jei norite naršydami išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos**→ **Išsaugoti kaip žymą**.
- Jei norite išsaugoti specialiuoju pranešimu gautą žymą, atidarykite pranešimą, esantį programos „Pranešimai“ kataloge „Priėmimo dėžutė“, ir pasirinkite **Funkcijos**→ **Išsaugoti žymų sąr.** [Žr. „Specialiųjų \(„smart“\) pranešimų priėmimas“, 56 psl.](#)

 Naršymo funkcijos: *Atidaryti, Paslaugos funkcijos, Žymos, Išsaugoti kaip žymą, Žiūrėti atvaizdą, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Siųsti žymą, Ieškoti, Informacija, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*

 Funkcijos, kuriomis galite naudotis atidarę vaizdą „Išsaugoti tinklalapiai“: *Atidaryti, Atgal į tinklalapį, Atnaujinti, Išsaug. tinklalapiai, Žymėti, nežymėti, Naršymo funkcijos, Aukšt. lyg. funkcijos, Informacija, Parametrai, Paaiškinimas, Uždaryti programą.*



17 pav.
Išsaugotų tinklalapių
vaizdas.

Išsaugotų tinklalapių peržiūra

Jei dažnai peržiūrite tinklalapius, kuriuose informacija keičiasi retai, galite išsaugoti ir peržiūrėti tuos tinklalapius atsijungę nuo paslaugos serverio.

- Jei norite naršydami išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** → *Aukšt. lyg. funkcijos* → *Išsaugoti tinklalapį*.
Išsaugotus tinklalapius žymi ši piktograma:
 – išsaugotas tinklalapis.
Išsaugotų tinklalapių vaizde galite sukurti katalogus, į kuriuos galite patalpinti išsaugotus tinklalapius. Žr. 17 pav., 114 psl.
Katalogus žymi ši piktograma:
 – katalogas, kuriame yra išsaugoti tinklalapiai.
- Norėdami atidaryti vaizdą „Išsaugoti tinklalapiai“, paspauskite , kai atidarytas žymų vaizdas. Išsaugotų tinklalapių vaizde galite atidaryti išsaugotą tinklalapį paspausdami .

Jei norite užmegzti ryšį su naršyklės paslaugos serveriu ir vėl įkrauti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** → *Naršymo funkcijos* → *Atnaujinti*.

Kai iš naujo įkraunate tinklalapį, ryšys tarp telefono ir serverio neišjungiamas.

Parsisiuntimas

Per mobiliojo telefono naršyklę galite parsisiųsti įvairių dalykų: skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus simbolių, programinės įrangos ir vaizdo įrašų. Šie dalykai gali būti nemokami arba mokami.

Kai parsisiunčiate failą, jį apdoroja atitinkama telefono programa. Pavyzdžiui, parsisiųsta nuotrauka išsaugoma kataloge „Galerija“.



Svarbu žinoti: programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Norėdami ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos**→ *Naršymo funkcijos*→ *Valyti laikin. atmintį*.

Pirkimas

Failo parsisiuntimas:

- 1 Pažymėkite nuorodą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Atidaryti*.
- 2 Pasirinkite atitinkamą pirkimo funkciją, pavyzdžiui, „Pirkti“.

Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją.

Jeigu tinklalapyje pateikta medžiaga tinka jūsų telefonui, galite ją įsigyti, naudodami „Piniginėje“ išsaugotą informaciją:


- 1 Pasirinkite *Atidaryti Piniginę*. Pamatysite prašymą įvesti „Piniginės“ kodą.
Žr. „Piniginės“ kodo įvedimas, 93 psl.
- 2 „Piniginėje“ pasirinkite atitinkamą kortelės kategoriją.
- 3 Pasirinkite *Užpildyti*. Pasirinkta „Piniginės“ informacija bus įkelta į tinklalapyje pateiktą formą.

Jeigu „Piniginėje“ nėra visos pirkimui įforminti reikalingos informacijos, pamatysite prašymą įvesti reikiamą informaciją rankiniu būdu.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Failo patikrinimas prieš parsisiunčiant

Prieš parsisiųsdami failą, galite peržiūrėti jo informaciją. Gali būti pateikta kaina, trumpas aprašas ir failo dydis. Žr. 18 pav., 116 psl.



18 pav.

Failo informacijos
pavyzdys.

- Pažymėkite nuorodą ir pasirinkite **Funkcijos** → *Atidaryti*. Telefono ekrane rodoma failo informacija.
- Jei norite parsisiųsti failą, paspauskite *Priimti*. Jei nebetenorite parsisiųsti failo, paspauskite *Atšaukti*.

Ryšio užbaigimas

- Pasirinkite **Funkcijos** → *Aukšt. lyg. funkcijos* → *Baigti ryšį* arba
- Palaikykite paspaudę , jei norite baigti naršyti ir grįžti į laukimo režimą.

Naršyklės parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** → *Parametrai* ir toliau išvardytus parametrus.

- Numat. kreipt. taškas* – jei norite pakeisti numatytąjį kreipties tašką, atidarykite galimų kreipties taškų sąrašą, paspausdami . Paryškinamas dabartinis numatytasis kreipties taškas. *Žr. „Ryšio parametrai“, 73 psl.*
- Rodyti atvaizdus* – pasirinkite, ar norite peržiūrėti įvairius grafinius elementus (paveikslėlius), kai naršote. Jei pasirinksite *Ne*, grafinius elementus galėsite įkrauti vėliau, pasirinkdami **Funkcijos** → *Rodyti atvaizdus*
- Šrifto dydis* – naršyklėje galite pasirinkti penkis šrifto dydžius: *Mažas*, *Mažesnis*, *Vidutinis*, *Didesnis*, *Didelis*.
- Numatyt. kodavimas* – kad tinklalapiuose naudojami rašmenys naršyklėje būtų vaizduojami teisingai, pasirinkite atitinkamą kalbų grupę.
- Automatinės žymos* – įjungti arba išjungti (*Taip* arba *Ne*) automatinio adresų užbaigimo funkciją programoje *Žymos*. Norėdami paslėpti kataloge *Žymos* esantį katalogą *Automatin. žymos*, pasirinkite *Nerodyti katalogo*.
- Per visą ekraną* – jei norite, kad tinklalapiai būtų rodomi per visą ekraną, pasirinkite *Per visą ekraną*.
- Atvaizdavimas* – pasirinkite *Pagal kokybę*, jei norite matyti kokybiškesnius atvaizdus (tačiau teks aukoti tinklalapių įkrovimo spartą), arba *Pagal greitį*, jei norite, kad tinklalapiai būtų įkraunami sparčiau (tačiau teks aukoti atvaizdų kokybę).

- *Slapukai* – *Leidžiami / Draudžiami*. Galite nustatyti, kad slapukai (informacija, kurią medžiagos tiekėjai naudoja vartotojams ir nuostatomis, susijusioms su jų dažnai naudojama medžiaga, atpažinti) būtų priimami arba nepriimami.
- *Persp. apie saugumą* – pasirinkite, ar norite matyti perspėjimus apie saugumą.
- *Tvirtinti DTMF siunt.* – *Visada / Tik pirmą kartą*. Pasirinkite, ar reikalingas jūsų patvirtinimas prieš siunčiant DTMF tonus balso ryšio metu. [Žr. „Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos“, 19 psl.](#) Pavyzdžiui, galite skambinti (užmegzti balso ryšį), kai peržiūrėte tinklalapį, siųsti DTMF tonus, kai yra aktyvus balso ryšys, išsaugoti tinklalapyje esantį vardą ir telefono numerį „Adresų knygoje“.
- *Naudoti piniginę* – pasirinkite *Įjungtas*, jei norite, kad atidarius suderinamą tinklalapį, „Piniginė“ atsidarytų automatiškai.



Programų tvarkytuvė

Naudodami programą „Programų tvarkytuvė“, galite įdiegti naujas suderinamas „Symbian“ operacinės sistemos programas (SIS failus) ir „Java™“ programas (mobiliąsias „Java“ programėles ar jų paketus). Taip pat galite atnaujinti ir išdiegti programas iš telefono bei peržiūrėti įdiegimo istoriją. Žr. 19 pav., 118 psl.

„Programų tvarkytuvėje“ esančios programos naudoja bendrąją atmintį. [Žr. „Bendroji atmintis“, 15 psl.](#)

Kai atidarote „Programų tvarkytuvę“, sąrašė rodomos šios programos:

- „Programų tvarkytuvėje“ išsaugotos programos,
- nevisiškai įdiegtos programos (žymimos),
- visiškai įdiegtos programos (žymimos), kurias galite išdiegti.

Savo telefone galite naudoti tik „Symbian“ operacinei sistemai pritaikytas SIS programas.

Jūsų telefone gali veikti „J2ME™ Java“ programos. Nesisiųskite į savo telefoną „PersonalJava™“ programų, kadangi jų įdiegti telefone neįmanoma.

➡ Pasirinkite **Meniu**→
Priemonės→ **Progr.**
tvarkyt.

▶ Funkcijos,
kuriomis galima naudotis
atidarius pagrindinį
programos „Programų
tvarkytuvė“ vaizdą: *Įdiegti,
Žiūrėti informaciją, Žiūrėti
pažymą, Atnaujinti, Į
tinklalapį, Pašalinti, Žiūrėti
žurnalą, Siųsti žurnalą,
Parametrai, Programos
parsis., Paaiškinimas,
Uždaryti programą.*

Programų įdiegimas – bendroji informacija

Galite įdiegti programas, specialiai skirtas šiam telefonui ir tinkamas „Symbian“ operacinei sistemai.

Jei įdiegsite programą, kuri nebuvo pritaikyta būtent šiam telefonui, ji gali veikti ir atrodyti kitaip.

Programas į savo telefoną galite parsisiųsti naršydami, gauti kaip daugiaformačių pranešimų ar el. laiškų priedus, gauti „Bluetooth“ ryšiu iš kito prietaiso, pavyzdžiui, iš telefono ar suderinamo kompiuterio.



Svarbu žinoti: programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Saugumo sumetimais programinės įrangos įdiegimo sistema su kiekvienu programinės įrangos paketu naudoja skaitmeninius parašus ir pažymas. Jei „Programų tvarkytuvė“ įdiegimo proceso metu parodo perspėjimą apie saugumą, toliau programos nebediekite.

Jei įdiegiate programą, kurioje yra įdiegtos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalią programą arba visą atsarginę išdiegtos programos kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pirmą išdiekite atnaujintą ar pataisytą programą, tada iš naujo įdiekite originalią programą iš originalaus failo ar jo atsarginės kopijos.

Įdiegimo proceso metu telefonas patikrina programos, kurią norite įdiegti, vientisumą. Telefonas rodo informaciją apie vykdomus patikrinimus. Susipažinę su jų rezultatais, galite nuspręsti, ar norite toliau įdiegti programą. Kai telefonas patikrina programos vientisumą, ji įdiegiama jūsų telefone.



19 pav.

Pagrindinis programos
„Programų tvarkytuvė“
vaizdas.

Programų įdiegimas

- Atidarykite „Programų tvarkytuvę“, pažymėkite programą ir pradėkite jos įdiegimą, pasirinkdami **Funkcijos**→ *Įdiegti*.
- Norėdami įdiegti programą kitu būdu, suraskite telefono atmintyje arba atminties kortelėje programą, pažymėkite ją ir pradėkite įdiegimą paspausdami .

Kai kurių programų nebūtina visiškai įdiegti. Įdiegiant tokias programas, gali pasirodyti sąrašas, iš kurio turėtumėte išsirinkti programos dalis, kurias norėtumėte įdiegti. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, telefonas perspėja apie riziką. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei esate visiškai tikri dėl programos kilmės ir turinio.

„Java™“ programų įdiegimas

Norint įdiegti programą, reikia turėti JAR failą. Jeigu jo neturite, telefonas gali paprašyti parsisiųsti jį. Jeigu „Programų tvarkytuvėje“ nenustatytas nė vienas kreipties taškas, pamatysite prašymą pasirinkti kurį nors. Bandydami parsisiųsti JAR failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

- Norėdami įjungti duomenų ryšį ir peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Į tinklalapį*.
- Norėdami įjungti duomenų ryšį ir patikrinti, ar yra programos atnaujinimas, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Atnaujinti*.

„Java“ parametrai

- Norėdami pakeisti numatytąjį kreipties tašką, per kurį „Java“ programa parsisiunčia papildomus duomenis, pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*→ *Kreipties taškas*.
Žr. „Kreipties taškai“, 73 psl.
- Norėdami pakeisti saugumo parametrus, apibrėžiančius veiksmus, kuriuos gali atlikti „Java“ programa, pasirinkite **Funkcijos**→ *Parametrai*.

Ne visos „Java“ programos leidžia pakeisti saugumo parametrus.

Programos įdiegimas

- 1 Jei norite įdiegti programą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos**→ *Pašalinti*.
- 2 Patvirtinkite įdiegimo veiksmą, paspausdami **Taip**.

Jei įdiegiate programą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, jei turite originalią programą arba visą atsarginę pašalintos programos kopiją. Jei įdiegiate programą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programa. Jei nuo įdiegtos programos priklauso kitos programos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegtos programos dokumentuose.



„Bluetooth“ ryšys

Šio telefono „Bluetooth“ modulis veikia pagal specifikaciją „Bluetooth Specification 1.1“, aprėpiančią šiuos „Bluetooth“ profilius: „Dial-up networking profile“ (DUN) (kaip sąsaja), „Object push profile“ (OPP) (kaip klientas ir serveris), „File transfer profile“ (FTP) (kaip serveris), „Hands-free profile“ (HFP) (kaip garso sąsaja), „Generic object exchange profile“ (GOEP), „Generic access profile“ (GAP) ir „Serial port profile“ (SPP) su prisijungimo prie kompiuterio programa. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.


Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į suderinamus prietaisus ar kompiuterius, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems sujungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas — du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

➡ Pasirinkite
Meniu → **Ryšiai** →
Bluetooth.



20 pav. „Bluetooth“ naudojimas.

Kai pirmą kartą įjungiate „Bluetooth“ programą, pasirodo prašymas sugalvoti telefono pavadinimą.

„Bluetooth“ parametrai

- *Bluetooth* – *Įjungtas/Išjungtas*.
- *Mano tel. aptinkam.* – jei pasirinksite *Gali aptikti visi*, jūsų telefoną galės aptikti kiti „Bluetooth“ prietaisai, jei pasirinksite *Paslėptas*, jūsų telefono negalės aptikti kiti prietaisai.
- *Mano telefono pavad.* – sugalvokite savo telefono pavadinimą.

Kai įjungiate „Bluetooth“ funkciją ir nustatote parametro *Mano tel. aptinkam.* reikšmę *Visų*, jūsų telefonas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų „Bluetooth“ prietaisų vartotojams.



21 pav.

Atvaizdo siuntimas „Bluetooth“ ryšiu, telefonas pradeda ieškoti prietaisų.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti tik vienas aktyvus „Bluetooth“ ryšys.

- 1 Atidarykite programą, kurioje patalpintas failas ar kas kita, ką norite siųsti. Pavyzdžiui, norėdami siųsti nuotrauką į kitą prietaisą, atidarykite programą „Galerija“.
 - 2 Pažymėkite failą ar ką kita, ką norite siųsti, ir pasirinkite **Funkcijos** → *Siųsti* → *Bluetooth ryšiu*.
 - 3 Telefonas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Ekrane paeiliui pradedami rodyti visi netoliese esantys prietaisai su „Bluetooth“ technologija. Galite matyti prietaiso piktogramą, pavadinimą, rūšį ir trumpą pavadinimą. Prietaisai, tarp kurių yra sudarytos ryšio poros, rodomi su ženklu . Suporuotu prietaisu vadinamas prietaisas, su kuriuo jūsų telefonas jau yra užmezgęs „Bluetooth“ ryšį.
 - Norėdami pertraukti paiešką, paspauskite **Neieškoti**. Prietaisų sąrašas lieka toks, koks yra, ir tada galite bandyti užmegzti ryšį su kuriuo nors iš rastų prietaisų.
- Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų prietaiso adresą. Norėdami sužinoti savo telefono unikalų adresą, surinkite kodą ***#2820#** telefonui veikiant laukimo režimu.

Jei ieškojote prietaisų anksčiau, pirma rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Norėdami pradėti naują paiešką, paspauskite *Kiti prietaisai*. Jei išjungiate telefoną, prietaisų sąrašas ištrinamas, todėl, prieš siunčiant duomenis, teks iš naujo pradėti prietaisų paiešką.

- 4 Suraskite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį, ir paspauskite **Pasirinkti**. Siunčiamas failas ar kas kita nukopijuojama į katalogą „Siunčiamieji“ ir ekrane rodomas pranešimas *Jungia*.
- 5 Ryšio poros sudarymas (jei nereikalauja kitas prietaisas, pereikite prie 6 veiksmo).
 - Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.
 - Sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Šis ryšio kodas naudojamas tik vieną kartą ir įsiminti jo nereikia.
 - Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąraše.
- 6 Sėkmingai užmezgus ryšį, rodomas pranešimas *Siunčia duomenis*.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

„Bluetooth“ ryšiu gauti duomenys patalpinami kataloge „Pranešimai“/„Priėmimo dėžutė“. [Žr. „Priėmimo dėžutė“ – pranešimų priėmimas, 55 psl.](#)



Patarimas: ryšio poros sudarymas – tai prietaisų tarpusavio atpažinimas. Kad galėtų suporuoti prietaisus su „Bluetooth“ technologija, jų vartotojai turi sutarti, kokį ryšio kodą jie naudos abiejuose prietaisuose. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai.

Įvairių prietaisų piktogramos:



– *Kompiuteris*,  – *Telefonas*,  – *Garsas, vaizdas*,  – *Bluetooth priet.*

Jei duomenų nusiųsti nepavyksta, pranešimas ar duomenys ištrinami. Kataloge „Pranešimai“/„Juodraščiai“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

„Bluetooth“ ryšio būklės patikrinimas

- Kai telefonui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis , yra įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
- Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- Kai simbolis  rodomas nuolat, „Bluetooth“ ryšys yra aktyvus.

Suporuotų prietaisų sąrašas

Suporuoti prietaisai atpažįstami lengviau: paieškos rezultatų sąraše jie žymimi ženklu . Norėdami atidaryti suporuotų prietaisų sąrašą (), atidarę pagrindinį „Bluetooth“ vaizdą, paspauskite .

- **Norėdami sudaryti ryšio porą su prietaisu**, pasirinkite **Funkcijos** → **Nauja priet. pora**. Telefonas pradeda ieškoti prietaisų. Pažymėkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir paspauskite **Pasirinkti**. Apsikeiskite ryšio kodais. Prietaisas įtraukiamas į suporuotų prietaisų sąrašą.
- **Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu**, pažymėkite jį, paspauskite  arba pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti**. Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** → **Ištrinti visus**.
Jei su prietaisu esate užmezgę ryšį ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys su prietaisu nutraukiami nedelsiant, tačiau „Bluetooth“ funkcija lieka įjungta telefone.
- **Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą**, pažymėkite prietaisą ir pasirinkite **Funkcijos** → **Žymėti atpažintu**. Tada jūsų telefonas ir šis prietaisas ryšį galės užmegzti be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šią reikšmę taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Suporuotų prietaisų vaizde šalia atpažintų prietaisų rodoma piktograma . Jei pasirinksite **Žymėti neatpažintu**, pasirinkto prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.
- **Norėdami trumpai įvardyti prietaisą**, pasirinkite **Funkcijos** → **Skirti trumpą pav.** Įvardykite prietaisą.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, gautas failas ar kas kita patalpinama kataloge „Pranešimai“/„Priėmimo dėžutė“. „Bluetooth“ ryšiu gautus pranešimus žymi simbolis . Žr. „„Priėmimo dėžutė“ – pranešimų priėmimas“, 55 psl.

„Bluetooth“ išjungimas

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai.



Ryšių tvarkyklė

Naudodami programą „Ryšių tvarkyklė“, galite patikrinti įvairių duomenų ryšių būklę, taip pat patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte bei išjungti nenaudojamus ryšius. Žr. 22 pav., 126 psl.

Galite peržiūrėti tik duomenų ryšių informaciją. Informacija apie balso ryšius nepateikiama.

Kai atidarote „Ryšių tvarkyklę“, galite pamatyti:


- kurie duomenų ryšiai yra aktyvūs ( – *Duom. ryšys*,  – *Paket. duom.*);
- kiekvieno ryšio būklę;
- kiek kiekvienos ryšio sesijos metu yra išsiųsta ir priimta duomenų (taikoma tik GPRS);
- kiekvienos ryšio sesijos trukmę (taikoma tik paprastiems duomenų ryšiams).



Pastaba: jūsų paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

 Pasirinkite **Meniu**→
Ryšiai→ **Ryšių**
tvarkytuvė.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį „Ryšių tvarkyklės“ vaizdą, kai yra aktyvi viena ar kelios ryšio sesijos:
[Informacija](#), [Išjungti](#),
[Išjungti visus](#), [Paaiškinimas](#)
 ir [Uždaryti programą](#).



22 pav.
 Pagrindinis programos
 „Ryšių tvarkyklė“ vaizdas.

Ryšio informacijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pažymėkite jo pavadinimą ir pasirinkite

Funkcijos → [Informacija](#). Rodoma toliau aprašyta informacija.

Pavadin. — naudojamo kreipties taško pavadinimas.

Nešmena — duomenų ryšio rūšis ([Duom. ryšys](#) arba [Paket. duom.](#)).

Būklė — ryšio būklė.

Gauta — į telefoną priimtų duomenų kiekis, išreikštas baitais.

Išsiųsta — iš telefono išsiųstų duomenų kiekis, išreikštas baitais.

Trukmė — laikas, praėjęs nuo ryšio įjungimo momento.

Greitis — duomenų siuntimo ir priėmimo greitis, išreikštas kB/s (kilobaitais per sekundę).

Prisij. Nr. (GSM) — naudojamas prisijungimo numeris; **Pavadin.** (GPRS) — kreipties taško pavadinimas.

Dalijasi (nerodoma, jei ryšiu niekas nesidalija) — tą patį ryšį naudojančių programų skaičius.

Ryšių baigimas

- Jei norite baigti tik vieną ryšį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** → [Išjungti](#).
- Jei norite išjungti visus įjungtus ryšius, pasirinkite **Funkcijos** → [Išjungti visus](#).

Telefono prijungimas prie suderinamo kompiuterio

Išsamesnės informacijos apie USB arba „Bluetooth“ ryšio su jūsų suderinamu kompiuteriu užmezgimą ir apie programos „Nokia PC Suite 6.3“ įdiegimą ieškokite „Nokia PC Suite“

vartotojo vadove, pateiktame kompaktiniame diske. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com pagalbos vartotojui tinklalapiuose.



Sinchronizacija su išoriniais prietaisais

Sinchronizacijos programa „Sync“ suteikia galimybę sinchronizuoti kalendoriaus ir adresų knygos įrašus su įvairiais kalendoriais ir adresų knygomis suderinamame kompiuteryje ir internete. Sinchronizacija atliekama GSM duomenų ryšiu arba packetiniu duomenų ryšiu.

Sinchronizacijos programa naudoja technologiją „SyncML“. Dėl suderinamumo su „SyncML“ technologija kreipkitės į kalendoriaus arba adresų knygos, su kuria norite sinchronizuoti savo telefono duomenis, tiekėją.

 Pasirinkite **Meniu**→
Ryšiai→ **Sinchronizacija**.

Naujas sinchronizacijos rinkinys

- 1 Jei nebuvo sukurtas nė vienas rinkinys, telefonas paklaus, ar norite sukurti naują rinkinį. Pasirinkite **Taip**.
Jei greta esančių rinkinių norite sukurti naują, pasirinkite **Funkcijos**→ **Naujas sinchr. rink.** Pasirinkite, kurias parametrų reikšmes norite naudoti naujame rinkinyje: numatytąsias ar nukopijuotas iš anksčiau išsaugoto rinkinio.

- 2 Nustatykite toliau aprašytus parametrus:
Sinchr. rinkinio pav. – įrašykite kokį nors rinkinio pavadinimą.
Kreipties taškas – pasirinkite kreipties tašką, kurį norėsite naudoti duomenims perduoti.
Pagr. įreng. adresas – dėl teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo.
Prievadas – dėl teisingų reikšmių pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.
Vartotojo vardas – tai jūsų vartotojo vardas, reikalingas prisijungiant prie sinchronizacijos serverio. Dėl teisingo vartotojo vardo pasiteiraukite paslaugų teikėjo.

 Funkcijos, kuriomis galima naudotis atidarius pagrindinį sinchronizacijos programos vaizdą:
Sinchronizuoti, **Naujas sinchr. rink.**, **Red. sinchr. rinkinį**, **Ištrinti**, **Žiūrėti žurnalą**, **Paiškinimas**, **Uždaryti programą**.

Slaptažodis – įrašykite savo slaptažodį. Dėl teisingos reikšmės pasiteiraukite paslaugų teikėjo arba sistemos administratoriaus.

Paspaudę , galite atidaryti toliau aprašytus parametrus.

Kalendorius – pasirinkite *Taip*, jei norite sinchronizuoti savo kalendorių.

Nutolęs kalendorius – nurodykite tikslų tolimo kalendoriaus adresą serveryje. Būtina įrašyti, jei nustatėte ankstesnio parametro *Kalendorius* reikšmę *Taip*.

Adresų knyga – pasirinkite *Taip*, jei norite sinchronizuoti savo adresų knygą.

Nutolusi adr. knyga – nurodykite tikslų tolimosios adresų knygos adresą serveryje.

Būtina įrašyti, jei nustatėte ankstesnio parametro *Adresų knyga* reikšmę *Taip*.

- 3 Išsaugokite parametrus paspausdami **Atlikta**.

Duomenų sinchronizavimas

Pagrindiniame sinchronizacijos programos vaizde galite matyti įvairius rinkinius ir sinchronizuojamų duomenų rūšis „Kalendorius“, „Adresų knyga“ arba abi šias rūšis.

- 1 Pagrindiniame programos vaizde pažymėkite norimą rinkinį ir pasirinkite **Funkcijos**→*Sinchronizuoti*. Sinchronizacijos būklė rodoma ekrano apačioje.
Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, paspauskite **Atšaukti**.
- 2 Kai sinchronizacija baigiasi, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas.
- Pasibaigus sinchronizacijai, paspauskite **Žr. žurn.** arba pasirinkite **Funkcijos**→*Žiūrėti žurnalą*, jei norite atidaryti žurnalą, kuriame nurodyta sinchronizacijos būklė (*Baigta* arba *Nebaigta*) ir informacija, kiek telefone ar serveryje kalendoriaus ar adresų knygos įrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar atmesta (nesinchronizuota).

Nesklaidumų šalinimas

Maža atminties

Jei rodomas pranešimas *Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis.* arba *Maža laisvos atminties.*

Ištrinkite kai kuriuos duomenis., telefone liko nedaug laisvos atminties, todėl turite ištrinti kai kuriuos duomenis. Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite **Failų tvarkyt.**, **Funkcijos**→**Atmint. informacija**.

Kad nepritrūktų laisvos atminties, retkarčiais ištrinkite šiuos duomenis:

- pranešimus iš programos „Pranešimai“ katalogų „Priėmimo dėžutė“, „Juodraščiai“, „Išsiųstieji“,
- gautus el. laiškus iš telefono atminties,
- išsaugotus tinklalapius,
- atvaizdus ir nuotraukas iš katalogo „Atvaizdai“.

Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, ryšio laikmačius, ryšio kainos skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir ištrinkite duomenis.

Jei ištrinate daug failų ir rodomas kuris nors iš šių pranešimų — *Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirmą ištrinkite kai kuriuos duomenis.* arba *Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis.* — bandykite ištrinti failus po vieną (pradėdami nuo mažiausio).

Kalendoriaus atminties ištrynimasis — norėdami iškart ištrinti daugiau nei vieną įrašą, atidarykite mėnesio vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos**→**Ištrinti įrašus**→ ir kurį nors iš toliau aprašytų parametrų.

- Norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus iki nurodytos datos, pasirinkite **Iki datos**. Įveskite datą, iki kurios norite ištrinti visus kalendoriaus įrašus.
- Norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus, pasirinkite **Visus**.

Žurnalo informacijos trynimasis — norėdami ištrinti visą žurnalo turinį, vėliausių skambučių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, atidarykite „Žurnalą“ ir pasirinkite **Funkcijos**→**Išvalyti žurnalą** arba pasirinkite **Parametrai**→**Žurnalo trukmė**→**Nesaugoti**.

Įvairūs duomenų saugojimo būdai:

- Naudokite programą „Nokia PC Suite 6.3“ visų duomenų atsarginėms kopijoms suderinamame kompiuteryje daryti.
- Siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje.
- Siųskite duomenis „Bluetooth“ ryšiu į suderinamą prietaisą.
- Išsaugokite duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

Klausimai ir atsakymai

Telefono ekranas

- Klausimas. Kodėl kiekvieną kartą, kai įjungiu savo telefoną, ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?
Atsakymas. Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

Vaizdo kamera

- Klausimas. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?
Atsakymas. Patikrinkite, ar švarus apsauginis vaizdo kameros lęšio langelis.

„Bluetooth“

- Klausimas. Kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?
Atsakymas. Jeigu prie jūsų telefono yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti „Bluetooth“ funkciją savo telefone. Atidarykite „Bluetooth“ programą ir pasirinkite [Bluetooth](#)→[Išjungtas](#).
- Klausimas. Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso su įjungta „Bluetooth“ funkcija.
Atsakymas. Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungta „Bluetooth“ funkcija.
Patikrinkite, ar tarp prietaisų nedidesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.
Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas „Paslėptas“ režimas.
Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami.

Daugiaformačiai pranešimai

- Klausimas. Ką daryti, jei telefonas praneša, kad negali priimti daugiaformačio pranešimo, nes visa atmintis užimta?
Atsakymas. Reikalingos atminties kiekis nurodytas klaidos pranešime [Pranešimui priimti trūksta atminties. Pirmą ištrinkite kokius nors duomenis](#). Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenų turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite [Failų tvarkyt.](#), [Funkcijos](#)→[Atmint. informacija](#).
- Klausimas. Kaip baigti duomenų ryšį, jei telefonas vis užmezga jį iš naujo? Trumpai pasirodo pranešimai [Priimamas pranešimas](#) arba [Bando dar kartą priimti pranešimą](#). Kas vyksta?
Atsakymas. Telefonas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.
Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų. Pasirinkite [Pranešimai](#) ir [Funkcijos](#)→[Parametrai](#)→[Daugiaform. pranešimas](#).
Galite šiais būdais nustatyti, kad telefonas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio: pasirinkite [Pranešimai](#), [Funkcijos](#)→[Parametrai](#)→[Daugiaform. pranešimas](#), tada atlikite kurio nors iš toliau aprašytų veiksmų.
- Jei norite, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimą kitam kartui, pavyzdžiui, kai baigsite tikrinti parametrus, pasirinkite [Gavus pranešimą](#)→[Priimti vėliau](#). Atlikus šį pakeitimą, telefonas vistiek turi siųsti tinklui informacinius pranešimus. Norėdami vėliau priimti pranešimą, pasirinkite [Priimti nedelsiant](#).

- Jei norite atmesti visus priimamus daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Gavus pranešimą* → *Atmesti praneš.* Atlikus šį pakeitimą, telefonas turi siųsti tinklui informacinius pranešimus, o daugiaformačių pranešimų centras ištrins visus daugiaformačius pranešimus, kurie turi būti atsiųsti jums.
- Pasirinkite *MMS priėmimas* → *Išjungtas*, jei norite ignoruoti visus priimamus daugiaformačius pranešimus. Atlikus šį pakeitimą, telefonas nebebandys kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Pranešimai

- Klausimas. Kodėl negaliu pasirinkti adresato?
Atsakymas. Jei „Adresų knygoje“ negalite pasirinkti adresato, reiškia adresato kortelėje nėra telefono numerio arba el. pašto adreso. Atidarę „Adresų knygą“, papildykite adresato kortelę trūkstama informacija.

Kalendorius

- Klausimas. Kodėl nėra savaitės numerių?
Atsakymas. Jeigu tvarkydami „Kalendoriaus“ parametrus nustatėte, kad savaitė prasideda ne pirmadieniu, o kuria nors kita diena, tuomet savaitės numeriai nerodomi.

Naršyklės paslaugos

- Klausimas. *Nenustatytas teisingas kreipties taškas.*
Nustatykite jį, atidarę žiniatinklo parametrus.
Atsakymas. Nustatykite teisingus naršyklės parametrus. Dėl paaiškinimo pasitairaukite savo paslaugų teikėjo.

Žurnalas

- Klausimas. Kodėl rodomas tuščias žurnalas?
Atsakymas. Tikriausiai įjungėte įrašų atranką ir žurnale

nėra ryšio įvykių, atitinkančių pasirinktą atrankos kriterijų. Norėdami peržiūrėti visus įvykius, pasirinkite *Funkcijos* → *Atrinkti* → *Visus ryšius*.

Ryšys su kompiuteriu

- Klausimas. Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp telefono ir kompiuterio?
Atsakymas. Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegta ir veikia programa „Nokia PC Suite 6.3“. Žr. „Nokia PC Suite“ vartotojo vadovą, pateiktą kompaktiniame diske. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com pagalbos vartotojui tinklalapiuose.

Kreipties kodai

- Klausimas. Koks mano slaptažodis atitinka blokavimo, PIN ir PUK kodus?
Atsakymas. Gamykloje nustatytas blokavimo kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo blokavimo kodą, kreipkitės į telefono pardavėją.
Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.
Informacijos apie slaptažodžius kreipkitės į kreipties taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT), paslaugų teikėją ar tinklo operatorių.

Programa nereaguoja

- Klausimas. Kaip uždaryti nebereaguojančią programą?
Atsakymas. Atidarykite programų perjungimo langelį palaikydami paspaudę . Tada pažymėkite programą ir uždarykite ją paspausdami .

Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio. Pernelyg ilgai įkraunama baterija greičiau susidėvės. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus. Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C (59°F–77°F) temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį! Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.

- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti taisyklėms, susijusioms su radijo prietaisų naudojimu.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

Papildoma informacija apie saugumą

Keletas praktinių taisyklių apie priedus

- Visus prietaiso priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Reguliariai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Kad nepažeistumėte radijo dažnių trikdymo normatyvų, su šiuo prietaisu naudokitės tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Jeigu nešiojate įjungtą prietaisą prie kūno visuomet nešiokite jį įdėję į aprobuotą laikiklį ar dėklą.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glaudyti jo prie ausies, kurioje yra

tokia priemonė. Prietaisą visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo regulatoriaus didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, kai prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo regulatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite

galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokie vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpilimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpilimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokie vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prirėkus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžių prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
- 2 Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIJO BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir įvairiapusiškai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR — 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,67 W/kg.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar

kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 2,2 cm atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

* Mobilųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.

Rodyklė

A, Ą

Adresatų grupės 28

Adresatų kortelės

Skambėjimo tonų ištrynimasis 25

Adresų knyga

Duomenų importas 36

Animacija 40

Aplinka 89

Pervardijimas 90

Susiejimas su balso
komandomis 85

Atminties turinio ištrynimasis

Žurnalo informacija 129

Atmintis

Informacijos apie atmintį
peržiūra 83

Atvaizdų serveris 47

Atvaizdų siuntimas 47

Automatinis atsiliepiamas 78

B

Balso komandos 84

Balso pašto dėžutė 17

Numerio keitimas 17

Balso pranešimai 17

Balso žymekliai

Skambinimas 27

Bendroji atmintis 15

„Bluetooth“ 121

Duomenų priėmimas 125

Duomenų siuntimas 122

Gamintojo nustatytas ryšio
kodas 123

Prašymai sudaryti ryšio porą 123

Prašymai užmegzti ryšį 123

Prietaisų piktogramos 123

Ryšio būklės simboliai 124

Ryšio išjungimas 125

Ryšio kodas,
termino paaiškinimas 123

Ryšio poros sudarymas 123

Unikalus prietaiso adresas 122

D

Diktofonas 100

Diktofonas, garsų įrašymas 100

Duomenų importas

Adresų knyga 36

Duomenų importas iš kito telefono

„Nokia“ 36

Duomenų ryšys su tinklu

Baigimas 126

Peržiūra 126

E, Ė, È

Ekrano užsklanda

Parametrai 71

El. laišakai

Ištrynimasis 60

El. paštas

Priėmimas iš pašto dėžutės 59

F

Failų formatai

„RealPlayer“ 42

SIS failas 117

Failų tvarkytuvė 83

Filmavimas 40

Fono paveikslėliai 46

G

Galerija

Atvaizdų siuntimas 47

Grafiniai pranešimai 46

Garsai

Asmeninio skambėjimo tono
ištrynimasis 25

Garso failai

Žr. „Garso/vaizdo failai“

Garso įrašai 46

Garso išjungimas 43

Garso valdymas 14
Garso/vaizdo failai
 Failų formatai 42
 Garso išjungimas 43
 Paieška 43
Garso/vaizdo failų galerija 45
 Fono paveikslėliai 46
GIF animacijos 40
GPRS
 Žr. „Pakitiniai duomenys“
GPRS ryšys 125
Grafiniai pranešimai 46
GSM duomenų ryšys 125
I, J, Y
Išjungimas
 Žadintuvo 100
Ištrynimasis
 Vėliausių skambučių sąrašas 22
J
„Java“
 „Java“ programų įdiegimas 119
 Žr. „Programos“.
„Java“ failų įdiegimas 119
K
Kalba
 rašymui 70
Katalogai
 Kūrimas 14
 Tvarkymas 14

Konferencinis ryšys 18
Kopijavimas
 Adresatų informacijos iš
 SIM kortelės į telefono
 atmintį ir atvirkščiai 25

 Teksto 53
Kreipties taškai
 Parametrai 73
Kūrimas
 Adresatų kortelių 24

L
Laukimo režimas
 Parametrai 71
 Simboliai 11

M
Maža atminties
 Informacijos apie
 naudojamą atmintį
 peržiūra 88

Meniu 12
 Meniu klavišas 12

Mobilioji naršyklė 110

Muzikiniai failai
 Žr. „Garso/vaizdo failai“

N
Naršyklė
 Paslaugų pranešimai 57, 58
 Piktogramos 112
 Ryšio užmezgimas 111

Ryšių baigimas 116
 WAP tinklalapiai 110
 XHTML tinklalapiai 110
Naršymas 113
Numeriai
 Rinkti 22
Nuorodos
 kataloge „Svarbūs“ 108
Nuspėjamas tekstas įvedimas
 Išjungimas 52
 Patarimai 51

P
Paieška 43
Pakitiniai duomenys
 Duomenų skaitiklis 23
 Parametrai 76
 Ryšio laikmatis 23
Pasirinkimas
 Žadintuvo signalo 100
Paslaugų komandų redaktorius 62
Paveikslėliai 46
Pažymos
 Pasitikėjimo parametrai 82
Peržiūra
 Duomenų ryšio su tinklu
 informacija 126
 GIF animacijos 40
 Ryšio informacija 126

PIN kodas

Atblokavimas 78

Pokalbiai

Pranešimų siuntimas 104

Praleisti skambučiai 21

Pranešimų klausymas 17

Priėmimas

Duomenys „Bluetooth“ ryšiu 125

Skambėjimo tonai, operatoriaus
simboliai ir parametrai,
žr. „*Specialieji („smart“)*
pranešimai“

Priimti skambučiai 21

Prijungimas prie kompiuterio 126

Pritaikymas 90

Programa „PC Suite“ 126

Programinė įranga

Išdiegimas 120

SIS failo perkėlimas į jūsų
telefoną 118

Programinės įrangos išdiegimas 120

Programos

Failų ištrynimasis 120

Išdiegimas 119

Programos išdiegimas 120

Programų įdiegimas 119

Programų perjungimas 13

R

Rašymas

Nuspėjamas tekstas įvedimas,
išjungimas 52

Rinkti numeriai 22

Ryšiai

Aktyvaus ryšio metu
veikiančios funkcijos 19

Atsiliepiamas 18

Atsisakymas 18

Konferencinis ryšys 18

Peradresavimas 18

Perjungimas 19

Praleisti 21

Priimti 21

Tarptautiniai 16

Trukmė 22

Ryšio poros sudarymas,
termino paaiškinimas 123

Ryšio simboliai

„Bluetooth“ 124

Ryšys

Peržiūra 126

Ryšys su kompiuteriu 126

Ryšių duomenys

Žr. „*Žurnalas*“

Ryšių perjungimas 19

S

SIM kortelė

Vardų ir numerių kopijavimas 25

Simboliai 11

Sinchronizacija

Žr. „*Sinchronizacija su
išoriniais prietaisais*“.

Sinchronizacija su išoriniais
prietaisais 127

SIS failas 117

Siuntimas

Duomenys „Bluetooth“
ryšiu 122

Skaitmeninių teisių kontrolė 115

Skambėjimo tonai

Nutildymas 18

Priėmimas su specialiuoju
pranešimu 56

Skambučiai

Parametrai 71

Skambučių atsisakymas 18

Skambučių peradresavimas 18

Slapyvardis programoje

„Pokalbiai“ 102

Slaptažodis

Atminties kortelė 87

Specialieji pranešimai

Priėmimas 56

„Svarbūs“

Nauja nuoroda 108

T

Telefono pritaikymas
įvairioms situacijoms 90

Telefonų knyga

Žr. „Adresų knyga“

Tinklo naujienų paslauga 61

Tinklo pazonės informacija 78

Transliaciniai pranešimai 61

U, ū, ū

USSD komandos 62

Uždaroji pokalbių grupė 107

V

Vaizdo grotuvas

Žr. „RealPlayer“

Vaizdo įrašai 46

Žr. „Garso/vaizdo failai“

Vaizdo įrašytuvas

Atminties kortelė 40

Nufilmuotų vaizdų
išsaugojimas 39

Parametrai 39

Vėliausių skambučių sąrašas

Praleisti skambučiai 21

Priimti skambučiai 21

Rinkti numeriai 22

Ryšių trukmė 22

Skambučių sąrašų ištrynimasis 22

W

WAP tinklalapiai

Naršyklė 110

X

XHTML tinklalapiai

Naršyklė 110