

Bas-konuş1.5

© 2007 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDE BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

Bazı işlem ve özellikler SIM kart ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

1. BASKI TR

Bas-konuş

Bas-konuş (BK) (şebeke servisi), GSM/GPRS şebekesi üzerinden yapılan gerçek zamanlı IP üzerinden ses servsidir. BK, bir tuşa basarak bağlantı kurulan doğrudan sesli iletişim sağlar. BK'yı, tek bir kişiyle veya birkaç kişilik bir grupta konuşmak için kullanabilirsiniz.

BK'yı kullanabilmek için BK erişim noktasını ve ayarlarını tanımlamanız gerekir. Ayarları, BK servisini sunan servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesajla alabilirsiniz. Ayrıca servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, yapılandırma için settings wizard uygulamasını da kullanabilirsiniz. Uygulama hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresinde veya yerel Nokia web sitenizdeki kılavuzlara bakın.

BK iletişimde, bir kişi konuşur ve diğerleri dahili hoparlörden dinler. Konuşmacılar birbirlerini sırayla yanıtlar. Herhangi bir anda sadece tek bir grup üyesi konuşabildiğinden, konuşmanın süresi kısıtlıdır. Maksimum süre genellikle 30 saniye olarak ayarlanmıştır. Şebekenizdeki konuşma sırası süresi hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Telefon görüşmeleri bas-konuş etkinliklerinden önceliklidir.

BK erişim noktası tanımlama

Birçok servis sağlayıcı, varsayılan erişim noktası için bir internet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir WAP bağlantınız yoksa, ilk bağlantı için yardım almak üzere servis sağlayıcınızla görüşmeniz veya (www.nokia.com/phonesettings) ziyaret edin.

BK ayarları

Seçenek > BK ayarları seçeneğini belirleyin.

Kullanıcı ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki bilgileri girin:

Kabul edil. list. aramaları—Gelen aramalar için bildirim görmek istiyorsanız **Bildir** seçeneğini belirleyin. BK aramalarının otomatik olarak yanıtlanması istiyorsanız **Otomatik kabul et** seçeneğini belirleyin. BK aramalarının

otomatik olarak reddedilmesini istiyorsanız **İzin yok** seçeneğini belirleyin.

BK araması bildirim sesi—BK ile ilgili gelen arama uyarı ayarının o sırada kullanılmakta olan etkin tercihte tanımlanmış gelen arama uyarı tonuyla aynı olmasını istiyorsanız, **Tercih belirler** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteği sesi—Geri arama istekleri için bir ton seçin.

Uygulama açılışı—Cihazı açtığınızda BK servisinde oturum açmak isteyip istemediğinizi seçin.

Varsayılan takma isim—Diğer kullanıcılara görüntülenen varsayılan takma adınızı girin. Servis sağlayıcınız cihazınızda bu seçeneğin düzenlenmesini devre dışı bırakmış olabilir.

BK adresimi göster—1'e 1 aramalarda, Grup aramalarında, Tüm aramalarda veya Asla seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınız cihazınızda bu seçeneklerden bazılarını devre dışı bırakmış olabilir.

Bağlnt. durumumu göster—Durumunuzun gösterilmesini istiyorsanız **Evet** seçeneğini veya durumunuzun gizlenmesini istiyorsanız **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki bilgileri girin:

Etki alanı ismi—Servis sağlayıcınızdan aldığınız etki alanı adını girin.

Erişim noktası ismi—BK erişim noktası adını girin. Erişim noktası adı, GSM/GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için gereklidir.

Sunucu adresi—BK sunucusu için servis sağlayıcıdan aldığınız IP adresini veya etki alanı adını girin.

Kullanıcı ismi—Servis sağlayıcınızdan aldığınız kullanıcı adınızı girin.

BK şifresi—Gerektiğinde veri bağlantısı kurmak için bir şifre girin. Şifre genellikle servis sağlayıcı tarafından sağlanır ve küçük/büyük harf duyarlıdır.

BK oturumu açma

BK başlatıldığında serviste otomatik olarak oturum açar.

Başarıyla oturum açıldığında, BK uygulaması son kez kapatıldığında etkin olan kanallara otomatik olarak bağlanır. Bağlantı kaybedilirse, siz BK'dan çıkmayı seçene kadar cihaz yeniden oturum açmayı dener.

BK'dan çıkma

Seçenek > Çıkış seçeneğini belirleyin. **Uygulamadan çıktıktan sonra BK'dan çıkılsın mı?** görüntülenir. Oturumdan çıkmak ve servisi kapatmak için **Evet** tuşuna basın. Uygulamayı arka planda aktif olarak tutmak istiyorsanız **Hayır** tuşuna basın. Birkaç uygulama açık

olduğunda, bir uygulamadan diğerine geçmek isterseniz menü tuşunu basılı tutun.

Bire bir arama yapma

Seçenek > Rehber seçeneğini belirleyin.

Listeden konuşmak istediğiniz kişiyi seçin ve sonra **Seçenek > 1'e 1 konuş seçeneğini** belirleyin.

Konuştuğunuz süre boyunca arama tuşunu basılı tutun. Konuşmanız bittiğinde arama tuşunu serbest bırakın.

Kartvizitle **Bas-konuş** uygulamasındaki diğer görünümelerde (örneğin rehber görünümü) konuşmak için de arama tuşunu basılı tutun. Yeni bir telefon araması yapmak için, öncelikle bire bir aramayı bitirin. **Bağlantıyı** kes seçeneğini belirleyin veya **C** tuşuna basın.

 **İpucu!** BK görüşmesi sırasında ekranı görebilmek için cihazı önünüzde tutmayı unutmayın. Mikrofona doğru konuşun ve hoparlörleri ellerinizle kapamayın.

Bire bir aramayı yanıtlama

Bire bir arama başlatmak için arama tuşuna veya aramayı sonlandırmak için bitirme tuşuna basın.

 **İpucu!** Ayrıca rehberden de bire bir veya grup araması yapabilirsiniz. **Seçenek > BK > 1'e 1 konuş veya Çok kişiyle konuş seçeneğini** belirleyin.

Grup araması yapma

Bir grubu aramak için **Seçenek > Rehber seçeneğini** belirleyin, aramak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin ve **Seçenek > Çok kişiyle konuş seçeneğini** belirleyin.

Diğerlerinin oturum açma durumuna üye olma

Başkalarının BK oturum açma durumuna abone olmak veya aboneliği kaldırmak için **Seçenek > Rehber seçeneğini** belirleyin, kartviziti seçin, **Seçenek > Bağlnt. durumunu** göster veya **Bağlnt. durumunu gizle seçeneğini** belirleyin.

Geri arama isteği yollama

Rehber dizininde istediğiniz isme gidin ve **Seçenek > Geri arama isteği gönder seçeneğini** belirleyin.

Geri arama isteğini yanıtlama

Bir kişi size geri arama isteği yolladığında, bekleme modunda **1 yeni geri arama isteği** mesajı görüntülenir. **Geri ara. gelen kutusu** klasörünü açmak için **Göster** tuşuna basın. Bire bir arama başlatmak için bir kartvizit seçin ve **Seçenek > 1'e 1 konuş seçeneğini** belirleyin.

Kanallar

Önceden yapılandırılmış genel kanallara katılabilirsiniz. Genel kanallar, kanalın URL adresini bilen herkese açıktır.

Bir kanala bağlanıp konuştuğunuzda, kanala bağlanmış olan tüm üyeler konuşmanızı duyar. Aynı anda en çok beş kanal etkin olabilir. Birden fazla kanal etkinken, konuşmak istediğiniz kanalı değiştirmek için Geçiş seçeneğini belirleyin.

Seçenek > BK kanalları seçeneğini belirleyin.

Önceden yapılandırılmış bir kanala ilk defa bağlanmak için **Seçenek > Yeni kanal > Varolanı ekle** seçeneğini belirleyin. Önceden yapılandırılmış bir kanala bağlandığınızda, kanalın URL'sini girmelisiniz.

Kendi kanallarınızı oluşturma

Önceden yapılandırılmış yeni bir kanal oluşturmak için **Seçenek > Yeni kanal > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kendi genel kanallarınızı oluşturabilir, kendi kanal adınızı seçebilir ve üyeleri davet edebilirsiniz. Bu üyeler genel kanala başka üyeler davet edebilir.

Ayrıca özel kanallar da ayarlayabilirsiniz. Özel kanallara yalnızca kanal sahibi tarafından davet edilen üyeler katılabilir ve bu kanalları kullanabilir.

Her kanal için şunları tanımlayın: **Kanal ismi**, **Kanalın gizliliği**, **Takma isim** ve **Küçük resim** (isteğe bağlı).

Bir kanalı başarıyla oluşturduğunuzda, kanal davetiyeleri göndermek isteyip istemediğiniz sorulur. Kanal davetiyeleri metin mesajlarıdır.

Bir kanalla konuşma

BK servisine oturum açtıktan sonra bir kanalla konuşmak için arama tuşuna basın. Erişimin onaylandığını bildiren bir ses duyarsınız.

Konuştuğunuz süre boyunca arama tuşuna basmaya devam edin. Konuşmanız bittiğinde arama tuşunu serbest bırakın.

Başka bir üye konuşurken arama tuşuna basarak bir kanalı yanıtlamaya çalışırsanız, **Bekleyin** mesajı görüntülenir. Arama tuşunu serbest bırakın, diğer kişinin konuşmasını bitirmesini bekleyin ve bittiğinde arama tuşuna yeniden basın. Diğer bir yöntem olarak, arama tuşunu basılı tutun ve **Konuşun** mesajının görüntülenmesini bekleyin.

Bir kanalda konuşurken, bir kişi konuşmasını bitirdiğinde arama tuşuna ilk basan sonraki konuşmacı olur.

BK aramasını bitirdiğinizde, **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin veya **C** tuşuna basın.

Bir kanalın geçerli olarak etkin üyelerini görüntülemek için **Seçenek > Etkin üyeler** seçeneğini belirleyin.

Bir kanala bağlandığınızda yeni üyeler de davet edebilirsiniz; davet görünümünü açmak için **Seçenek > Davet gönder** seçeneğini belirleyin. Üye davet etmek için, özel bir kanalda o kanalın sahibi olmanız gerekir veya kanalın genel kanal olması gerekir. Kanal davetiyeleri metin mesajlarıdır.

Bir kanal davetini yanıtlama

Size gelen bir kanal davetini kaydetmek için, **Seçenek > Kanalı kaydet** seçeneğini belirleyin. Kanal, BK kişilerinizin kanallar görünümüne eklenir.

Kanal davetiyesini kaydettikten sonra, kanala bağlanmak isteyip istemediğiniz sorulur. BK oturumları görünümü açmak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Henüz oturum açmadıysanız cihazınız serviste oturum açar.

Daveti reddeder veya silerseniz, davetiye mesaj gelen kutusunda saklanır. Kanala daha sonra katılmak için, davet mesajını açın ve daveti kaydedin. Kanala bağlanmak için, iletişim kutusundan **Evet** seçeneğini belirleyin.

BK işlem kaydını görüntüleme

Seçenek > BK işlem kaydı seçeneğini belirleyin. İşlem kaydı şu klasörleri içerir: **Cevapsız BK**, **Alınan BK** aramaları ve **Oluşturulan BK**.

BK işlem kaydı öğesinden bire bir arama başlatmak için arama tuşuna basın.